

Aderfarben

Hauptstrom	:	schwarz
230V AC / 230V/0	:	rot / rot-weiss
24V AC / 24V/0	:	grau / grau-weiss
24V + / 24V -	:	dunkelblau / blau-weiss
Fremdspannung	:	orange
DDC	:	braun
Messleitung	:	weiss
Neutralleiter	:	blau
Schutzleiter	:	grün-gelb
Sonstiges	:	violet

EN Vorschriften

HD 60364
EN 61439-1

VDE

VDE 0100
VDE 0660

Klemmleisten

X01	vorm Hauptschalter
X1	Hauptstrom
X2	Steuerung 230V
X3	Kleinspannung
X4	Analoge Signale
X5	Signalaustausch mit Fremdanlagen
X6	Busleitungen
X7	Fremdspannung
X8	Ex Bereich

International IEC

IEC 60364
IEC 61439-1

Schaltschrank

Schaltschrank	:	1900x600x400 mm
Gehäuse Farbe	:	600 x 600 x 210 mm
Schutzart	:	RAL 7035
Kabeleinführung	:	IP 54
Türanschlag	:	oben
	:	Rechts

Betriebswerte

Betriebsspannung	:	400V AC
Steuerung Allgemein	:	230V AC / 24V DC
Optische Anzeige	:	auf Display
Frequenz	:	50 Hz
Regelung	:	DEOS
Einspeisung	:	63 A

Folgeblatt -> 2

Inhaltsverzeichnis

Mueller

Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=RLT/1	Deckblatt		08.Okt.2024	LO
=RLT/1.a	Leistungsdaten		04.Okt.2024	PTH
=RLT/2	Inhaltsverzeichnis		08.Okt.2024	LO
=RLT/2.a	Inhaltsverzeichnis		07.Okt.2024	PTH
=RLT/2.b	Inhaltsverzeichnis		08.Okt.2024	LO
=RLT/2.c	Inhaltsverzeichnis		08.Okt.2024	LO
=RLT/3	Einspeisung		08.Okt.2024	LO
=RLT/4	Netzüberwachung		04.Okt.2024	PTH
=RLT/5	Steuerspannung 230V AC und 24V DC		07.Okt.2024	PTH
=RLT/7	Störung quittieren		04.Okt.2024	PTH
=RLT/9	Sicherheitskette		07.Okt.2024	PTH
=RLT/10	Anlagenkennzeichen Lüftung		04.Okt.2024	PTH
=RLT/11	Zuluftventilator		07.Okt.2024	PTH
=RLT/13	Abluftventilator		07.Okt.2024	PTH
=RLT/14	Abluftventilator		04.Okt.2024	PTH
=RLT/16	Außenluftklappe und Fortluftklappe		07.Okt.2024	PTH
=RLT/18	Feuerlöschung Möbel		07.Okt.2024	PTH
=RLT/20	Hauptgasventil		07.Okt.2024	PTH
=RLT/21	Wärmepumpe 1 Küche		07.Okt.2024	PTH
=RLT/23	Wärmepumpe 1 Küche Inneneinheit		07.Okt.2024	PTH
=RLT/24	Wärmepumpe 2 Küche Inneneinheit		07.Okt.2024	PTH
=RLT/26	Rauchmelder ZUL Küche		04.Okt.2024	PTH
=RLT/28	KVS - Pumpe		07.Okt.2024	PTH
=RLT/30	Anlagenkennzeichen Allgemein		04.Okt.2024	PTH
=RLT/31	Sammelmeldungen und Freigabe ngeräte und Türluftschleier		07.Okt.2024	PTH
=RLT/33	Brandschutzklappen motorisch		07.Okt.2024	PTH

Inhaltsverzeichnis


Mueller


Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=RLT/34	Brandschutzklappen motorisch		07.Okt.2024	PTH
=RLT/35	Brandschutzklappen motorisch		07.Okt.2024	PTH
=RLT/36	BSK Abluft Küche		07.Okt.2024	PTH
=RLT/38	Volumenstromregler 1-4		07.Okt.2024	PTH
=RLT/40	Anlagenkennzeichen DDC		04.Okt.2024	PTH
=RLT/41	Übersicht Belegung DDC		04.Okt.2024	PTH
=RLT/42	Übersicht Belegung DDC Lobby		04.Okt.2024	PTH
=RLT/43	DEOS Steuercontroller Übersicht		04.Okt.2024	PTH
=RLT/46	DDC - CPU Controller		07.Okt.2024	PTH
=RLT/47	CPU - Digitale Eingänge 8 x DI		07.Okt.2024	PTH
=RLT/48	CPU - Digitale Ausgänge 8 x DO		04.Okt.2024	PTH
=RLT/49	CPU - Digitale Ausgänge 8 x DO		04.Okt.2024	PTH
=RLT/50	CPU - Analoge Ausgänge 4xAO		07.Okt.2024	PTH
=RLT/51	CPU - Analoge Eingänge 8xAI		07.Okt.2024	PTH
=RLT/52	DDC - Digitale Eingänge 16 x DI		07.Okt.2024	PTH
=RLT/53	DDC - Digitale Eingänge 16 x DI		04.Okt.2024	PTH
=RLT/60	DDC Busmodul		07.Okt.2024	PTH
=RLT/61	DDC - Analoge Ein / Ausgänge 8xAI / 4xAO		04.Okt.2024	PTH
=RLT/62	DDC - Analoge Ein / Ausgänge 8xAI / 4xAO		04.Okt.2024	PTH
=RLT/63	DDC - Digitale Ein / Ausgänge 8 x DI / DO		04.Okt.2024	PTH
=RLT/64	DDC - Digitale Ein / Ausgänge 8 x DI / DO		04.Okt.2024	PTH
=KLE/1	Klemmleistenübersicht		07.Okt.2024	PTH
=KLE/2	Klemmenplan 5KK1-2X2		04.Okt.2024	PTH
=KLE/3	Klemmenplan 5KK1-2X3		04.Okt.2024	PTH
=KLE/4	Klemmenplan 5KK1-2X3		04.Okt.2024	PTH
=KLE/5	Klemmenplan 5KK1-2X4		04.Okt.2024	PTH

Inhaltsverzeichnis

Mueller


Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=KLE/6	Klemmenplan 5KK1-2X4		04.Okt.2024	PTH
=KLE/7	Klemmenplan 5KK1-2X6		07.Okt.2024	PTH
=KLE/8	Klemmenplan 1X1		08.Okt.2024	LO
=KLE/9	Klemmenplan 1X1		08.Okt.2024	LO
=KLE/10	Klemmenplan 1X01		04.Okt.2024	PTH
=KLE/11	Klemmenplan 1X2		08.Okt.2024	LO
=KLE/12	Klemmenplan 1X2		08.Okt.2024	LO
=KLE/13	Klemmenplan 1X3		04.Okt.2024	PTH
=KLE/14	Klemmenplan 1X3		04.Okt.2024	PTH
=KLE/15	Klemmenplan 1X3		07.Okt.2024	PTH
=KLE/16	Klemmenplan 1X3		04.Okt.2024	PTH
=KLE/17	Klemmenplan 1X4		07.Okt.2024	PTH
=KLE/18	Klemmenplan 1X4		04.Okt.2024	PTH
=KLE/19	Klemmenplan 1X4		04.Okt.2024	PTH
=KLE/20	Klemmenplan 1X6		07.Okt.2024	PTH
=KLE/21	Klemmenplan 1X7		04.Okt.2024	PTH
=KLE/22	Klemmenplan 1XR		04.Okt.2024	PTH
=KBL/1	Kabelübersicht		07.Okt.2024	PTH
=KBL/2	Kabelübersicht		07.Okt.2024	PTH
=KBL/3	Kabelübersicht		07.Okt.2024	PTH
=KBL/4	Kabelübersicht		07.Okt.2024	PTH
=STL/1	Stückliste		07.Okt.2024	PTH
=STL/2	Stückliste		07.Okt.2024	PTH
=STL/3	Stückliste		07.Okt.2024	PTH
=STL/4	Stückliste		07.Okt.2024	PTH
=STL/5	Stückliste		08.Okt.2024	LO







85.04.8.240.0000 + 94.P4
14 ↘
12 ↘ 11 /7.2
24 ↘
22 ↘ 21 /9.5
34 ↘
32 ↘ 31 /13.4
44 ↘
42 ↘ 41 /28.4

55.34.8.230.0040 + 94.P4
14 ↘
12 ↘ 11
24 ↘
22 ↘ 21
34 ↘
32 ↘ 31
44 ↘
42 ↘ 41 /47.2








Anlage Lüftung





Feuerlöschung
zwangs Ein





2

1

3

24V
AC/DC

0V

Auf-Zu

Drehsinn

0

1

0

1

-16Y2
NM24A

Fortluftklappe






Grill 1


Grill 2

Grill 3

Grill 4











			Datum	07.Okt.2024	Mc Donald´s - Bremen - Bahnhof		Wärmepumpe 1 Küche Inneneinheit	Fabr.. Nr. 7272		= RLT		Blatt 23			
				PTH									+		Blatt 64
Änderung	Datum	Name								Auftr. Nr. 24511	Z.Nr.: 9813				



->vorherige Seite 23

			Datum	07.Okt.2024	Mc Donald´s - Bremen - Bahnhof Lüftung		Wärmepumpe 2 Küche Inneneinheit	Fabr.. Nr. 7272		= RLT		Blatt 24	
				PTH						+			Blatt 64
Änderung	Datum	Name								Auftr. Nr. 24511			







Leistungsdaten

P=	KW
I=	A
U= 400	V
N=	U/min

Anlage Allgemein



Freigabe
Küchengeräte



33.8 / L5 24V+ → L5 24V+ / 35.0


33.8 / BSK → BSK / 35.0

33.8 / N → N / 35.0

52N1-DI9 / 53.2

52N1-DI10 / 53.3

52N1-DI11 / 53.4



mot. BSK 4

mot. BSK 5

mot. BSK 6


34.8 / L5 24V+ →

→ L5 24V+ / 36.0

34.8 / BSK →

34.8 / N →

→ N / 36.0






mot. BSK 7

mot. BSK 8



mot. BSK 9

33.8 / L4 230V →
35.8 / L5 24V+ →

→ L5 24V+ / 47.0



BSK Abluft
Küche



55.34.9.024.0090 + 94.P4

14 ↗

12 ↗ 11 /13.3

24 ↗

22 ↗ 21

34 ↗

32 ↗ 31


44 ↗

42 ↗ 41 /53.8



->vorherige Seite 35

Folgeblatt -> 38



Anlage DDC

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-46N1 /46.1 High Power Controller DEOS - 600/5 open EMS 8 digitale Eingänge 24V DC DI0 — /47.1 DI1 — /47.2 DI2 — /47.3 DI3 — /47.4 DI4 — /47.5 DI5 — /47.6 DI6 — /47.7 DI7 — /47.8 Externe Einschaltung Option Störung quittieren Netzüberwachung Brandnotabschaltung Lüftung Reserve Störung Endschalter Grills Überwachung Handebene Ablüfter Reserve 12 digitale Ausgänge 24V DC DO0 — /48.1 DO1 — /48.2 DO2 — /48.3 DO3 — /48.4 DO4 — /48.5 DO5 — /48.6 DO6 — /48.6 DO7 — /48.7 DO8 — /49.1 DO9 — /49.2 DO10 — /49.3 DO11 — /49.4 Meldung Anlage Betrieb Meldung Anlage Störung Meldung Anlage Wartung Störung quittieren Reserve Abluftventilator Fortluftklappe KVS Pumpe Reserve Reserve Reserve Reserve 8 analoge Eingänge AI0 — /51.1 AI1 — /51.2 AI2 — /51.3 AI3 — /51.4 AI4 — /51.5 AI5 — /51.6 AI6 — /51.7 AI7 — /51.8 Differenzdrucksensor Abluft Ablufttemperaturfühler Fortlufttemperaturfühler VL Temperaturfühler KVS Abluft Küche RL Temperaturfühler KVS Abluft Küche Differenzdrucksensor Abluftfilter Reserve Reserve 4 analoge Ausgänge 0...10V AO0 — /50.1 AO1 — /50.3 AO2 — /50.5 AO3 — /50.7 Ansteuerung FU Abluftventilator Ansteuerung FU KVS Pumpe Stellantrieb KVS Ventil Volumenstromregler 1-4									
-52N1 /52.0 Digital Eingangsmodul 16 x DI DS-C-DI 16 DI0 — /52.1 DI1 — /52.2 DI2 — /52.3 DI3 — /52.4 DI4 — /52.5 DI5 — /52.6 DI6 — /52.7 DI7 — /52.8 DI8 — /53.1 DI9 — /53.2 DI10 — /53.3 DI11 — /53.4 DI12 — /53.5 DI13 — /53.6 DI14 — /53.7 DI15 — /53.8 Abluftventilator Küche Störung Abluftventilator Küche Rep.-schalter KVS - Pumpe Küche Störung Druckwächter KVS System Küche Reserve Reserve mot. BSK 1 mot. BSK 2 mot. BSK 3 mot. BSK 4 mot. BSK 5 mot. BSK 6 mot. BSK 7 mot. BSK 9 mot. BSK 9 mot. BSK Abluft Küche									

->vorherige Seite 40

Folgeblatt -> 42

			Datum	04.Okt.2024	Mc Donald ´s - Bremen - Bahnhof Lüftung	ROX KLIMATECHNIK	Übersicht Belegung DDC	Fabr.. Nr. 7272		= RLT
				PTH					+	Blatt 41
Änderung	Datum	Name							Auftr. Nr. 24511	Z.Nr.: 9813

-5KK1
/5.5
Klemmkasten Zuluft

-61N1
/61.0

Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO
DS-C-AI8AO4

8 analoge Eingänge

aktiv	AI0	/61.1	Differenzdrucksensor Zuluft
aktiv	AI1	/61.2	Differenzdrucksensor Zuluftfilter
aktiv	AI2	/61.3	Differenzdrucksensor Außenluftfilter
aktiv	AI3	/61.4	Außentemperatur
passiv	AI4	/61.5	Zulufttemperaturfühler hinter WRG
passiv	AI5	/61.6	Zulufttemperaturfühler Gesamt
aktiv	AI6	/61.7	Reserve
aktiv	AI7	/61.8	Reserve

4 analoge Ausgänge
0...10V

AO0	/62.1	Zuluftventilator Sollwert
AO1	/62.3	Wärmepumpe Sollwert
AO2	/62.5	Reserve
AO3	/62.7	Reserve


-63N1
/63.0

Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO
DS-C-DI8 DO8T

DI0	/63.1	Zuluftventilator Störung
DI1	/63.2	Zuluftventilator/ Rep.-Schalter
DI2	/63.3	Rauchmelder Zuluft
DI3	/63.4	Wärmepumpe 1 Betrieb
DI4	/63.5	Wärmepumpe 1 Störung
DI5	/63.6	Wärmepumpe 1 + 2 Abtauen
DI6	/63.7	Wärmepumpe 2 Betrieb
DI7	/63.8	Wärmepumpe 2 Störung
DO0	/64.1	Zuluftventilator
DO1	/64.2	Außenluftklappe
DO2	/64.3	Wärmepumpe 1 heizen
DO3	/64.4	Wärmepumpe 1 kühlen
DO4	/64.5	Wärmepumpe 2 heizen
DO5	/64.6	Wärmepumpe 2 kühlen
DO6	/64.6	Reserve
DO7	/64.7	Reserve


Abluft

-46N1
/46.1




High Power Controller
DEOS - 600/5 open EMS

-52N1
/52.0



Digital Eingangsmodul 16 x DI
DS-C-DI 16

-46N2
/46.8




Schalter off

-5KK1
/5.5
Klemmkasten Zuluft


Zuluft

-60N1
/60.2




Schalter off

-61N1
/61.0




Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO
DS-C-AI8AO4

-63N1
/63.0





Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO
DS-C-DI8 DO8T

-60N2
/60.4



Schalter on








->vorherige Seite 49

Folgeblatt -> 51


			Datum	07.Okt.2024	Mc Donald ´s - Bremen - Bahnhof Lüftung		CPU - Analoge Ausgänge 4xAO	Fabr.. Nr. 7272		= RLT	Blatt 50	
				PTH						+		Blatt 64
Änderung	Datum	Name						Auftr. Nr. 24511	Z.Nr.: 9813			







-5KK1
/5.5
Klemmkasten Zuluft



-61N1
/42.1
/43.1
/62.0

DS-C-AI8A04


Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO

Universelle Analoge Eingänge


Teil 1 von 2

CG ○
H ○
L ○
0V ○
+24V ○

CAN Bus zu den Modulen



-5KK1
/5.5
Klemmkasten Zuluft



Zuluftventilator
Sollwert


Wärmepumpe
Sollwert


Reserve

Reserve

			Datum	04.Okt.2024	Mc Donald ´s - Bremen - Bahnhof Lüftung		DDC - Analoge Ein / Ausgänge 8xAI / 4xAO	Fabr.. Nr. 7272		= RLT	Blatt 62
				PTH						+	
Änderung	Datum	Name						Auftr. Nr. 24511	Z.Nr.: 9813		Blatt 64

-5KK1
/5.5
Klemmkasten Zuluft





Klemmenleistenübersicht

Mueller

Klemmenleiste	Klemmenleistendefinitionstext	Klemmen					Seite Klemmenplan
		erste	Letzte	Summe PE	Summe N	Gesamtzahl	
5KK1-2X2	2X2 = Klemmleiste Steuerspannung 230V im Klemmkasten 5KK1	1	9	1	0	9	=KLE/2
5KK1-2X3	2X3 = Klemmleiste Kleinspannung im Klemmkasten 5KK1	1	33	0	0	33	=KLE/3
5KK1-2X4	2X = Klemmleiste analoge Signale im Klemmkasten 5KK1	1	32	0	0	32	=KLE/5
5KK1-2X6	2X6 = Klemmleiste Busleitung im Klemmkasten 5KK1	1	9	0	0	9	=KLE/7
1X1	1X1 = Klemmleiste Hauptstrom	1	19	5	0	19	=KLE/8
1X01	1X01 = Klemmleiste vorm Hauptschalter	1	6	2	0	6	=KLE/10
1X2	1X2 = Klemmleiste Steuerspannung 230V	1	36	12	0	36	=KLE/11
1X3	1X3 = Klemmleiste Kleinspannung	1	65	0	0	65	=KLE/13
1X4	1X4 = Klemmleiste Analoge Signale	1	42	0	0	42	=KLE/17
1X6	1X6 = Klemmleiste Busleitung	1	5	0	0	5	=KLE/20
1X7	1X7 = Klemmleiste Freigabe Küchengeräte	1	3	1	0	3	=KLE/21
1XR	1XR = Router	+2	DI1	0	0	3	=KLE/22

Klemmenplan

Mueller

						OELFLEX 110 4X1 4x1 qmm	OELFLEX 110 10X1 10x1 qmm	OELFLEX 110 10X1 10x1 qmm		Leiste 5KK1-2X3 2X3 = Klemmleiste Kleinspannung im Klemmkasten 5KK1											Seite
						W-26B1	W-21A3/3	W-21A2/3	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Wärmepumpe Küche Inneneinheit 1								10		=RLT-21A2	F2	19								=RLT/23.7	
Wärmepumpe Küche Inneneinheit 2							1			=RLT-21A3	COM	20			=RLT-5KK1-64K6		11				=RLT/24.4
=							2			=RLT-21A3	HEAT	21			=RLT-5KK1-64K5		14				=RLT/24.4
=							3			=RLT-21A3	COOL	22		=RLT-5KK1-64K6	14					=RLT/24.4	
=							4			=RLT-21A3	1	23								=RLT/24.5	
=							5			=RLT-21A3	2	24			=RLT-5KK1-63N1					=RLT/24.5	
=							6			=RLT-21A3	3	25								=RLT/24.6	
=							7			=RLT-21A3	4	26			=RLT-5KK1-63N1					=RLT/24.6	
=							8			=RLT-21A3	TR	27		=RLT-5KK1-64K5	21					=RLT/24.6	
=							9			=RLT-21A3	TR	28			=RLT-5KK1-23R1		6			=RLT/24.7	
=							10			=RLT-21A3	F2	29								=RLT/24.7	
Rauchmelder ZUL Küche						1				=RLT-26B1	1	30									=RLT/26.2
=						2				=RLT-26B1	2	31			5KK1-2X4		6;A2				=RLT/26.2
=						3				=RLT-26B1		32		=RLT-5KK1-60N1	24V					=RLT/26.3	
=						4				=RLT-26B1		33			=RLT-5KK1-26K1		A1			=RLT/26.3	

Klemmenplan

Mueller

					3x0,5 qmm LTYCY	4x0,5 qmm LTYCY	4x0,5 qmm LTYCY	2x0,5 qmm LTYCY		Leiste 5KK1-2X6 2X6 = Klemmleiste Busleitung im Klemmkasten 5KK1											
					W-5KK1/2	W-21A3/2	W-21A2/2	W-21A1/3	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
								ws		=RLT-21A1	F1	1								=RLT/23.0	
							br	=RLT-21A1		F2	2				=RLT/23.1						
Wärmepumpe Küche Inneneinheit 1							ws	=RLT-21A2		F1	3				=RLT/23.1						
=							br		=RLT-21A2	F2	4									=RLT/23.1	
Wärmepumpe Küche Inneneinheit 2						ws			=RLT-21A3	F1	5					=RLT/24.1					
=						br			=RLT-21A3	F2	6					=RLT/24.1					
					ws				1X6	3	7		=RLT-5KK1-60N1	CG				=RLT/60.3			
					br				1X6	4	8		=RLT-5KK1-60N1	CH				=RLT/60.3			
					gn				1X6	5	9		=RLT-5KK1-60N1	CL						=RLT/60.3	

Klemmenplan

Mueller

				OELFLEX 110 4G1,5 4x1,5 qmm	OELFLEX 110 3G2,5 3x2,5 qmm	OELFLEX 110 3G2,5 3x2,5 qmm	OELFLEX 110 5G10 5G10 qmm	OELFLEX 110 4G2,5 4x2,5 qmm		Leiste 1X1 1X1 = Klemmleiste Hauptstrom											Seite
				W-28N1/1	W-21A3/1	W-21A2/1	W-21A1/1	W-11M1/1	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Zuluftventilator								1		=RLT-11Q1	1	1		=RLT-11F1	2					=RLT/11.1	
=								2		=RLT-11Q1	3	2		=RLT-11F1	4					=RLT/11.2	
=								3		=RLT-11Q1	5	3		=RLT-11F1	6					=RLT/11.2	
=							gnge			=RLT-11Q1	PE	4			PE					=RLT/11.2	
Wärmepumpe Küche Außeneinheit							1			=RLT-21A1	L1	5		=RLT-21F1	2					=RLT/21.1	
=							2			=RLT-21A1	L2	6		=RLT-21F1	4					=RLT/21.2	
=							3			=RLT-21A1	L3	7		=RLT-21F1	6					=RLT/21.2	
=							4			=RLT-21A1	N	8	⌋	1X2	5					=RLT/21.2	
=						gnge				=RLT-21A1	PE	9								=RLT/21.2	
Wärmepumpe Küche Inneneinheit 1						1				=RLT-21A2	L	10		=RLT-21F2	2					=RLT/21.4	
=						2				=RLT-21A2	N	11	⌋							=RLT/21.4	
=						gnge				=RLT-21A2	PE	12								=RLT/21.4	
Wärmepumpe Küche Inneneinheit 2					1					=RLT-21A3	L	13		=RLT-21F3	2					=RLT/21.6	
=					2					=RLT-21A3	N	14	⌋	1X2	8					=RLT/21.6	
=					gnge					=RLT-21A3	PE	15								=RLT/21.6	
KVS - Pumpe				1						=RLT-28N1	L1	16		=RLT-28F1	2					=RLT/28.1	
=				2						=RLT-28N1	L2	17		=RLT-28F1	4					=RLT/28.2	
=				3						=RLT-28N1	L3	18		=RLT-28F1	6					=RLT/28.2	

Klemmenplan

Mueller

								OELFLEX 110 4G1,5 4x1,5 qmm		Leiste 1X1 1X1 = Klemmleiste Hauptstrom											
								W-28N1/1	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
KVS - Pumpe								gnge		=RLT-28N1	PE	19								=RLT/28.2	

Klemmenplan

Mueller

		2x2x0,8 qmm	2x2x0,8 qmm	2x2x0,8 qmm	3x1 qmm	2x1 qmm	2x2x0,8 qmm	4x2x0,8 qmm		Leiste 1X3 1X3 = Klemmleiste Kleinspannung												
		J-Y(ST)Y	J-Y(ST)Y	J-Y(ST)Y	OELFLEX 110 3X1	OELFLEX 110 2X1	J-Y(ST)-Y	J-Y(ST)-Y	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite		
Brandnotabschaltung Lüftung		W-18S3	W-18S2	W-18S1	W-16Y2	W-13Q1	W-9A2	W-9A1	rtbl	=RLT-9A1		1		=RLT-5F2	2;11					=RLT/9.1		
=								wsge	=RLT-9A1		2										=RLT/9.1	
=								ws	=RLT-9A1		3			=RLT-9K1	14						=RLT/9.2	
=								gn		=RLT-9A1		4		=RLT-9K1	12					=RLT/9.2		
=							ws	=RLT-9A1			5			=RLT-9K1	A2						=RLT/9.3	
Not Aus Küche							rtsw	=RLT-9A2			6											=RLT/9.4
=							wsge	=RLT-9A2			7			=RLT-7K1	21							=RLT/9.4
Rep.-Schalter Abluftventilator						1				=RLT-13Q1	13	8			=RLT-13N1		01;4.13					=RLT/13.8
=						2				=RLT-13Q1	14	9		=RLT-52N1						=RLT/13.8		
Fortluftklappe					1					=RLT-16Y2	2	10		=RLT-18K1	31;11						=RLT/16.5	
=					2					=RLT-16Y2	1	11		=RLT-14K2	A2;A2						=RLT/16.5	
=					3					=RLT-16Y2	3	12		=RLT-13K1	11						=RLT/16.6	
Co Warn Anlage				rtsw						=RLT-18S1	21	13		=RLT-13K1	14						=RLT/18.1	
=				wsge					=RLT-18S1	22	14			=RLT-18K3	A1					=RLT/18.1		
Grill 1			rtsw						=RLT-18S2	21	15									=RLT/18.2		
=			wsge						=RLT-18S2	22	16										=RLT/18.2	
Grill 2		rtsw							=RLT-18S3	21	17										=RLT/18.2	
=		wsge							=RLT-18S3	22	18									=RLT/18.3		

Klemmenplan

Mueller

	2x2x0,8 qmm		2x2x0,8 qmm		2x2x0,8 qmm		2x2x0,8 qmm		2x2x0,8 qmm		7x0,5 qmm		2x2x0,8 qmm		2x2x0,8 qmm			Leiste											
	J-Y(ST)-Y		J-Y(ST)-Y		J-Y(ST)-Y		J-Y(ST)-Y		J-Y(ST)-Y		LTVCY		J-Y(ST)Y		J-Y(ST)Y			1X3											
	1X3 = Klemmleiste Kleinspannung																												
	W-34Y2/2	W-34Y1/2	W-33Y3/2	W-33Y2/2	W-33Y1/2	W-28N1/2	W-18S5	W-18S4	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel										Seite			
Grill 3								rtsw		=RLT-18S4	21	19												=RLT/18.3					
=								wsge		=RLT-18S4	22	20														=RLT/18.3			
Grill 4								rtsw		=RLT-18S5	21	21														=RLT/18.4			
=							wsge			=RLT-18S5	22	22		=RLT-18K1	A1									=RLT/18.4					
KVS - Pumpe						ws				=RLT-28N1	12	23		=RLT-48K5	11										=RLT/28.2				
=						br				=RLT-28N1	18	24		=RLT-48K5	14										=RLT/28.3				
Wicklungsfühler KVS - Pumpe						gn				=RLT-28N1	19	25		=RLT-7K1	44											=RLT/28.4			
=						ge				=RLT-28N1	01	26														=RLT/28.6			
=						gr				=RLT-28N1	03	27		=RLT-52N1											=RLT/28.6				
mot. BSK 1					rt					=RLT-33Y1	S4	28														=RLT/33.2			
=					sw					=RLT-33Y1	S6	29		=RLT-52N1												=RLT/33.3			
mot. BSK 2				rt						=RLT-33Y2	S4	30														=RLT/33.5			
=				sw						=RLT-33Y2	S6	31		=RLT-52N1												=RLT/33.5			
mot. BSK 3			rt							=RLT-33Y3	S4	32													=RLT/33.7				
=			sw							=RLT-33Y3	S6	33		=RLT-52N1												=RLT/33.8			
mot. BSK 4		rt								=RLT-34Y1	S4	34														=RLT/34.2			
=		sw								=RLT-34Y1	S6	35		=RLT-52N1												=RLT/34.3			
mot. BSK 5	rt									=RLT-34Y2	S4	36															=RLT/34.5		

Klemmenplan

Mueller

									Leiste 1X3 1X3 = Klemmleiste Kleinspannung												
		J-Y(ST)-Y 4x2x0,8 qmm	J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 qmm	J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 qmm	J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 qmm	J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 qmm	J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 qmm	J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 qmm	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel							Anschluss
mot. BSK 5								sw		=RLT-34Y2	S6	37		=RLT-52N1						=RLT/34.5	
mot. BSK 6							rt			=RLT-34Y3	S4	38									=RLT/34.7
=							sw			=RLT-34Y3	S6	39			=RLT-52N1						=RLT/34.8
mot. BSK 7						rt				=RLT-35Y1	S4	40								=RLT/35.2	
=						sw				=RLT-35Y1	S6	41			=RLT-52N1						=RLT/35.3
mot. BSK 8					rt					=RLT-35Y2	S4	42									=RLT/35.5
=					sw					=RLT-35Y2	S6	43			=RLT-52N1						=RLT/35.5
mot. BSK 9				rt						=RLT-35Y3	S4	44									
=				sw						=RLT-35Y3	S6	45		=RLT-52N1						=RLT/35.8	
BSK Abluft Küche			bl							=RLT-36A1	3	46		=RLT-9K2	41						=RLT/36.3
=			rt							=RLT-36A1	4	47		=RLT-9K2	44						=RLT/36.3
=			gr							=RLT-36A1	1	48									=RLT/36.3
=			ge							=RLT-36A1	2	49			=RLT-36K1		A1				=RLT/36.4
Bedientableau		rt								=RLT-46A1	24V+	50		=RLT-46F1	1;+2					=RLT/46.5	
=		bl								=RLT-46A1	24V-	51			=RLT-46N1		0V				=RLT/46.5
=		ws								=RLT-46A1-46H1	+	52			=RLT-46N1		DI1				=RLT/46.5
=		ge								=RLT-46A1-46H1	-	53									=RLT/46.5
=		ws								=RLT-46A1-46H2	+	54			=RLT-46N1						

Klemmenplan

Mueller

							OELFLEX 110 2X1	2x1 qmm	J-Y(ST)-Y	4x2x0,8 qmm		Leiste 1X3 1X3 = Klemmleiste Kleinspannung										Seite	
							W-52B1	W-46A1	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel							
Bedientableau									gn		=RLT-46A1-46H2	-	55		1XR	-3						=RLT/46.6	
Externe Einschaltung Option											=RLT-47W1		56		=RLT-47S1	2.14						=RLT/47.1	
=											=RLT-47W1		57		=RLT-47S1	1.14						=RLT/47.1	
Reserve													58		=RLT-14K2	41;31						=RLT/47.8	
=													59		=RLT-46N1							=RLT/47.8	
Druckwächter KVS System Küche							1				=RLT-52B1	13	60		=RLT-13K1	31						=RLT/52.4	
=							2				=RLT-52B1	14	61		=RLT-52N1							=RLT/52.4	
Reserve													62									=RLT/52.5	
=													63		=RLT-52N1							=RLT/52.5	
=													64		=RLT-36K1	41						=RLT/52.6	
=													65		=RLT-52N1							=RLT/52.6	

Klemmenplan

Mueller

				4x2x0,8 qmm J-Y(ST)-Y	4x2x0,8 qmm J-Y(ST)-Y	4x2x0,8 qmm J-Y(ST)-Y	4x2x0,8 qmm J-Y(ST)-Y	7x0,5 qmm LTVCY		Leiste 1X4 1X4 = Klemmleiste Analoge Signale											Seite	
				W-38Y4	W-38Y3	W-38Y2	W-38Y1	W-28N1/2	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel						
Wicklungsfühler KVS - Pumpe								rs		=RLT-28N1	53	1		=RLT-46N1						=RLT/28.6		
=							bl	=RLT-28N1		55	2			=RLT-18K3	A2;A2						=RLT/28.6	
Volumenstromregler 1							rtbl	=RLT-38Y1		2	3			=RLT-5F3	2						=RLT/38.1	
=							wsge		=RLT-38Y1	1	4			=RLT-36K1	A2						=RLT/38.2	
=							wsgn		=RLT-38Y1	5	5			=RLT-46N1							=RLT/38.2	
=							wsbn		=RLT-38Y1	3	6										=RLT/38.2	
Volumenstromregler 2							rtbl		=RLT-38Y2	2	7											=RLT/38.3
=							wsge		=RLT-38Y2	1	8											=RLT/38.3
=							wsgn		=RLT-38Y2	5	9											=RLT/38.4
=							wsbn	=RLT-38Y2	3	10										=RLT/38.4		
Volumenstromregler 3							rtbl		=RLT-38Y3	2	11										=RLT/38.5	
=							wsge		=RLT-38Y3	1	12										=RLT/38.5	
=							wsgn		=RLT-38Y3	5	13									=RLT/38.6		
=							wsbn		=RLT-38Y3	3	14									=RLT/38.6		
Volumenstromregler 4							rtbl		=RLT-38Y4	2	15			=RLT-46F1	1					=RLT/38.7		
=							wsge		=RLT-38Y4	1	16			=RLT-46N1	0V					=RLT/38.7		
=							wsgn		=RLT-38Y4	5	17									=RLT/38.8		
=							wsbn		=RLT-38Y4	3	18									=RLT/38.8		

Klemmenplan

Mueller

									Leiste 1X4 1X4 = Klemmleiste Analoge Signale											
		2x2x0,75 qmm	2x0,5 qmm	2x0,5 qmm	2x0,5 qmm	2x0,5 qmm	2x2x0,75 qmm	4x0,5 qmm												
		LYCY-TP	LYCY	LYCY	LYCY	LYCY	LYCY-TP	LYCY	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel						
Stellantrieb KVS Ventil								ws		=RLT-50Y1	2b	19							=RLT/50.5	
=								br		=RLT-50Y1	1	20								=RLT/50.5
=								gn		=RLT-50Y1	3u	21			=RLT-46N1					=RLT/50.5
=								ge		=RLT-50Y1	44	22								=RLT/50.5
Differenzdrucksensor Abluft							ws			=RLT-51B1	UB+	23								=RLT/51.1
=							br			=RLT-51B1	GND	24								=RLT/51.1
=							gn			=RLT-51B1	AOU1	25			=RLT-46N1					=RLT/51.1
=							ge			=RLT-51B1	GND	26								=RLT/51.1
Ablufttemperaturfühler						ws				=RLT-51B2	1	27			=RLT-46N1					=RLT/51.2
=						br				=RLT-51B2	2	28								=RLT/51.2
Fortlufttemperaturfühler					ws					=RLT-51B3	1	29			=RLT-46N1					=RLT/51.3
=					br					=RLT-51B3	2	30								=RLT/51.3
VL Temperaturfühler KVS Abluft Küche				ws						=RLT-51B4	1	31			=RLT-46N1					=RLT/51.4
=				br						=RLT-51B4	2	32								=RLT/51.4
RL Temperaturfühler KVS Abluft Küche			ws							=RLT-51B5	1	33			=RLT-46N1					=RLT/51.5
=			br							=RLT-51B5	2	34								=RLT/51.5
Differenzdrucksensor Abluftfilter		ws								=RLT-51B6	UB+	35							=RLT/51.5	
=		br								=RLT-51B6	GND	36							=RLT/51.6	

Klemmenplan

Mueller

								OELFLEX 110 3G1,5 3x1,5 qmm		Leiste 1X7 1X7 = Klemmleiste Freigabe Küchengeräte											
								W-31A2	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
Freigabe Küchengeräte								1		=RLT-31A2		1		=RLT-13K1	21					=RLT/31.4	
=								2		=RLT-31A2		2		=RLT-18K1	44					=RLT/31.4	
=								PE		=RLT-31A2	PE	3								=RLT/31.5	

Kabelübersicht

Mueller

Kabel	Quelle von	Ziel bis	Kabel	Anzahl Adern	Querschnitt	Bemerkung
W-3W1	1X01	=RLT-PA	NYM-J	1	16 qmm	Potentialausgleich
W-5KK1/1	1X2	5KK1-2X2	OELFLEX 110 3G2,5	3	2,5 qmm	Klemmkasten Zuluft
W-5KK1/2	5KK1-2X6	1X6	LIYCY	3	0,5 qmm	CAN Bus zum Klemmkasten
W-9A1	1X3	=RLT-9A1	J-Y(ST)-Y	4x2x	0,8 qmm	Brandnotabschaltung Lüftung
W-9A2	1X3	=RLT-9A2	J-Y(ST)-Y	2x2x	0,8 qmm	Not Aus Küche
W-11M1/1	1X1	=RLT-11Q1	OELFLEX 110 4G2,5	4	2,5 qmm	Zuluftventilator
W-11M1/2	5KK1-2X3	=RLT-11M1	OELFLEX 110 4X1	4	1 qmm	=
W-11M1/3	5KK1-2X4	=RLT-11M1	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-11Q1	5KK1-2X3	=RLT-11Q1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Rep.-Schalter Zuluftventilator
W-13M1	=RLT-13N1	=RLT-13Q1	OELFLEX 115 CY	4	1,5 qmm	Abluftventilator
W-13Q1	1X3	=RLT-13Q1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Rep.-Schalter Abluftventilator
W-13R1	=RLT-13N1	=RLT-13R1	LIYCY	2	0,5 qmm	Wicklungsfühler Zuluftventilator
W-16Y1	5KK1-2X3	=RLT-16Y1	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	Außenluftklappe
W-16Y2	1X3	=RLT-16Y2	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	Fortluftklappe
W-18S1	1X3	=RLT-18S1	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Co Warn Anlage
W-18S2	1X3	=RLT-18S2	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Grill 1
W-18S3	1X3	=RLT-18S3	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Grill 2
W-18S4	1X3	=RLT-18S4	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Grill 3
W-18S5	1X3	=RLT-18S5	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Grill 4
W-20A1	1X2	=RLT-20A1	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Hauptgasventil
W-21A1/1	1X1	=RLT-21A1	OELFLEX 110 5G10	5G	10 qmm	Wärmepumpe Küche Außeneinheit
W-21A1/2	1X6	=RLT-21A1	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-21A1/3	5KK1-2X6	=RLT-21A1	LIYCY	2	0,5 qmm	Wärmepumpe Küche Inneneinheit 2

1. Die Qualität und die Anforderungen an das Kabel sind beim Bauherrn oder bei der Baustellenüberwachung anzufragen. (zum Beispiel Halogenfrei, et cetera)
2. Die angegebenen Querschnitte der Kabel sind die Minimalanforderungen. Diese sind von der Elektro - Installationsfirma zu überprüfen. (Der Spannungsabfall ist zu berücksichtigen!)
3. Der Kabeltyp und Kabelquerschnitte sind gemäß DIN, VDE und EVU-Bestimmungen zu überprüfen

Kabelübersicht

Mueller

Kabel	Quelle von	Ziel bis	Kabel	Anzahl Adern	Querschnitt	Bemerkung
W-21A2/1	1X1	=RLT-21A2	OELFLEX 110 3G2,5	3	2,5 qmm	Wärmepumpe Küche Inneneinheit 1
W-21A2/2	5KK1-2X6	=RLT-21A2	LIYCY	4	0,5 qmm	Wärmepumpe Küche Inneneinheit 1
W-21A2/3	5KK1-2X3	=RLT-21A2	OELFLEX 110 10X1	10	1 qmm	=
W-21A2/4	5KK1-2X2	=RLT-21A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	=
W-21A3/1	1X1	=RLT-21A3	OELFLEX 110 3G2,5	3	2,5 qmm	Wärmepumpe Küche Inneneinheit 2
W-21A3/2	5KK1-2X6	=RLT-21A3	LIYCY	4	0,5 qmm	Wärmepumpe Küche Inneneinheit 2
W-21A3/3	5KK1-2X3	=RLT-21A3	OELFLEX 110 10X1	10	1 qmm	=
W-21A3/4	5KK1-2X2	=RLT-21A3	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	=
W-26B1	5KK1-2X3	=RLT-26B1	OELFLEX 110 4X1	4	1 qmm	Rauchmelder ZUL Küche
W-28M1	=RLT-28M1	=RLT-28N1	OELFLEX 115 CY	4	1,5 qmm	KVS - Pumpe
W-28N1/1	1X1	=RLT-28N1	OELFLEX 110 4G1,5	4	1,5 qmm	=
W-28N1/2	1X3	=RLT-28N1	LIYCY	7	0,5 qmm	=
W-28R1	=RLT-28N1	=RLT-28R1	LIYCY	2	0,5 qmm	Wicklungsfühler KVS - Pumpe
W-31A2	1X7	=RLT-31A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Freigabe Küchengeräte
W-33Y1/1	1X2	=RLT-33Y1	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	mot. BSK 1
W-33Y1/2	1X3	=RLT-33Y1	J-Y(ST)-Y	2x2x	0,8 qmm	=
W-33Y2/1	1X2	=RLT-33Y2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	mot. BSK 2
W-33Y2/2	1X3	=RLT-33Y2	J-Y(ST)-Y	2x2x	0,8 qmm	=
W-33Y3/1	1X2	=RLT-33Y3	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	mot. BSK 3
W-33Y3/2	1X3	=RLT-33Y3	J-Y(ST)-Y	2x2x	0,8 qmm	=
W-34Y1/1	1X2	=RLT-34Y1	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	mot. BSK 4
W-34Y1/2	1X3	=RLT-34Y1	J-Y(ST)-Y	2x2x	0,8 qmm	=
W-34Y2/1	1X2	=RLT-34Y2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	mot. BSK 5

1. Die Qualität und die Anforderungen an das Kabel sind beim Bauherrn oder bei der Baustellenüberwachung anzufragen. (zum Beispiel Halogenfrei, et cetera)

2. Die angegebenen Querschnitte der Kabel sind die Minimalanforderungen. Diese sind von der Elektro - Installationsfirma zu überprüfen. (Der Spannungsabfall ist zu berücksichtigen!)

3. Der Kabeltyp und Kabelquerschnitte sind gemäß DIN, VDE und EVU-Bestimmungen zu überprüfen

Kabelübersicht

Mueller

Kabel	Quelle von	Ziel bis	Kabel	Anzahl Adern	Querschnitt	Bemerkung
W-34Y2/2	1X3	=RLT-34Y2	J-Y(ST)-Y	2x2x	0,8 qmm	mot. BSK 5
W-34Y3/1	1X2	=RLT-34Y3	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	mot. BSK 6
W-34Y3/2	1X3	=RLT-34Y3	J-Y(ST)-Y	2x2x	0,8 qmm	=
W-35Y1/1	1X2	=RLT-35Y1	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	mot. BSK 7
W-35Y1/2	1X3	=RLT-35Y1	J-Y(ST)-Y	2x2x	0,8 qmm	=
W-35Y2/1	1X2	=RLT-35Y2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	mot. BSK 8
W-35Y2/2	1X3	=RLT-35Y2	J-Y(ST)-Y	2x2x	0,8 qmm	=
W-35Y3/1	1X2	=RLT-35Y3	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	mot. BSK 9
W-35Y3/2	1X3	=RLT-35Y3	J-Y(ST)-Y	2x2x	0,8 qmm	=
W-36A1/1	1X2	=RLT-36A1	NYM-J	3	1,5 qmm	BSK Abluft Küche
W-36A1/2	1X3	=RLT-36A1	J-Y(ST)-Y	2x2x	0,8 qmm	=
W-36A2	=RLT-36A1	=RLT-36A2	J-Y(ST)-Y	6x2x	0,8 qmm	=
W-38Y1	1X4	=RLT-38Y1	J-Y(ST)-Y	4x2x	0,8 qmm	Volumenstromregler 1
W-38Y2	1X4	=RLT-38Y2	J-Y(ST)-Y	4x2x	0,8 qmm	Volumenstromregler 2
W-38Y3	1X4	=RLT-38Y3	J-Y(ST)-Y	4x2x	0,8 qmm	Volumenstromregler 3
W-38Y4	1X4	=RLT-38Y4	J-Y(ST)-Y	4x2x	0,8 qmm	Volumenstromregler 4
W-46A1	1X3	=RLT-46A1	J-Y(ST)-Y	4x2x	0,8 qmm	Bedientableau
W-50Y1	1X4	=RLT-50Y1	LIYCY	4	0,5 qmm	Stellantrieb KVS Ventil
W-51B1	1X4	=RLT-51B1	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor Abluft
W-51B2	1X4	=RLT-51B2	LIYCY	2	0,5 qmm	Ablufttemperaturfühler
W-51B3	1X4	=RLT-51B3	LIYCY	2	0,5 qmm	Fortlufttemperaturfühler
W-51B4	1X4	=RLT-51B4	LIYCY	2	0,5 qmm	VL Temperaturfühler KVS Abluft Küche
W-51B5	1X4	=RLT-51B5	LIYCY	2	0,5 qmm	RL Temperaturfühler KVS Abluft Küche

1. Die Qualität und die Anforderungen an das Kabel sind beim Bauherrn oder bei der Baustellenüberwachung anzufragen. (zum Beispiel Halogenfrei, et cetera)

2. Die angegebenen Querschnitte der Kabel sind die Minimalanforderungen. Diese sind von der Elektro - Installationsfirma zu überprüfen. (Der Spannungsabfall ist zu berücksichtigen!)

3. Der Kabeltyp und Kabelquerschnitte sind gemäß DIN, VDE und EVU-Bestimmungen zu überprüfen

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT-4K1	=RLT/4.3	1	Phasenüberwachung, 2 Wechsler	PFD2-E12	BTR Metz Connect GMBH	
=RLT-46N1	=RLT/46.1	1	High Power Controller	DEOS - 600/5 open EMS	DEOS AG	
=RLT-5KK1-61N1	=RLT/61.0	1	Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO	DS-C-AI8AO4	DEOS AG	
=RLT-5KK1-63N1	=RLT/63.0	1	Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO	DS-C-DI8 DO8T	DEOS AG	
=RLT-52N1	=RLT/52.0	1	Digital Eingangsmodul 16 x DI	DS-C-DI 16	DEOS AG	
=RLT-5KK1-60N1	=RLT/60.2	1	Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	DEOS AG	
=RLT-5KK1-60N2	=RLT/60.4	1	Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	DEOS AG	
=RLT-46N2	=RLT/46.8	1	Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	DEOS AG	
=RLT-28N1	=RLT/28.1	1	Frequenzumrichter 1,1KW / 3,0A / IP 20	FC-102 P1K1T4 E20 H1 X G	Danfoss	
=RLT-13N1	=RLT/13.1	1	Frequenzumrichter 4,0KW / 10A / IP 20	FC-102 P4K0T4 E20 H3 X G	Danfoss	
=RLT-4F1	=RLT/4.3	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT-4F2	=RLT/4.4	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT-4F3	=RLT/4.4	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT-28F1	=RLT/28.1	1	Sicherungsautomat B - 6A 3 polig 10 kA	FAZ-B6/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT-21F2	=RLT/21.4	1	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT-21F3	=RLT/21.6	1	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT-13F1	=RLT/13.1	1	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT-11F1	=RLT/11.1	1	Sicherungsautomat B - 16A 3 polig 10 kA	FAZ-B16/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT-5F2	=RLT/5.3	1	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	Eaton Electric Gmbh	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT-5F3	=RLT/5.4	1	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT-5F1	=RLT/5.2	1	Sicherungsautomat C - 6A 1 polig 10 kA	FAZ-C6/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT-21F1	=RLT/21.1	1	Sicherungsautomat C - 32A 3 polig 10 kA	FAZ-C32/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT-7S1	=RLT/7.1	1	Drucktaster Schwarz mit 1 Ö	M22-D-S+K01	Eaton Electric Gmbh	
=RLT-3S1	=RLT/3.5	1	Kontaktelement 1 Schließer	M22-K10	Eaton Electric Gmbh	
=RLT-14S1	=RLT/14.0	2	Kontaktelement 1 Schließer	M22-K10	Eaton Electric Gmbh	
=RLT-48H2	=RLT/48.1	1	Leuchtmelder rot 24V	M22-L-R+M22-A+LED-W	Eaton Electric Gmbh	
=RLT-48H1	=RLT/48.1	1	Leuchtmelder weiss 24V	M22-L-W+M22-A+LED-W	Eaton Electric Gmbh	
=RLT-14S1	=RLT/14.0	1	Wahlschalter schwarz - 3 Stellungen	M22-WRK3+K10+K10	Eaton Electric Gmbh	
=RLT-47S1	=RLT/47.0	1	Wahlschalter schwarz - 3 Stellungen	M22-WRK3+K10+K10	Eaton Electric Gmbh	
=RLT-3S1	=RLT/3.5	1	Wahlschalter schwarz - 2 Stellungen	M22-WRK+K10	Eaton Electric Gmbh	
=RLT-3B1	=RLT/3.8	1	Schaltschrankthermostat Kühlen	7T.81.0.000.2303	Finder Relais	
=RLT-3X1	=RLT/3.6	1	Steckdose 230V / 16 A gelb	7U.00.8.230.0012	Finder Relais	
=RLT-3X2	=RLT/3.7	1	Steckdose 230V / 16 A gelb	7U.00.8.230.0012	Finder Relais	
=RLT-5KK1-64K1	=RLT/64.1	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT-5KK1-64K2	=RLT/64.2	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT-5KK1-64K4	=RLT/64.4	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT-5KK1-64K6	=RLT/64.6	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT-48K1	=RLT/48.4	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	

			Datum	07.Okt.2024	Mc Donald ´s - Bremen - Bahnhof		Stückliste	Fabr.. Nr. 7272		= STL		
				PTH						+	Blatt	2
								Lüftung				
Änderung	Datum	Name						Auftr. Nr. 24511	Z.Nr.: 9813	Blatt	22	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT-48K3	=RLT/48.6	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT-48K4	=RLT/48.6	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT-48K5	=RLT/48.7	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT-9K2	=RLT/9.8	1	Miniaturrelais 2 Wechsler 24 V DC	55.32.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT-5KK1-23K1	=RLT/23.8	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT-5KK1-24K1	=RLT/24.8	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT-7K2	=RLT/7.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT-5KK1-26K1	=RLT/26.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT-5KK1-64K3	=RLT/64.3	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT-5KK1-64K5	=RLT/64.5	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT-9K1	=RLT/9.5	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT-13K1	=RLT/13.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT-14K2	=RLT/14.7	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT-18K1	=RLT/18.5	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT-18K2	=RLT/18.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT-18K3	=RLT/18.7	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT-36K1	=RLT/36.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT-14K1	=RLT/14.5	1	Multifunktions Zeitrelais	83.02.0.240.0000	Finder Relais	
=RLT-7K1	=RLT/7.1	1	Zeitrelais 230V AC 4 Wechsler	85.04.8.240.0000 + 94.P4	Finder Relais	

			Datum	07.Okt.2024	Mc Donald 's - Bremen - Bahnhof		Stückliste	Fabr.. Nr. 7272		= STL			
				PTH							+	Blatt	3
								Lüftung					
Änderung	Datum	Name						Auftr. Nr. 24511	Z.Nr.: 9813		Blatt	22	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT-4H1	=RLT/4.5	1	LED Signalleuchte 230V	HD 16-22/230 LT	H.-J. Ehrlich KG	
=RLT-4H2	=RLT/4.6	1	LED Signalleuchte 230V	HD 16-22/230 LT	H.-J. Ehrlich KG	
=RLT-4H3	=RLT/4.7	1	LED Signalleuchte 230V	HD 16-22/230 LT	H.-J. Ehrlich KG	
=RLT-46U1	=RLT/46.7	1	IXrouter3 Ethernet	IX2400	IXON	
=RLT-9S1	=RLT/9.7	1	Schluesselschalter 1-2 - 1polig	CH 10 A 220-600-V750	Kraus & Naimer	
=RLT-5G1	=RLT/5.2	1	Netzteil 230V AC / 24V DC - 10A	NDR-240-24	MeanWell	
=RLT-5KK1-5G2	=RLT/5.6	1	Netzteil 230V AC / 24V DC - 10A	NDR-240-24	MeanWell	
=RLT-5KK1-23R1	=RLT/23.7	1	Montageplatte mit 16 Lötunkten	MP 16	Murr Elektronik	
1X7		2	Durchgangsklemme	PT 2,5 OG	Phoenix Contact	
1X7		1	PE Zugfederklemme 2,5 qmm	PT 2,5-PE	Phoenix Contact	
=RLT-Schrank	=RLT/3.3	7	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO	Phoenix Contact	
=RLT-Schrank	=RLT/3.3	15	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO BU	Phoenix Contact	
1X1		8	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
1X01		1	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
1X2		3	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
1X3		58	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
1X4		51	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
1XR		3	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
1X01		1	Klemme blau 2,5 qmm	PTI 2,5 BU	Phoenix Contact	

			Datum	07.Okt.2024	Mc Donald 's - Bremen - Bahnhof		Stückliste	Fabr.. Nr. 7272		= STL			
				PTH							+	Blatt	4
								Lüftung					
Änderung	Datum	Name						Auftr. Nr. 24511	Z.Nr.: 9813		Blatt	22	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
1X2		3	Klemme blau 2,5 qmm	PTI 2,5 BU	Phoenix Contact	
1X1		4	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
1X01		1	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
1X2		3	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
1X1		3	Klemme 16 qmm	PTI 16/S	Phoenix Contact	
1X1		1	PE - Klemme 16 qmm	PTI 16/S-PE	Phoenix Contact	
1X01		1	PE - Klemme 16 qmm	PTI 16/S-PE	Phoenix Contact	
=RLT-Schrank	=RLT/3.3	1	PE - Klemme 16 qmm	PTI 16/S-PE	Phoenix Contact	
1X1		3	N - Trennklemme 2,5 qmm	PTN 2,5	Phoenix Contact	
1X1		1	N-Trennklemme	PTN 16/S	Phoenix Contact	
1X01		1	Hochstromklemme	UKH 50 BU	Phoenix Contact	
=RLT-46F1	=RLT/46.1	1	Sicherungsreihenklemme	USIG + ST-SI	Phoenix Contact	
1X01		2	PE - Klemme 50 qmm	USLKG 50	Phoenix Contact	
=RLT-3E1	=RLT/3.5	1	Schaltschrankleuchte 10,2W	LED-A-500-B-E-R-VX	Richter Elektrotechnik	
=RLT-Schrank	=RLT/3.3	1	Schaltschrank BHT: 600 x 600 x 210 mm	AX 1060.000	Rittal	
=RLT-3M1	=RLT/3.8	1	Filterluefter 230 V mittel	SK 3239.100	Rittal	
=RLT-3M1	=RLT/3.8	1	Austrittsfilter für SK 3239.100	SK 3239.200	Rittal	
=RLT-Schrank	=RLT/3.3	1	Schaltplantasche 600 mm	TS 4116.000	Rittal	
=RLT-Schrank	=RLT/3.3	1	Seitenwand 1800 x 400 mm RAL 7035	VX 8184.245	Rittal	

Artikelsummenstückliste

Mueller

Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Menge	Lager	Bestellen
				0		
BTR Metz Connect GMBH						
	110292032215	Phasenüberwachung, 2 Wechsler	PFD2-E12	1		
DEOS AG						
		High Power Controller	DEOS - 600/5 open EMS	1		
		Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO	DS-C-AI8AO4	1		
		Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO	DS-C-DI8 DO8T	1		
		Digital Eingangsmodul 16 x DI	DS-C-DI 16	1		
		Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	3		
Danfoss						
		Frequenzumrichter 1,1KW / 3,0A / IP 20	FC-102 P1K1T4 E20 H1 X G	1		
		Frequenzumrichter 4,0KW / 10A / IP 20	FC-102 P4K0T4 E20 H3 X G	1		
Eaton Electric Gmbh						
	278529	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	3		
	278841	Sicherungsautomat B - 6A 3 polig 10 kA	FAZ-B6/3	1		
	278531	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	2		
	278843	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	1		
	278847	Sicherungsautomat B - 16A 3 polig 10 kA	FAZ-B16/3	1		
	278553	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	2		
	278555	Sicherungsautomat C - 6A 1 polig 10 kA	FAZ-C6/1	1		
	278876	Sicherungsautomat C - 32A 3 polig 10 kA	FAZ-C32/3	1		
		Drucktaster Schwarz mit 1 Ö	M22-D-S+K01	1		
	216376	Kontaktelement 1 Schließer	M22-K10	3		
		Leuchtmelder rot 24V	M22-L-R+M22-A+LED-W	1		
		Leuchtmelder weiss 24V	M22-L-W+M22-A+LED-W	1		
	216872	Wahlschalter schwarz - 3 Stellungen	M22-WRK3+K10+K10	2		
	216518	Wahlschalter schwarz - 2 Stellungen	M22-WRK+K10	1		

Artikelsummenstückliste



Mueller



Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Menge	Lager	Bestellen
Finder Relais						
	7T.81.0.000.2303	Schaltschrankthermostat Kühlen	7T.81.0.000.2303	1		
	7U.00.8.230.0012	Steckdose 230V / 16 A gelb	7U.00.8.230.0012	2		
	38.51.7.024.0050	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	8		
	55.32.9.024.0090	Miniaturrelais 2 Wechsler 24 V DC	55.32.9.024.0090 + 94.P4	1		
	55.34.8.230.0040	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	3		
	55.34.9.024.0090	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	10		
	83.02.0.240.0000	Multifunktions Zeitrelais	83.02.0.240.0000	1		
	85.04.8.240.0000	Zeitrelais 230V AC 4 Wechsler	85.04.8.240.0000 + 94.P4	1		
H.-J. Ehrlich KG						
		LED Signalleuchte 230V	HD 16-22/230 LT	3		
	IX2400	IXrouter3 Ethernet	IX2400	1		
Kraus & Naimer						
		Schluesselschalter 1-2 - 1polig	CH 10 A 220-600-V750	1		
MeanWell						
	NDR-240-24	Netzteil 230V AC / 24V DC - 10A	NDR-240-24	2		
Murr Elektronik						
		Montageplatte mit 16 Lötunkten	MP 16	1		
Phoenix Contact						
	3212329	Durchgangsklemme	PT 2,5 OG	2		
	3209536	PE Zugfederklemme 2,5 qmm	PT 2,5-PE	1		
	3209578	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO	7		
	3209581	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO BU	15		
	3213968	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	124		
	3213969	Klemme blau 2,5 qmm	PTI 2,5 BU	4		
	3213962	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	8		
	3214029	Klemme 16 qmm	PTI 16/S	3		

Artikelsummenstückliste



Mueller

Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Menge	Lager	Bestellen
Phoenix Contact						
	3214024	PE - Klemme 16 qmm	PTI 16/S-PE	3		
	3213963	N - Trennklemme 2,5 qmm	PTN 2,5	3		
	3214025	N-Trennklemme	PTN 16/S	1		
	3009105	Hochstromklemme	UKH 50 BU	1		
	0920083	Sicherungsreihenklemme	USIG + ST-SI	1		
	0443049	PE - Klemme 50 qmm	USLKG 50	2		
Richter Elektrotechnik						
	109146	Schaltschrankleuchte 10,2W	LED-A-500-B-E-R-VX	1		
Rittal						
	1060000	Schaltschrank BHT: 600 x 600 x 210 mm	AX 1060.000	1		
	3239100	Filterluefter 230 V mittel	SK 3239.100	1		
	3239200	Austrittsfilter für SK 3239.100	SK 3239.200	1		
	4116000	Schaltplantasche 600 mm	TS 4116.000	1		
	8184245	Seitenwand 1800 x 400 mm RAL 7035	VX 8184.245	1		
	N/A	VX Sockel HBT 100x600x400	VX 8640.002 + VX 8640.031	1		
	8684000	VX Schaltschrank BHT: 600 x 1800 x 400 mm	VX 8684.000	1		
Siemens						
	3LD2504-0TK53	Hauptschalter 63A rot / gelber Griff - Frontbefestigung	3LD2 504-0TK53	1		
	5SU1356-6KK10	FI / LS - Schalter 30 mA - B10	5SU1 356-6KK10	1		





				Datum	08.Okt.2024	Mc Donald´s - Bremen - Bahnhof		Schränkansicht RLT_1	Fabr.. Nr. 7272		= SSA	Blatt 1a	
					LO						+		Blatt 2a
Änderung	Datum	Name							Auftr. Nr. 24511	Z.Nr.: 9813			





			Datum	08.Okt.2024	Mc Donald ´s - Bremen - Bahnhof	
				LO		
Änderung	Datum	Name				



Schrankansicht
RLT_2

Fabr.. Nr. 7272		= SSA	Blatt 2
Auftr. Nr. 24511	Z.Nr.: 9813	+	
			Blatt 2a



->vorherige Seite 2

Folgeblatt ->

			Datum	08.Okt.2024	Mc Donald 's - Bremen - Bahnhof
				LO	
Änderung	Datum	Name			Lüftung



Schrankansicht
RLT_2

Fabr.. Nr. 7272

Auftr. Nr. 24511

Z.Nr.: 9813

= SSA
+

Blatt 2a
Blatt 2a