



Langenbacher Str. 25
57586 Weitefeld
Tel.: 49 2743/807-0
Fax.: 49 2743/3028
info@rox-online.de
www.rox-online.de

Aderfarben

Hauptstrom	:	schwarz
230V AC / 230V/0	:	rot / rot - weiss
24V AC / 24V/0	:	grau / grau - weiss
24V + / 24V -	:	dunkelblau / blau - weiss
Fremdspannung	:	orange
DDC	:	braun
Messleitung	:	weiss
Neutralleiter	:	blau
Schutzleiter	:	grün - gelb
Sonstiges	:	violet

EN Vorschriften

HD 60364
EN 61439-1

VDE

VDE 0100
VDE 0660

Klemmleisten

X01	vor Hauptschalter
X1	Hauptstrom
X2	Steuerung 230 V
X3	Kleinspannung
X4	Analoge Signale
X5	Signalaustausch mit Fremdanlagen
X6	Busleitungen
X7	Fremdspannung
X8	Ex Bereich

International IEC

IEC 60364
IEC 61439-1

Schaltschrank

Schaltschrank	:	im Lüftungsgerät integriert
Gehäuse Farbe	:	
Schutzart	:	IP 54
Kabeleinführung	:	unten
Türanschlag	:	Beidseitig

Betriebswerte

Betriebsspannung	:	400V AC
Steuerung Allgemein	:	230V AC / 24V DC
Optische Anzeige	:	auf Display
Frequenz	:	50 Hz
Regelung	:	DEOS
Einspeisung	:	125 A

Projekt Mc Donald`s - Schwäbisch Gmünd			Bauteil Lüftung Küche und Lobby		
Erstellt am	25.Okt.2024	Geplant : K. Werner	Höchste Seitenzahl:	79	
Letzte Änderung am:	14.Nov.2024	Gezeichnet : K. Werner	Anzahl der Seiten :	94	
Geprüft am:	29.Okt.2024	Name : Hr. Strunk			
Mc Donald`s - Schwäbisch Gmünd Lüftung Küche und Lobby			Deckblatt		Fabr.. Nr. 7314
					Auftr. Nr. 24552
					Z.Nr.: 9825

			Datum	25.Okt.2024	Mc Donald`s - Schwäbisch Gmünd Lüftung Küche und Lobby		Leistungsdaten	Fabr.. Nr. 7314		= RLT_1		
				KW						+	Blatt	1.a
Änderung	Datum	Name								Auftr. Nr. 24552	Z.Nr.: 9825	Blatt

Inhaltsverzeichnis

Mueller

Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=RLT_1/1	Deckblatt		14.Nov.2024	AG
=RLT_1/1.a	Leistungsdaten		25.Okt.2024	KW
=RLT_1/2	Inhaltsverzeichnis		14.Nov.2024	KW
=RLT_1/2.a	Inhaltsverzeichnis		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/2.b	Inhaltsverzeichnis		14.Nov.2024	KW
=RLT_1/2.c	Inhaltsverzeichnis		14.Nov.2024	KW
=RLT_1/3	Einspeisung und Beleuchtung Küche		14.Nov.2024	AG
=RLT_1/4	Netzüberwachung und Phasenleuchten Küche		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/5	Steuerspannung 230V AC und 24V DC Küche		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/7	Störung quittieren		25.Okt.2024	KW
=RLT_1/8	Zählerwerterfassung		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/9	Sicherheitskette		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/10	Anlagenkennzeichen Lüftung Küche		25.Okt.2024	KW
=RLT_1/11	Zuluftventilator 1 Küche		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/12	Zuluftventilator 2 Küche		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/13	Abluftventilator 1		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/14	Abluftventilator 2		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/15	Abluftventilator		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/16	Klappenantriebe Küche		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/17	Brandschutzklappen		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/18	Feuerlöschung Küchenmöbel		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/20	Hauptgasventil		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/21	Wärmepumpe 1 Küche Außeneinheit		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/22	Wärmepumpe 2 Küche Außeneinheit		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/23	Wärmepumpe 1 Küche Inneneinheit		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/24	Wärmepumpe 2 Küche Inneneinheit		28.Okt.2024	KW

Inhaltsverzeichnis

Mueller

Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=RLT_1/26	Rauchmelder ZUL Küche		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/30	Anlagenkennzeichen Lüftung Lobby		25.Okt.2024	KW
=RLT_1/31	Zuluftventilator 1 Lobby		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/32	Zuluftventilator 2 Lobby		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/35	Abluftventilator Nebenräume		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/36	Klappenantriebe Lobby		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/41	Wärmepumpe 1 Lobby Außeneinheit		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/42	Wärmepumpe 2 Lobby Außeneinheit		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/43	Wärmepumpe 1 Lobby Inneneinheit		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/44	Wärmepumpe 2 Lobby Inneneinheit		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/46	Rauchmelder Lobby		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/50	Anlagenkennzeichen Allgemein		25.Okt.2024	KW
=RLT_1/51	Sammelmeldungen und Freigabe Küchengeräte		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/60	Anlagenkennzeichen DDC		25.Okt.2024	KW
=RLT_1/61	Übersicht Belegung DDC		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/62	Übersicht Belegung DDC		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/63	DEOS Steuercontroller Übersicht		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/66	DDC - CPU Controller		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/67	CPU - Digitale Eingänge 8 x DI		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/68	CPU - Digitale Ausgänge 8 x DO		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/69	CPU - Digitale Ausgänge 8 x DO		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/70	CPU - Analoge Ausgänge 4xAO		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/71	CPU - Analoge Eingänge 8xAI		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/72	DDC - Digitale Eingänge 16 x DI		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/73	DDC - Digitale Eingänge 16 x DI		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/74	DDC - Digitale Ein / Ausgänge 8 x DI / DO		28.Okt.2024	KW

Inhaltsverzeichnis


Mueller


Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=RLT_1/75	DDC - Digitale Ein / Ausgänge 8 x DI / DO		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/76	DDC - Analoge Ein / Ausgänge 8xAI / 4xAO		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/77	DDC - Analoge Ein / Ausgänge 8xAI / 4xAO		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/78	DDC - Analoge Ein / Ausgänge 8xAI / 4xAO		28.Okt.2024	KW
=RLT_1/79	DDC - Analoge Ein / Ausgänge 8xAI / 4xAO		28.Okt.2024	KW
=KLE/1	Klemmleistenübersicht		28.Okt.2024	KW
=KLE/2	Klemmenplan X1		14.Nov.2024	AG
=KLE/3	Klemmenplan X1		28.Okt.2024	KW
=KLE/4	Klemmenplan X1		28.Okt.2024	KW
=KLE/5	Klemmenplan X01		28.Okt.2024	KW
=KLE/6	Klemmenplan X2		28.Okt.2024	KW
=KLE/7	Klemmenplan X3		28.Okt.2024	KW
=KLE/8	Klemmenplan X3		28.Okt.2024	KW
=KLE/9	Klemmenplan X3		28.Okt.2024	KW
=KLE/10	Klemmenplan X3		28.Okt.2024	KW
=KLE/11	Klemmenplan X3		28.Okt.2024	KW
=KLE/12	Klemmenplan X3		28.Okt.2024	KW
=KLE/13	Klemmenplan X4		28.Okt.2024	KW
=KLE/14	Klemmenplan X4		28.Okt.2024	KW
=KLE/15	Klemmenplan X4		28.Okt.2024	KW
=KLE/16	Klemmenplan X4		28.Okt.2024	KW
=KLE/17	Klemmenplan X4		28.Okt.2024	KW
=KLE/18	Klemmenplan X4		28.Okt.2024	KW
=KLE/19	Klemmenplan X6		28.Okt.2024	KW
=KLE/20	Klemmenplan X7		28.Okt.2024	KW
=KLE/21	Klemmenplan XL		28.Okt.2024	KW


Inhaltsverzeichnis


Mueller

Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=KLE/22	Klemmenplan XR		28.Okt.2024	KW
=KBL/1	Kabelübersicht		28.Okt.2024	KW
=KBL/2	Kabelübersicht		14.Nov.2024	AG
=KBL/3	Kabelübersicht		28.Okt.2024	KW
=KBL/4	Kabelübersicht		28.Okt.2024	KW
=STL/1	Stückliste		29.Okt.2024	KW
=STL/2	Stückliste		29.Okt.2024	KW
=STL/3	Stückliste		29.Okt.2024	KW
=STL/4	Stückliste		29.Okt.2024	KW
=STL/5	Stückliste		29.Okt.2024	KW
=STL/6	Stückliste		14.Nov.2024	AG
=STL/7	Stückliste		14.Nov.2024	AG
=STL/20	Artikelsummenstückliste		29.Okt.2024	KW
=STL/21	Artikelsummenstückliste		28.Okt.2024	KW
=STL/22	Artikelsummenstückliste		14.Nov.2024	AG
=SSA/1	Schrankansicht		14.Nov.2024	AG









85.04.8.240.0000 + 94.P4

14 ↘

12 ↘ 11 /7.2

24 ↘

22 ↘ 21 /9.5

34 ↘

32 ↘ 31 /11.4

44 ↘

42 ↘ 41 /12.4

55.34.8.230.0040 + 94.P4

14 ↘

12 ↘ 11 /13.4

24 ↘

22 ↘ 21 /14.4

34 ↘

32 ↘ 31 /26.5

44 ↘

42 ↘ 41 /31.4

55.34.8.230.0040 + 94.P4

14 ↘

12 ↘ 11 /32.4

24 ↘


22 ↘ 21 /46.5


34 ↘

32 ↘ 31


44 ↘


42 ↘ 41 /67.2






Anlage Lüftung Küche








16.8 / L5 24V+ L5 24V+ / 18.1

16.8 / 24V- 24V- / 18.1



Endlagenschalter
BSK

- 55.34.9.024.0090 + 94.P4
- 14
 - 12 11 /9.6
 - 24
 - 22 21
 - 34
 - 32 31
 - 44
 - 42 41 /67.4



Grill 1

Grill 2

Grill 3

55.34.9.024.0090 + 94.P4

14 $\neg$

12 $\neg$ 11

24 $\neg$

22 $\neg$ 21

34 $\neg$

32 $\neg$ 31 /20.3

44 $\neg$

42 $\neg$ 41 /67.5

55.34.9.024.0090 + 94.P4

14 $\neg$

12 $\neg$ 11 / 15.4

24 $\neg$

22 $\neg$ 21


34 $\neg$


32 $\neg$ 31


44 $\neg$

42 $\neg$ 41










24.8 / L5 24V+ ➔

L5 24V+ / 31.1 ➔





Rauchmelder ZUL
Küche


55.34.9.024.0090 + 94.P4
14
12 11 /9.6
24
22 21 /26.6
34
32 31
44
42 41




Anlage Lüftung Lobby













Leistungsdaten			
P _{EL}	:	max. 9,96	KW
I	:	max. 15,6	A
U	:	400	V
I _{Betr.}	:		A

Wärmepumpe 2
Lobby
Außeneinheit

Wärmepumpe 2
Lobby
Inneneinheit







-46B1
Oppermann
UG-2-A2-O-STAND-ALONE


Rauchmelder
Lobby

55.34.9.024.0090 + 94.P4

- 14
- 12 11 /46.6
- 24
- 22 21 /9.7
- 34
- 32 31
- 44
- 42 41



Anlage Allgemein



Freigabe
Küchengeräte

Anlage DDC

-72N1
/72.0

8 digitale Eingänge
24V DC

12 digitale Ausgänge
24V DC

8 analoge Eingänge

AI0	— /71.1	Differenzdrucksensor Zuluft Küche
AI1	— /71.2	Differenzdrucksensor Abluft Küche
AI2	— /71.3	Außentemperaturfühler Küche
AI3	— /71.4	Zulufttemperaturfühler hinter WRG
AI4	— /71.5	Zulufttemperaturfühler Gesamt
AI5	— /71.6	Ablufttemperaturfühler Küche
AI6	— /71.7	Fortlufttemperaturfühler Küche
AI7	— /71.8	Reserve

4 analoge Ausgänge
0...10V

AO0	— /70.1	Ansteuerung Zuluftventilatoren Küche
AO1	— /70.3	Ansteuerung FU Abluftventilatoren Küche
AO2	— /70.5	Sollwert Wärmepumpe 1 Küche
AO3	— /70.7	Sollwert Wärmepumpe 2 Küche

Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO
DS-C-DI8 DO8T

DI0	—	/74.1	Störung Zuluftventilator Lobby
DI1	—	/74.2	Störung Rep.-Schalter Zuluftventilator Lobby
DI2	—	/74.3	Betrieb Wärmepumpe 1 Lobby
DI3	—	/74.4	Störung Wärmepumpe 1 Lobby
DI4	—	/74.5	Abtauen Wärmepumpe 1 Lobby
DI5	—	/74.6	Betrieb Wärmepumpe 2 Lobby
DI6	—	/74.7	Störung Wärmepumpe 2 Lobby
DI7	—	/74.8	Abtauen Wärmepumpe 2 Lobby
DO0	—	/75.1	Fortluftklappe Küche
DO1	—	/75.2	Zuluftklappe Küche
DO2	—	/75.3	Außenluftklappe Küche
DO3	—	/75.4	Zuluftventilatoren Lobby
DO4	—	/75.5	Wärmepumpe 1 heizen Lobby
DO5	—	/75.6	Wärmepumpe 1 kühlen Lobby
DO6	—	/75.6	Wärmepumpe 2 heizen Lobby
DO7	—	/75.7	Wärmepumpe 2 kühlen Lobby

Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO
DS-C-AI8AO4

8 analoge Eingänge

aktiv	AI0		/76.1	Differenzdrucksensor Zuluft Lobby
aktiv	AI1		/76.2	Differenzdrucksensor PWT Küche
aktiv	AI2		/76.3	Raumtemperatur Lobby
passiv	AI3		/76.4	Zulufttemperaturfühler Lobby
aktiv	AI4		/76.5	Ablufttemperatur Lobby
aktiv	AI5		/76.6	CO 2 Lobby
aktiv	AI6		/76.7	Zulufttemperaturfühler hinter Umluft Lobby
aktiv	AI7		/76.8	Kanaldruck Umluft Lobby

4 analoge Ausgänge
0...10V

A00	○ — /77.1	Zuluftventilatoren Lobby
A01	○ — /77.3	Außen-/Umluftklappe Lobby
A02	○ — /77.5	Abluftklappe Lobby
A03	○ — /77.7	PWT-Klappe

-78N1
/78.0


Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO
DS-C-AI8AO4


8 analoge Eingänge

aktiv	AI0	—	/78.1	Kanaldruck Abluft Küche
aktiv	AI1	—	/78.2	Differenzdrucksensor Außenluftfilter Küche
aktiv	AI2	—	/78.3	Differenzdrucksensor Zuluftfilter Küche
aktiv	AI3	—	/78.4	Differenzdrucksensor Abluftfilter Küche
aktiv	AI4	—	/78.5	Differenzdrucksensor Zuluftfilter Lobby
aktiv/passiv	AI5	—	/78.6	Reserve
aktiv/passiv	AI6	—	/78.7	Reserve
aktiv/passiv	AI7	—	/78.8	Reserve

4 analoge Ausgänge
0...10V

AO0	—	/79.1	Sollwert Wärmepumpe 1 Lobby
AO1	—	/79.3	Sollwert Wärmepumpe 2 Lobby
AO2	—	/79.5	Reserve
AO3	—	/79.7	Reserve











Folgeblatt -> 69


			Datum	28.Okt.2024	Mc Donald`s - Schwäbisch Gmünd Lüftung Küche und Lobby		CPU - Digitale Ausgänge 8 x DO	Fabr.. Nr. 7314		= RLT_1		Blatt 68
				KW						+		
Änderung	Datum	Name								Auftr. Nr. 24552	Z.Nr.: 9825	











Betrieb
Wärmepumpe 2
Küche

Abtauen Wärmepumpe 2 Küche

Reserve

Reserve


Reserve

Reserve










Reserve


Reserve


			Datum	28.Okt.2024	Mc Donald`s - Schwäbisch Gmünd Lüftung Küche und Lobby		DDC - Digitale Eingänge 16 x DI	Fabr.. Nr. 7314		= RLT_1		Blatt 73
				KW						+		
Änderung	Datum	Name								Auftr. Nr. 24552	Z.Nr.: 9825	



- Störung
Zuluftventilator
Lobby
- Störung
Rep.-Schalter
Zuluftventilator
Lobby
- Betrieb
Wärmepumpe 1
Lobby
- Störung
Wärmepumpe 1
Lobby
- Abtauen
Wärmepumpe 1
Lobby
- Betrieb
Wärmepumpe 2
Lobby
- Störung
Wärmepumpe 2
Lobby
- Abtauen
Wärmepumpe 2
Lobby








Zuluftventilatoren
Lobby

Außen-/Umluftklappe
Lobby

Abluftklappe
Lobby

PWT-Klappe



Klemmenplan

Mueller

				OELFLEX 110 3GL,5 3x1,5 qmm	OELFLEX 110 5G4 5x4 qmm	OELFLEX 110 3GL,5 3x1,5 qmm	CLASSIC 5G6 mm 110	OELFLEX 110 4GL,5 4x1,5 qmm		Leiste X1 X1 = Klemmleiste Hauptstrom RLT 1											Seite
				W-22A2/1	W-22A1/1	W-21A2/1	W-21A1/1	W-11M1/1	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Zuluftventilator 1 Küche								1		=RLT_1-11Q1	1	1		=RLT_1-11P1	5					=RLT_1/11.1	
=								2		=RLT_1-11Q1	3	2		=RLT_1-11P1	6					=RLT_1/11.2	
=								3		=RLT_1-11Q1	5	3		=RLT_1-11P1	7					=RLT_1/11.2	
=							gnge			=RLT_1-11Q1	PE	4			PE					=RLT_1/11.2	
Wärmepumpe 1 Küche Außeneinheit							1			=RLT_1-21A3	L1	5		=RLT_1-21P1	5					=RLT_1/21.1	
=							2			=RLT_1-21A3	L2	6		=RLT_1-21P1	6					=RLT_1/21.2	
=							3			=RLT_1-21A3	L3	7		=RLT_1-21P1	7					=RLT_1/21.2	
=							4			=RLT_1-21A3	N	8		X2	2;4					=RLT_1/21.2	
=						GNYE				=RLT_1-21A3	PE	9								=RLT_1/21.2	
Wärmepumpe 1 Küche Inneneinheit							1			=RLT_1-21A2	L	10		=RLT_1-21F2	2					=RLT_1/21.4	
=							2			=RLT_1-21A2	N	11		=RLT_1-21P1	4					=RLT_1/21.4	
=						PE				=RLT_1-21A2	PE	12								=RLT_1/21.4	
Wärmepumpe 2 Küche Außeneinheit					1					=RLT_1-22A1	L1	13			=RLT_1-22P1	5					=RLT_1/22.1
=					2					=RLT_1-22A1	L2	14		=RLT_1-22P1	6					=RLT_1/22.2	
=					3					=RLT_1-22A1	L3	15		=RLT_1-22P1	7					=RLT_1/22.2	
=					4					=RLT_1-22A1	N	16		=RLT_1-22P1	4					=RLT_1/22.2	
=					PE					=RLT_1-22A1	PE	17								=RLT_1/22.2	
Wärmepumpe 2 Küche Inneneinheit				1						=RLT_1-22A2	L	18		=RLT_1-22F2	2					=RLT_1/22.4	

Klemmenplan

Mueller

										Leiste										
										X1										
										X1 = Klemmleiste Hauptstrom RLT 1										
						OELFLEX 110 3G1,5	3x1,5 qmm	CLASSIC 5G6 mm	OELFLEX 110 3G1,5	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel			Seite
						W-42A2/1		W-42A1/1												
						W-41A2/1														
Wärmepumpe 1 Lobby Inneneinheit									PE		=RLT_1-41A2	PE	37							=RLT_1/41.4
						1					=RLT_1-42A1	L1	38			=RLT_1-42P1	5			=RLT_1/42.1
Wärmepumpe 2 Lobby Außeneinheit						2					=RLT_1-42A1	L2	39			=RLT_1-42P1	6			=RLT_1/42.2
=						3					=RLT_1-42A1	L3	40			=RLT_1-42P1	7			=RLT_1/42.2
=						4					=RLT_1-42A1	N	41			=RLT_1-42P1	4			=RLT_1/42.2
=						GNYE					=RLT_1-42A1	PE	42							=RLT_1/42.2
Wärmepumpe 2 Lobby Inneneinheit						1					=RLT_1-42A2	L	43			=RLT_1-42F2	2			=RLT_1/42.4
=						2					=RLT_1-42A2	N	44			=RLT_1-42P1	4			=RLT_1/42.4
=						PE					=RLT_1-42A2	PE	45							=RLT_1/42.4

Klemmenplan

Mueller

								1x16 qmm		Leiste X01 X01 = Klemmleiste vorm Hauptschalter RLT 1												
								W-3W1	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite		
Einspeisung												1		=RLT_1-3F1	N					=RLT_1/3.1		
=												2										=RLT_1/3.1
=												3										=RLT_1/3.2
=								PE		=RLT_1-PA	PE	4								=RLT_1/3.2		
Schaltschrank kühlen												5		=RLT_1-3B1	14						=RLT_1/3.8	
=												6									=RLT_1/3.8	
=											PE	7									=RLT_1/3.9	

Klemmenplan

Mueller

	2x2x0,8 qmm	2x2x0,8 qmm	2x2x0,8 qmm	2x2x0,8 qmm	3x1 qmm	3x1 qmm	3x1 qmm	2x1 qmm		Leiste X3 X3 = Klemmleiste Kleinspannung RLT 1																		
	J-Y(ST)-Y	J-Y(ST)-Y	J-Y(ST)-Y	J-Y(ST)-Y	OELFLEX 110 3X1	OELFLEX 110 3X1	OELFLEX 110 3X1	OELFLEX 110 2X1		Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel							Anschluss	Kabel					Seite
	W-18S3	W-18S2	W-18S1	W-17S1	W-16Y3	W-16Y2	W-16Y1	W-14Q1																				
Rep.-Schalter Abluftventilator 2								2	Kabel	=RLT_1-14Q1	14	19		=RLT_1-14K2	A1	Kabel					=RLT_1/14.8							
Außenluftklappe Küche							1			=RLT_1-16Y1	2	20			=RLT_1-18K1		31;11					=RLT_1/16.1						
=							2			=RLT_1-16Y1	1	21			=RLT_1-15K4		A2					=RLT_1/16.2						
=							3		Kabel	=RLT_1-16Y1	3	22		=RLT_1-75K3	14	Kabel					=RLT_1/16.2							
Zuluftklappe Küche						1				=RLT_1-16Y2	2	23			=RLT_1-75K3		11;11					=RLT_1/16.3						
=						2				=RLT_1-16Y2	1	24										=RLT_1/16.3						
=						3				=RLT_1-16Y2	3	25			=RLT_1-75K2		14					=RLT_1/16.3						
Fortluftklappe Küche					1					=RLT_1-16Y3	2	26			=RLT_1-75K2		11;11					=RLT_1/16.4						
=					2				Kabel	=RLT_1-16Y3	1	27		=RLT_1-17K1	A2	Kabel					=RLT_1/16.5							
=					3					=RLT_1-16Y3	3	28			=RLT_1-75K1		14;14					=RLT_1/16.5						
Endlagenschalter BSK				rtsw						=RLT_1-17S1	21	29			=RLT_1-14K1		11					=RLT_1/17.1						
=				wsge						=RLT_1-17S1	22	30					=RLT_1-17K1	A1					=RLT_1/17.1					
Co Warn Anlage			rtsw							=RLT_1-18S1	21	31											=RLT_1/18.1					
=			wsge						Kabel	=RLT_1-18S1	22	32		=RLT_1-18K3	A1	Kabel					=RLT_1/18.1							
Grill 1		rtsw								=RLT_1-18S2	21	33										=RLT_1/18.2						
=		wsge								=RLT_1-18S2	22	34										=RLT_1/18.2						
Grill 2	rtsw									=RLT_1-18S3	21	35										=RLT_1/18.2						
=	wsge									=RLT_1-18S3	22	36										=RLT_1/18.3						

Klemmenplan

Mueller

							10x1 qmm OELFLEX 110 10X1	10x1 qmm OELFLEX 110 10X1		Leiste X3 X3 = Klemmleiste Kleinspannung RLT 1											Seite
							W-42A2/3	W-41A2/3	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Wärmepumpe 1 Lobby Inneneinheit								3		=RLT_1-41A2	COOL	73		=RLT_1-75K6	14					=RLT_1/43.4	
=								4		=RLT_1-41A2	1	74		X4	25					=RLT_1/43.5	
=								5		=RLT_1-41A2	2	75			=RLT_1-74N1					=RLT_1/43.5	
=								6		=RLT_1-41A2	3	76								=RLT_1/43.6	
=								7		=RLT_1-41A2	4	77			=RLT_1-74N1					=RLT_1/43.6	
=								8		=RLT_1-41A2	TR	78			=RLT_1-75K5	21				=RLT_1/43.6	
=								9		=RLT_1-41A2	TR	79			=RLT_1-23R1	10				=RLT_1/43.7	
=								10		=RLT_1-41A2	F2	80								=RLT_1/43.7	
Wärmepumpe 2 Lobby Inneneinheit							1			=RLT_1-42A2	COM	81		=RLT_1-75K8	11					=RLT_1/44.4	
=							2			=RLT_1-42A2	HEAT	82			=RLT_1-75K7	14				=RLT_1/44.4	
=							3			=RLT_1-42A2	COOL	83			=RLT_1-75K8	14				=RLT_1/44.4	
=							4			=RLT_1-42A2	1	84								=RLT_1/44.5	
=							5			=RLT_1-42A2	2	85				=RLT_1-74N1					=RLT_1/44.5
=							6			=RLT_1-42A2	3	86									=RLT_1/44.6
=							7			=RLT_1-42A2	4	87					=RLT_1-74N1				=RLT_1/44.6
=							8			=RLT_1-42A2	TR	88				=RLT_1-75K7	21			=RLT_1/44.6	
=							9			=RLT_1-42A2	TR	89				=RLT_1-23R1	14			=RLT_1/44.7	
=							10			=RLT_1-42A2	F2	90									=RLT_1/44.7

Klemmenplan

Mueller

							4x2x0,8 qmm J-Y(ST)-Y	4x1 qmm OELFLEX 110 4X1		Leiste X3 X3 = Klemmleiste Kleinspannung RLT 1											Seite
							W-66A1	W-46B1	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Rauchmelder Lobby								1		=RLT_1-46B1	1	91	•							=RLT_1/46.2	
=								2		=RLT_1-46B1	2	92			X4	32;A2				=RLT_1/46.2	
=								3		=RLT_1-46B1		93	•							=RLT_1/46.3	
=								4		=RLT_1-46B1		94			=RLT_1-7K3	21				=RLT_1/46.3	
Bedientableau Option							rt			=RLT_1-66A1	24V+	95			=RLT_1-66F1	1;+				=RLT_1/66.5	
=							bl			=RLT_1-66A1	24V-	96	•	└─┘	=RLT_1-66N1	0V				=RLT_1/66.5	
=							ws			=RLT_1-66A1-66H1	+	97			=RLT_1-66N1	DI				=RLT_1/66.5	
=							ge			=RLT_1-66A1-66H1	-	98	•	•						=RLT_1/66.5	
=							ws			=RLT_1-66A1-66H2	+	99			=RLT_1-66N1					=RLT_1/66.6	
=							gn			=RLT_1-66A1-66H2	-	100	•	└─┘	XR	-				=RLT_1/66.6	
Externe Einschaltung Option										=RLT_1-67W1		101	•		=RLT_1-67S1	2.14				=RLT_1/67.1	
=										=RLT_1-67W1		102			=RLT_1-67S1	1.14				=RLT_1/67.1	

Klemmenplan

Mueller

		4x0,5 qmm	4x0,5 qmm	2x0,5 qmm	2x0,5 qmm	4x0,5 qmm	4x0,5 qmm	2x0,5 qmm	2x0,5 qmm		Leiste X4 X4 = Klemmleiste Analoge Signale											
		LTVCY	LTVCY	LTVCY	LTVCY	LTVCY	LTVCY	LTVCY	LTVCY													
		W-36Y2	W-36Y1	W-32M1/3	W-31M1/3	W-22A2/2	W-21A2/2	W-12M1/3	W-11M1/3	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					Seite
Zuluftventilator 1 Küche									ws		=RLT_1-11M1		1							=RLT_1/11.7		
=									br		=RLT_1-11M1	GND	2			=RLT_1-7K1	31;41					=RLT_1/11.7
Zuluftventilator 2 Küche									ws		=RLT_1-12M1		3			=RLT_1-68K3	14					=RLT_1/12.7
=									br		=RLT_1-12M1	GND	4		=RLT_1-7K1	41;55					=RLT_1/12.7	
Wärmepumpe 1 Küche Inneneinheit							ws				=RLT_1-21A2	Av1	5		=RLT_1-66N1						=RLT_1/23.2	
=							br				=RLT_1-21A2	Av2	6		=RLT_1-18K3	A2					=RLT_1/23.3	
Wärmepumpe 2 Küche Inneneinheit					ws						=RLT_1-22A2	Av1	7			=RLT_1-66N1						=RLT_1/24.2
=					br						=RLT_1-22A2	Av2	8			X3	60					=RLT_1/24.3
Zuluftventilator 1 Lobby				ws							=RLT_1-31M1		9								=RLT_1/31.7	
=				br							=RLT_1-31M1	GND	10			=RLT_1-7K2	41;11					=RLT_1/31.7
Zuluftventilator 2 Lobby			ws								=RLT_1-32M1		11			=RLT_1-75K4	14					=RLT_1/32.7
=			br								=RLT_1-32M1	GND	12		=RLT_1-7K3	11;A2					=RLT_1/32.7	
Außenluftklappe Lobby		ws									=RLT_1-36Y1	2	13		=RLT_1-68K2	11					=RLT_1/36.1	
=		br									=RLT_1-36Y1	1	14			=RLT_1-35K1	A2					=RLT_1/36.2
=		gn									=RLT_1-36Y1	3	15			=RLT_1-76N1						=RLT_1/36.2
=		ge									=RLT_1-36Y1	5	16									=RLT_1/36.2
Umluftklappe Lobby	ws										=RLT_1-36Y2	2	17									=RLT_1/36.3
=	br										=RLT_1-36Y2	1	18									

Mueller

Differenzdrucksensor Abluft Küche								ws	=RLT_1-71B2	UB+	37						=RLT_1/71.2
=								br	=RLT_1-71B2	GND	38						=RLT_1/71.2
=								gn	=RLT_1-71B2	AOU1	39		=RLT_1-66N1				=RLT_1/71.2
=								ge	=RLT_1-71B2	GND	40						=RLT_1/71.2
Außentemperaturfühler Küche								ws	=RLT_1-71B3	1	41		=RLT_1-66N1				=RLT_1/71.3
=								br	=RLT_1-71B3	2	42						=RLT_1/71.3
Zulufttemperaturfühler hinter WRG								ws	=RLT_1-71B4	G	43						=RLT_1/71.3
=								br	=RLT_1-71B4	G0	44						=RLT_1/71.4
=								gn	=RLT_1-71B4	U1	45		=RLT_1-66N1				=RLT_1/71.4
=								ge	=RLT_1-71B4	G0	46						=RLT_1/71.4
Zulufttemperaturfühler Gesamt								ws	=RLT_1-71B5	1	47		=RLT_1-66N1				=RLT_1/71.5
=								br	=RLT_1-71B5	2	48						=RLT_1/71.5
Ablufttemperaturfühler Küche								ws	=RLT_1-71B6	1	49		=RLT_1-66N1				=RLT_1/71.6
=								br	=RLT_1-71B6	2	50						=RLT_1/71.6
Fortlufttemperaturfühler Küche								ws	=RLT_1-71B7	1	51		=RLT_1-66N1				=RLT_1/71.7
=								br	=RLT_1-71B7	2	52						=RLT_1/71.7
Reserve											53						=RLT_1/71.7
=											54						=RLT_1/71.7

Klemmenplan

Mueller

				5x0,5 qmm LTVCY	2x0,5 qmm LTVCY	2x0,5 qmm LTVCY	2x2x0,75 qmm LTVCY-TP	2x2x0,75 qmm LTVCY-TP		Leiste X4 X4 = Klemmleiste Analoge Signale										Seite
				W-76B5	W-76B4	W-76B3	W-76B2	W-76B1	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				
Reserve												55		=RLT_1-66N1						=RLT_1/71.8
=												56		=RLT_1-66N1	AIGND					=RLT_1/71.8
Differenzdrucksensor Zuluft Lobby								ws		=RLT_1-76B1	UB+	57								=RLT_1/76.0
=								br		=RLT_1-76B1	GND	58								=RLT_1/76.1
=								gn		=RLT_1-76B1	AOU1	59		=RLT_1-76N1						=RLT_1/76.1
=								ge		=RLT_1-76B1	GND	60								=RLT_1/76.1
Differenzdrucksensor PWT Küche							ws			=RLT_1-76B2	UB+	61								=RLT_1/76.1
=							br			=RLT_1-76B2	GND	62								=RLT_1/76.2
=							gn			=RLT_1-76B2	AOU1	63		=RLT_1-76N1						=RLT_1/76.2
=							ge			=RLT_1-76B2	GND	64								=RLT_1/76.2
Raumtemperatur Lobby						ws				=RLT_1-76B3	1	65		=RLT_1-76N1						=RLT_1/76.3
=						br				=RLT_1-76B3	2	66								=RLT_1/76.3
Zulufttemperaturfühler Lobby					ws					=RLT_1-76B4	1	67		=RLT_1-76N1						=RLT_1/76.4
=					br					=RLT_1-76B4	2	68								=RLT_1/76.4
Kombifühler CO 2 / Ablufttemperatur Lobby				ws						=RLT_1-76B5	UB+	69								=RLT_1/76.4
=				bn						=RLT_1-76B5	GND	70								=RLT_1/76.4
Ablufttemperatur Lobby				gn						=RLT_1-76B5	OUT1	71		=RLT_1-76N1						=RLT_1/76.5
=				ge						=RLT_1-76B5	OUT2	72		=RLT_1-76N1						=RLT_1/76.5

Klemmenplan

Mueller

			2x2x0,75 qmm LYCY-TP	2x2x0,75 qmm LYCY-TP	2x2x0,75 qmm LYCY-TP	2x2x0,75 qmm LYCY-TP	4x0,5 qmm LYCY	5x0,5 qmm LYCY		Leiste X4 X4 = Klemmleiste Analoge Signale											
			W-78B3	W-78B2	W-78B1	W-76B8	W-76B7	W-76B5	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					Seite
Ablufttemperatur Lobby								gr		=RLT_1-76B5	GND	73	•								=RLT_1/76.5
Zulufttemperaturfühler hinter Umluft Lobby							ws			=RLT_1-76B7	G	74	••								=RLT_1/76.6
=							br			=RLT_1-76B7	G0	75	••								=RLT_1/76.6
Zulufttemperaturfühler hinter Umluft Lobby							gn			=RLT_1-76B7	U1	76	•	=RLT_1-76N1							=RLT_1/76.7
=							ge			=RLT_1-76B7	G0	77	•								=RLT_1/76.7
Kanaldruck Umluft						ws				=RLT_1-76B8	UB+	78	••								=RLT_1/76.7
=						br				=RLT_1-76B8	GND	79	•								=RLT_1/76.7
Kanaldruck Umluft Lobby						gn				=RLT_1-76B8	AOU1	80		=RLT_1-76N1							=RLT_1/76.8
=						ge				=RLT_1-76B8	GND	81	•	=RLT_1-76N1	AIGND						=RLT_1/76.8
Kanaldruck Abluft Küche					ws					=RLT_1-78B1	UB+	82	••								=RLT_1/78.0
=					br					=RLT_1-78B1	GND	83	•								=RLT_1/78.1
Kanaldruck Abluft Küche					gn					=RLT_1-78B1	AOU1	84		=RLT_1-78N1							=RLT_1/78.1
=					ge					=RLT_1-78B1	GND	85	•								=RLT_1/78.1
Differenzdrucksensor Außenluftfilter Küche				ws						=RLT_1-78B2	UB+	86	••								=RLT_1/78.1
=				br						=RLT_1-78B2	GND	87	••								=RLT_1/78.2
Differenzdrucksensor Außenluftfilter Küche				gn						=RLT_1-78B2	AOU1	88		=RLT_1-78N1							=RLT_1/78.2
=				ge						=RLT_1-78B2	GND	89	•								=RLT_1/78.2
Differenzdrucksensor Zuluftfilter Küche			ws							=RLT_1-78B3	UB+	90	••								=RLT_1/78.2

Mueller

Leiste
X6
X6 = Busleitungen

Klemmenplan

Mueller

								OELFLEX 110 3G1,5 3x1,5 qmm		Leiste X7 X7 = Fremdspannung											
								W-51A1	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					Seite
Freigabe Küchengeräte								1		=RLT_1-51A1		1		=RLT_1-14K1	21						=RLT_1/51.4
=								2		=RLT_1-51A1		2		=RLT_1-18K1	44						=RLT_1/51.4
=								PE		=RLT_1-51A1	PE	3									=RLT_1/51.5

Klemmenplan

Mueller

										Leiste XL XL = Klemmleiste Beleuchtung											
									Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
Schaltschrankbeleuchtung										=RLT_1-3E1	L	1		=RLT_1-3S1	14					=RLT_1/3.4	
=										=RLT_1-3E1	N	2		=RLT_1-3F1	N.					=RLT_1/3.4	

Klemmenplan

Mueller

										Leiste XR XR = Klemmleiste Router											
									Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
Bedientableau Option										=RLT_1-66U1	+	+	'	X3	95					=RLT_1/66.7	
=										=RLT_1-66U1	-	-	'	X3	100					=RLT_1/66.8	
=										=RLT_1-66U1	DI	DI	'	X3	97					=RLT_1/66.7	

Kabelübersicht

Mueller

Kabel	Quelle von	Ziel bis	Kabel	Anzahl Adern	Querschnitt	Bemerkung
W-3W1	X01	=RLT_1-PA	NYM-J	1	16 qmm	Potentialausgleich
W-9A1	X3	=RLT_1-9A1	J-Y(ST)-Y	4x2x	0,8 qmm	Brandnotabschaltung Option
W-9A2	X3	=RLT_1-9A2	J-Y(ST)-Y	2x2x	0,8 qmm	BMZ
W-11M1/1	X1	=RLT_1-11Q1	OELFLEX 110 4G1,5	4	1,5 qmm	Zuluftventilator 1 Küche
W-11M1/2	X3	=RLT_1-11M1	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	=
W-11M1/3	X4	=RLT_1-11M1	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-11Q1	X3	=RLT_1-11Q1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Rep.-Schalter Zuluftventilatoren Küche
W-12M1/1	=RLT_1-11Q1	=RLT_1-12M1	OELFLEX 110 4G1,5	4	1,5 qmm	Zuluftventilator 2 Küche
W-12M1/2	X3	=RLT_1-12M1	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	=
W-12M1/3	X4	=RLT_1-12M1	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-13M1	=RLT_1-13N1	=RLT_1-13Q1	OELFLEX 115 CY	4	2,5 qmm	Abluftventilator 1
W-13Q1	X3	=RLT_1-13Q1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Rep.-Schalter Abluftventilator 1
W-13R1	=RLT_1-13N1	=RLT_1-13R1	LIYCY	2	0,5 qmm	Wicklungsfühler Zuluftventilator Küche
W-14M1	=RLT_1-14N1	=RLT_1-14Q1	OELFLEX 115 CY	4	2,5 qmm	Abluftventilator 2
W-14Q1	X3	=RLT_1-14Q1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Rep.-Schalter Abluftventilator 2
W-14R1	=RLT_1-14N1	=RLT_1-14R1	LIYCY	2	0,5 qmm	Wicklungsfühler Zuluftventilator Küche
W-16Y1	X3	=RLT_1-16Y1	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	Außenluftklappe Küche
W-16Y2	X3	=RLT_1-16Y2	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	Zuluftklappe Küche
W-16Y3	X3	=RLT_1-16Y3	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	Fortluftklappe Küche
W-17S1	X3	=RLT_1-17S1	J-Y(ST)-Y	2x2x	0,8 qmm	Endlagenschalter BSK
W-18S1	X3	=RLT_1-18S1	J-Y(ST)-Y	2x2x	0,8 qmm	Co Warn Anlage
W-18S2	X3	=RLT_1-18S2	J-Y(ST)-Y	2x2x	0,8 qmm	Grill 1
W-18S3	X3	=RLT_1-18S3	J-Y(ST)-Y	2x2x	0,8 qmm	Grill 2

1. Die Qualität und die Anforderungen an das Kabelsind beim Bauherrn oder bei der Baustellenüberwachung anzufragen. (zum Beispiel Halogenfrei, et cetera)

2. Die angegebenen Querschnitte der Kabel sind die Minimalanforderungen. Diese sind von der Elektro - Installationsfirma zu überprüfen. (Der Spannungsabfall ist zu berücksichtigen!)

3. Der Kabeltyp und Kabelquerschnitte sind gemäß DIN, VDE und EVU-Bestimmungen zu überprüfen

Kabelübersicht

Mueller

Kabel	Quelle von	Ziel bis	Kabel	Anzahl Adern	Querschnitt	Bemerkung
W-18S4	X3	=RLT_1-18S4	J-Y(ST)-Y	2x2x	0,8 qmm	Grill 3
W-20A1	X2	=RLT_1-20A1	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Hauptgasventil
W-21A1/1	X1	=RLT_1-21A3	ÖLFLEX® CLASSIC 110	5G	6 mm	Wärmepumpe 1 Küche Außeneinheit
W-21A1/2	X6	=RLT_1-21A3	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-21A2/1	X1	=RLT_1-21A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Wärmepumpe 1 Küche Inneneinheit
W-21A2/2	X4	=RLT_1-21A2	LIYCY	4	0,5 qmm	=
W-21A2/3	X3	=RLT_1-21A2	OELFLEX 110 10X1	10	1 qmm	=
W-21A2/4	X2	=RLT_1-21A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	=
W-22A1/1	X1	=RLT_1-22A1	OELFLEX 110 5G4	5	4 qmm	Wärmepumpe 2 Küche Außeneinheit
W-22A1/2	X6	=RLT_1-22A1	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-22A2/1	X1	=RLT_1-22A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Wärmepumpe 2 Küche Inneneinheit
W-22A2/2	X4	=RLT_1-22A2	LIYCY	4	0,5 qmm	Wärmepumpe 2 Küche Inneneinheit
W-22A2/3	X3	=RLT_1-22A2	OELFLEX 110 10X1	10	1 qmm	=
W-22A2/4	X2	=RLT_1-22A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	=
W-26B1	X3	=RLT_1-26B1	OELFLEX 110 4X1	4	1 qmm	Rauchmelder ZUL Küche
W-31M1/1	X1	=RLT_1-31Q1	OELFLEX 110 4G1,5	4	1,5 qmm	Zuluftventilator 1 Lobby
W-31M1/2	X3	=RLT_1-31M1	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	=
W-31M1/3	X4	=RLT_1-31M1	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-31Q1	X3	=RLT_1-31Q1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Rep.-Schalter Zuluftventilatoren Lobby
W-32M1/1	=RLT_1-31Q1	=RLT_1-32M1	OELFLEX 110 4G1,5	4	1,5 qmm	Zuluftventilator 2 Lobby
W-32M1/2	X3	=RLT_1-32M1	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	=
W-32M1/3	X4	=RLT_1-32M1	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-35M1	X1	=RLT_1-35Q1	OELFLEX 110 4G1,5	4	1,5 qmm	Abluftventilator Nebenräume

1. Die Qualität und die Anforderungen an das Kabel sind beim Bauherrn oder bei der Baustellenüberwachung anzufragen. (zum Beispiel Halogenfrei, et cetera)
2. Die angegebenen Querschnitte der Kabel sind die Minimalanforderungen. Diese sind von der Elektro - Installationsfirma zu überprüfen. (Der Spannungsabfall ist zu berücksichtigen!)
3. Der Kabeltyp und Kabelquerschnitte sind gemäß DIN, VDE und EVU-Bestimmungen zu überprüfen

Kabelübersicht

Mueller

Kabel	Quelle von	Ziel bis	Kabel	Anzahl Adern	Querschnitt	Bemerkung
W-36Y1	X4	=RLT_1-36Y1	LIICY	4	0,5 qmm	Außenluftklappe Lobby
W-36Y2	X4	=RLT_1-36Y2	LIICY	4	0,5 qmm	Umluftklappe Lobby
W-36Y3	X4	=RLT_1-36Y3	LIICY	4	0,5 qmm	Abluftklappe Lobby
W-36Y4	X4	=RLT_1-36Y4	LIICY	4	0,5 qmm	PWT-Klappe Lobby
W-41A1/1	X1	=RLT_1-41A1	ÖLFLEX® CLASSIC 110	5G	6 mm	
W-41A1/2	X6	=RLT_1-41A1	LIICY	2	0,5 qmm	Wärmepumpe 1 Lobby Außeneinheit
W-41A2/1	X1	=RLT_1-41A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Wärmepumpe 1 Lobby Inneneinheit
W-41A2/2	X4	=RLT_1-41A2	LIICY	4	0,5 qmm	=
W-41A2/3	X3	=RLT_1-41A2	OELFLEX 110 10X1	10	1 qmm	=
W-41A2/4	X2	=RLT_1-41A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	=
W-42A1/1	X1	=RLT_1-42A1	ÖLFLEX® CLASSIC 110	5G	6 mm	
W-42A1/2	X6	=RLT_1-42A1	LIICY	2	0,5 qmm	Wärmepumpe 2 Lobby Außeneinheit
W-42A2/1	X1	=RLT_1-42A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Wärmepumpe 2 Lobby Inneneinheit
W-42A2/2	X4	=RLT_1-42A2	LIICY	4	0,5 qmm	Wärmepumpe 2 Lobby Inneneinheit
W-42A2/3	X3	=RLT_1-42A2	OELFLEX 110 10X1	10	1 qmm	=
W-42A2/4	X2	=RLT_1-42A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	=
W-46B1	X3	=RLT_1-46B1	OELFLEX 110 4X1	4	1 qmm	Rauchmelder Lobby
W-51A1	X7	=RLT_1-51A1	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Freigabe Küchengeräte
W-66A1	X3	=RLT_1-66A1	J-Y(ST)-Y	4x2x	0,8 qmm	Bedientableau Option
W-71B1	X4	=RLT_1-71B1	LIICY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor Zuluft Küche
W-71B2	X4	=RLT_1-71B2	LIICY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor Abluft Küche
W-71B3	X4	=RLT_1-71B3	LIICY	2	0,5 qmm	Außentemperaturfühler Küche
W-71B4	X4	=RLT_1-71B4	LIICY	4	0,5 qmm	Zulufttemperaturfühler hinter WRG

1. Die Qualität und die Anforderungen an das Kabelsind beim Bauherrn oder bei der Baustellenüberwachung anzufragen. (zum Beispiel Halogenfrei, et cetera)

2. Die angegebenen Querschnitte der Kabel sind die Minimalanforderungen. Diese sind von der Elektro - Installationsfirma zu überprüfen. (Der Spannungsabfall ist zu berücksichtigen!)

3. Der Kabeltyp und Kabelquerschnitte sind gemäß DIN, VDE und EVU-Bestimmungen zu überprüfen

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT_1-3T1	=RLT_1/3.1	1	Stromwandler 150/5 A	SCT-T24 150/5A	B+GE-Tech	11
=RLT_1-3T2	=RLT_1/3.1	1	Stromwandler 150/5 A	SCT-T24 150/5A	B+GE-Tech	12
=RLT_1-3T3	=RLT_1/3.1	1	Stromwandler 150/5 A	SCT-T24 150/5A	B+GE-Tech	13
=RLT_1-4K1	=RLT_1/4.3	1	Phasenüberwachung, 2 Wechsler	PFD2-E12	BTR Metz Connect GMBH	
=RLT_1-66N1	=RLT_1/66.1	1	High Power Controller	DEOS - 600/5 open EMS	DEOS AG	
=RLT_1-76N1	=RLT_1/76.0	1	Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO	DS-C-AI8AO4	DEOS AG	
=RLT_1-78N1	=RLT_1/78.0	1	Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO	DS-C-AI8AO4	DEOS AG	
=RLT_1-74N1	=RLT_1/74.0	1	Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO	DS-C-DI8 DO8T	DEOS AG	
=RLT_1-72N1	=RLT_1/72.0	1	Digital Eingangsmodul 16 x DI	DS-C-DI 16	DEOS AG	
=RLT_1-66N2	=RLT_1/66.7	1	Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	DEOS AG	
=RLT_1-13N1	=RLT_1/13.1	1	Frequenzumrichter 4,0KW / 10A / IP 20	FC-102 P4K0T4 E20 H3 X G	Danfoss	
=RLT_1-14N1	=RLT_1/14.1	1	Frequenzumrichter 4,0KW / 10A / IP 20	FC-102 P4K0T4 E20 H3 X G	Danfoss	
=RLT_1-8P1	=RLT_1/8.1	1	KWH Zähler 400V / 63 A Wandlermessung	EASTRON SDM 630M - CT	EASTRON	
=RLT_1-11P1	=RLT_1/11.0	1	KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V2 / MID	EASTRON	
=RLT_1-13P1	=RLT_1/13.0	1	KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V2 / MID	EASTRON	
=RLT_1-14P1	=RLT_1/14.0	1	KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V2 / MID	EASTRON	
=RLT_1-21P1	=RLT_1/21.0	1	KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V2 / MID	EASTRON	
=RLT_1-22P1	=RLT_1/22.0	1	KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V2 / MID	EASTRON	
=RLT_1-31P1	=RLT_1/31.0	1	KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V2 / MID	EASTRON	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT_1-41P1	=RLT_1/41.0	1	KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V2 / MID	EASTRON	
=RLT_1-42P1	=RLT_1/42.0	1	KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V2 / MID	EASTRON	
=RLT_1-35K1	=RLT_1/35.4	1	Schuetz 4 KW 24V DC 1S	DIL M9-10 (24VDC)-PI	Eaton Electric Gmbh	43
=RLT_1-4F1	=RLT_1/4.3	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-4F2	=RLT_1/4.4	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-4F3	=RLT_1/4.4	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-21F2	=RLT_1/21.4	1	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-22F2	=RLT_1/22.4	1	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-41F2	=RLT_1/41.4	1	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-42F2	=RLT_1/42.4	1	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-11F1	=RLT_1/11.1	1	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-13F1	=RLT_1/13.1	1	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-14F1	=RLT_1/14.1	1	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-31F1	=RLT_1/31.1	1	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-35F1	=RLT_1/35.2	1	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-5F2	=RLT_1/5.3	1	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-5F3	=RLT_1/5.4	1	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-5F1	=RLT_1/5.2	1	Sicherungsautomat C - 6A 1 polig 10 kA	FAZ-C6/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-22F1	=RLT_1/22.1	1	Sicherungsautomat C - 25A 3 polig 10 kA	FAZ-C25/3	Eaton Electric Gmbh	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT_1-21F1	=RLT_1/21.1	1	Sicherungsautomat C - 32A 3 polig 10 kA	FAZ-C32/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-41F1	=RLT_1/41.1	1	Sicherungsautomat C - 32A 3 polig 10 kA	FAZ-C32/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-42F1	=RLT_1/42.1	1	Sicherungsautomat C - 32A 3 polig 10 kA	FAZ-C32/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-35F1	=RLT_1/35.2	1	Hilfsschalter für Automaten 1S / 1Ö	FAZ-XHIN11	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-7S1	=RLT_1/7.1	1	Drucktaster Schwarz mit 1 Ö	M22-D-S+K01	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-15S1	=RLT_1/15.0	2	Kontaktelement 1 Schließer	M22-K10	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-15S1	=RLT_1/15.0	1	Wahlschalter schwarz - 3 Stellungen	M22-WRK3+K10+K10	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-67S1	=RLT_1/67.0	1	Wahlschalter schwarz - 3 Stellungen	M22-WRK3+K10+K10	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3S1	=RLT_1/3.4	1	Wahlschalter schwarz - 2 Stellungen	M22-WRK+K10	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3Q1	=RLT_1/3.1	1	Fingerschutz für NZM 1	NZM1-XIPK	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3Q1	=RLT_1/3.1	1	Abdeckung Schraubanschluß	NZM1-XKSA	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3Q1	=RLT_1/3.1	1	Drehgriff rot - GELB für NZMN 1	NZM1-XTVDVR	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3Q1	=RLT_1/3.1	1	Hauptschalter 125 A 3 polig	PN1-125	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3B1	=RLT_1/3.8	1	Schaltschrankthermostat Kühlen	7T.81.0.000.2303	Finder Relais	
=RLT_1-3X1	=RLT_1/3.5	1	Steckdose 230V / 16 A gelb	7U.00.8.230.0012	Finder Relais	
=RLT_1-3X2	=RLT_1/3.6	1	Steckdose 230V / 16 A gelb	7U.00.8.230.0012	Finder Relais	
=RLT_1-68K1	=RLT_1/68.4	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-68K2	=RLT_1/68.5	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-68K3	=RLT_1/68.6	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT_1-68K4	=RLT_1/68.6	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-69K1	=RLT_1/69.1	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-69K3	=RLT_1/69.3	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-75K1	=RLT_1/75.1	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-75K2	=RLT_1/75.2	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-75K3	=RLT_1/75.3	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-75K4	=RLT_1/75.4	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-75K6	=RLT_1/75.6	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-75K8	=RLT_1/75.7	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-7K2	=RLT_1/7.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-7K3	=RLT_1/7.3	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-23K1	=RLT_1/23.8	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-24K1	=RLT_1/24.8	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-43K1	=RLT_1/43.8	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-44K1	=RLT_1/44.8	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-9K1	=RLT_1/9.5	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-9K2	=RLT_1/9.7	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-9K3	=RLT_1/9.8	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-14K1	=RLT_1/14.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	

			Datum	29.Okt.2024	Mc Donald`s - Schwäbisch Gmünd Lüftung Küche und Lobby		Stückliste	Fabr.. Nr. 7314		= STL			
				KW								+	Blatt 4
Änderung	Datum	Name								Auftr. Nr. 24552	Z.Nr.: 9825		Blatt 22

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT_1-14K2	=RLT_1/14.8	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-15K1	=RLT_1/15.1	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-15K2	=RLT_1/15.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-15K3	=RLT_1/15.4	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-17K1	=RLT_1/17.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-18K1	=RLT_1/18.5	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-18K2	=RLT_1/18.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-18K3	=RLT_1/18.7	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-26K1	=RLT_1/26.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-46K1	=RLT_1/46.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-68K5	=RLT_1/68.7	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-69K2	=RLT_1/69.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-75K5	=RLT_1/75.5	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-75K7	=RLT_1/75.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-15K4	=RLT_1/15.5	1	Multifunktions Zeitrelais	83.02.0.240.0000	Finder Relais	
=RLT_1-7K1	=RLT_1/7.1	1	Zeitrelais 230V AC 4 Wechsler	85.04.8.240.0000 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-66U1	=RLT_1/66.7	1	IXrouter3 Ethernet	IX2400	IXON	
=RLT_1-68H2	=RLT_1/68.2	1	LED ROT 24V DC	17-040.2	Lumitas	
=RLT_1-68H1	=RLT_1/68.1	1	LED grün 24V DC	17-040.5	Lumitas	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT_1-4H1	=RLT_1/4.5	1	LED grün 230V AC	17-510431	Lumitas	
=RLT_1-4H2	=RLT_1/4.6	1	LED grün 230V AC	17-510431	Lumitas	
=RLT_1-4H3	=RLT_1/4.7	1	LED grün 230V AC	17-510431	Lumitas	
=RLT_1-5G1	=RLT_1/5.2	1	Netzteil 230V AC / 24V DC - 10A	NDR-240-24	MeanWell	
=RLT_1-Schrank	=RLT_1/3.6	1	Tasterblech Rox Mc Donalds		Mueller Schaltanlagen GmbH	
=RLT_1-23R1	=RLT_1/23.7	1	Montageplatte mit 16 Lötunkten	MP 16	Murr Elektronik	
X7		2	Durchgangsklemme	PT 2,5 OG	Phoenix Contact	
X7		1	PE Zugfederklemme 2,5 qmm	PT 2,5-PE	Phoenix Contact	
=RLT_1-Schrank	=RLT_1/3.6	7	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO	Phoenix Contact	
=RLT_1-Schrank	=RLT_1/3.6	10	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO BU	Phoenix Contact	
X1		13	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
X01		1	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
X2		5	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
X3		102	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
XL		1	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
XR		3	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
XL		1	Klemme blau 2,5 qmm	PTI 2,5 BU	Phoenix Contact	
X1		7	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
X01		1	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
X2		5	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
X2		4	Zugfederklemme 2,5 qmm blau	PTI 2.5 BU	Phoenix Contact	
X1		3	Klemme 6 qmm	PTI 6	Phoenix Contact	
X1		1	PE - Klemme 6 qmm	PTI 6-PE	Phoenix Contact	
X1		9	Klemme 16 qmm	PTI 16/S	Phoenix Contact	
X1		3	PE - Klemme 16 qmm	PTI 16/S-PE	Phoenix Contact	
X1		5	N - Trennklemme 2,5 qmm	PTN 2,5	Phoenix Contact	
X01		1	N - Trennklemme 2,5 qmm	PTN 2,5	Phoenix Contact	
X2		1	N - Trennklemme 2,5 qmm	PTN 2,5	Phoenix Contact	
X1		1	N - Trennklemme 6 qmm	PTN 6	Phoenix Contact	
X1		3	N-Trennklemme	PTN 16/S	Phoenix Contact	
X4		54	Doppelstockklemme 2,5 qmm	PTTBS 2,5	Phoenix Contact	
X6		8	Doppelstockklemme 2,5 qmm	PTTBS 2,5	Phoenix Contact	
X01		1	Hochstromklemme	UKH 50 BU	Phoenix Contact	
=RLT_1-66F1	=RLT_1/66.1	1	Sicherungsreihenklemme	USIG + ST-SI	Phoenix Contact	
X01		1	PE - Klemme 16 qmm	USLKG 16	Phoenix Contact	
X01		2	PE - Klemme 50 qmm	USLKG 50	Phoenix Contact	
=RLT_1-Schrank	=RLT_1/3.6	1	Montageplatte / Tür	MONTAGEPLATTE	Rox Klimatechnik	
=RLT_1-3F1	=RLT_1/3.3	1	FI / LS - Schalter 30 mA - B10	5SU1 356-6KK10	Siemens	

Artikelsummenstückliste

Mueller

Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Menge	Lager	Bestellen
				0		
B+GE-Tech						
		Stromwandler 150/5 A	SCT-T24 150/5A	3		
BTR Metz Connect GMBH						
	110292032215	Phasenüberwachung, 2 Wechsler	PFD2-E12	1		
DEOS AG						
		High Power Controller	DEOS - 600/5 open EMS	1		
		Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO	DS-C-AI8AO4	2		
		Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO	DS-C-DI8 DO8T	1		
		Digital Eingangsmodul 16 x DI	DS-C-DI 16	1		
		Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	1		
Danfoss						
		Frequenzumrichter 4,0KW / 10A / IP 20	FC-102 P4K0T4 E20 H3 X G	2		
EASTRON						
		KWH Zähler 400V / 63 A Wandlermessung	EASTRON SDM 630M - CT	1		
		KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V2 / MID	8		
Eaton Electric Gmbh						
	199233	Schuetz 4 KW 24V DC 1S	DIL M9-10 (24VDC)-PI	1		
	278529	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	3		
	278531	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	4		
	278843	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	5		
	278553	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	2		
	278555	Sicherungsautomat C - 6A 1 polig 10 kA	FAZ-C6/1	1		
	278875	Sicherungsautomat C - 25A 3 polig 10 kA	FAZ-C25/3	1		
	278876	Sicherungsautomat C - 32A 3 polig 10 kA	FAZ-C32/3	3		
	286054	Hilfsschalter für Automaten 1S / 1Ö	FAZ-XHIN11	1		
		Drucktaster Schwarz mit 1 Ö	M22-D-S+K01	1		

Artikelsummenstückliste

Mueller

Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Menge	Lager	Bestellen
Eaton Electric Gmbh						
	216376	Kontaktelement 1 Schließer	M22-K10	2		
	216872	Wahlschalter schwarz - 3 Stellungen	M22-WRK3+K10+K10	2		
	216518	Wahlschalter schwarz - 2 Stellungen	M22-WRK+K10	1		
		Fingerschutz für NZM 1	NZM1-XIPK	1		
		Abdeckung Schraubanschluß	NZM1-XKSA	1		
		Drehgriff rot - GELB für NZMN 1	NZM1-XTVDVR	1		
		Hauptschalter 125 A 3 polig	PN1-125	1		
Finder Relais						
	7T.81.0.000.2303	Schaltschrankthermostat Kühlen	7T.81.0.000.2303	1		
	7U.00.8.230.0012	Steckdose 230V / 16 A gelb	7U.00.8.230.0012	2		
	38.51.7.024.0050	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	12		
	55.34.8.230.0040	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	6		
	55.34.9.024.0090	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	18		
	83.02.0.240.0000	Multifunktions Zeitrelais	83.02.0.240.0000	1		
	85.04.8.240.0000	Zeitrelais 230V AC 4 Wechsler	85.04.8.240.0000 + 94.P4	1		
	IX2400	IXrouter3 Ethernet	IX2400	1		
Lumitas						
		LED ROT 24V DC	17-040.2	1		
		LED grün 24V DC	17-040.5	1		
		LED grün 230V AC	17-510431	3		
MeanWell						
	NDR-240-24	Netzteil 230V AC / 24V DC - 10A	NDR-240-24	1		
Mueller Schaltanlagen GmbH						
		Tasterblech Rox Mc Donalds		1		
Murr Elektronik						
		Montageplatte mit 16 Lötunkten	MP 16	1		

Artikelsummenstückliste

Mueller

Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Menge	Lager	Bestellen
Phoenix Contact						
	3212329	Durchgangsklemme	PT 2,5 OG	2		
	3209536	PE Zugfederklemme 2,5 qmm	PT 2,5-PE	1		
	3209578	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO	7		
	3209581	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO BU	10		
	3213968	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	125		
	3213969	Klemme blau 2,5 qmm	PTI 2,5 BU	1		
	3213962	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	13		
	3213969	Zugfederklemme 2,5 qmm blau	PTI 2.5 BU	4		
	3213972	Klemme 6 qmm	PTI 6	3		
	3213966	PE - Klemme 6 qmm	PTI 6-PE	1		
	3214029	Klemme 16 qmm	PTI 16/S	9		
	3214024	PE - Klemme 16 qmm	PTI 16/S-PE	3		
	3213963	N - Trennklemme 2,5 qmm	PTN 2,5	7		
	3213967	N - Trennklemme 6 qmm	PTN 6	1		
	3214025	N-Trennklemme	PTN 16/S	3		
	3209604	Doppelstockklemme 2,5 qmm	PTTBS 2,5	62		
	3009105	Hochstromklemme	UKH 50 BU	1		
	0920083	Sicherungsreihenklemme	USIG + ST-SI	1		
	0443010	PE - Klemme 16 qmm	USLKG 16	1		
	0443049	PE - Klemme 50 qmm	USLKG 50	2		
Rox Klimatechnik						
		Montageplatte / Tür	MONTAGEPLATTE	1		
Siemens						
	5SU1356-6KK10	FI / LS - Schalter 30 mA - B10	5SU1 356-6KK10	1		

