





Langenbacher Str. 25
57586 Weitefeld
Tel.: 49 2743/807-0
Fax.: 49 2743/3028
info@rox-online.de
www.rox-online.de

Aderfarben

Hauptstrom	: schwarz
230V AC / 230V/0	: rot / rot - weiss
24V AC / 24V/0	: grau / grau - weiss
24V + / 24V -	: dunkelblau / blau - weiss
Fremdspannung	: orange
DDC	: braun
Messleitung	: weiss
Neutralleiter	: blau
Schutzleiter	: grün - gelb
Sonstiges	: violet

EN Vorschriften

HD 60364
EN 61439-1

VDE

VDE 0100
VDE 0660

Klemmleisten

X01	vor Hauptschalter
X1	Hauptstrom
X2	Steuerung 230 V
X3	Kleinspannung
X4	Analoge Signale
X5	Signalaustausch mit Fremdanlagen
X6	Busleitungen
X7	Fremdspannung
X8	Ex Bereich

International IEC

IEC 60364
IEC 61439-1

Schaltschrank

Schaltschrank	: 1000 x 800 x 300 mm (HxBxT)
Gehäuse Farbe	: RAL 7035
Schutzart	: IP 54
Kabeleinführung	: von oben
Türanschlag	: rechts

Betriebswerte

Betriebsspannung	: 400V AC
Steuerung Allgemein	: 230V AC / 24V DC
Optische Anzeige	: auf Display
Frequenz	: 50 Hz
Regelung	: DEOS
Einspeisung	: 25 A


Projekt Rathaus Rheinberg					Bauteil Lüftung Küche													
Erstellt am		01.Mrz.2024		Geplant : K. Werner		Höchste Seitenzahl:		121										
Letzte Änderung am:		24.Mai.2024		Gezeichnet : K. Werner		Anzahl der Seiten :		51										
Geprüft am: ->vorherige Seite		12.Apr.2024		Name : Hr. Strunk														
Folgeblatt -> 1.a																		
			Datum	24.Mai.2024	Rathaus Rheinberg Lüftung Küche				Deckblatt		Fabr.. Nr. 7161		= RLT					
				KW														
Änderung	Datum	Name									Auftr. Nr. 24300		Z.Nr.: 9668		Blatt 1			
																	Blatt 121	


Leistungsdaten Antriebe	KW	A	U	U/min
Zuluftventilator	1,4	3,5	400	3400
Abluftventilator	0,974	1,6	400	1410
sonstiges	2	4	400	
Gesamt	~ 5	~ 10		

Inhaltsverzeichnis

Mueller

Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=RLT/51	CPU - Analoge Eingänge 8xAI		06.Mai.2024	KW
=RLT/52	DDC - Digitale Eingänge 16 x DI		06.Mai.2024	KW
=RLT/53	DDC - Digitale Eingänge 16 x DI		04.Mrz.2024	KW
=RLT/54	DDC - Analoge Ein / Ausgänge 8xAI / 4xAO		06.Mai.2024	KW
=RLT/55	DDC - Analoge Ein / Ausgänge 8xAI / 4xAO		04.Mrz.2024	KW
=RLT/70	Klemmleistenübersicht		09.Apr.2024	KW
=RLT/71	Klemmenplan X1		09.Apr.2024	KW
=RLT/72	Klemmenplan X01		06.Mai.2024	KW
=RLT/73	Klemmenplan X3		09.Apr.2024	KW
=RLT/74	Klemmenplan X3		09.Apr.2024	KW
=RLT/75	Klemmenplan X3		09.Apr.2024	KW
=RLT/76	Klemmenplan X4		15.Apr.2024	KW
=RLT/77	Klemmenplan X4		12.Apr.2024	KW
=RLT/78	Klemmenplan X4		09.Apr.2024	KW
=RLT/79	Klemmenplan X7		06.Mai.2024	KW
=RLT/80	Klemmenplan XR		09.Apr.2024	KW
=RLT/90	Kabelübersicht		15.Apr.2024	KW
=RLT/91	Kabelübersicht		12.Apr.2024	KW
=RLT/100	Stückliste		09.Apr.2024	KW
=RLT/101	Stückliste		15.Apr.2024	KW
=RLT/102	Stückliste		06.Mai.2024	KW
=RLT/110	Artikelsummenstückliste		15.Apr.2024	KW
=RLT/111	Artikelsummenstückliste		06.Mai.2024	KW
=RLT/120	Schrankansicht Außen		06.Mai.2024	KW
=RLT/121	Schrankansicht Innen		06.Mai.2024	KW





85.04.8.240.0000 + 94.P4

14 ↘

12 ↘ 11 /7.2

24 ↘

22 ↘ 21 /9.5

34 ↘

32 ↘ 31 /11.4

44 ↘

42 ↘ 41 /26.5

55.34.8.230.0040 + 94.P4

14 ↘

12 ↘ 11

24 ↘


22 ↘ 21

34 ↘


32 ↘ 31


44 ↘


42 ↘ 41 /47.6




Anlage Lüftung









			Datum	09.Apr.2024	Rathaus Rheinberg Lüftung Küche			Druckdose ABL	Fabr.. Nr. 7161		= RLT		
				KW							+	Blatt	18
												Blatt	121
Änderung	Datum	Name							Auftr. Nr. 24300	Z.Nr.: 9668			

18.8 / L5 24V+ ➔

L5 24V+ / 47.0 ➔

-7K1
/7.1
Reset

-26K1
/26.6
RM

-26K1
24V DC
RM

-X3

27

28

29

30

1

2

3

4

1

2

+

-

24V AC / DC

NC

NO

COM

Alarm

-26B1

Oppermann

UG-2-A2-O-STAND-ALONE

Rauchmelder ZUL

55.34.9.024.0090 + 94.P4

14

12 11 /9.7

24

22 21 /26.6

34


32 31

44

42 41 /47.5




Anlage Allgemein




Potenzialfreie Meldung Betrieb	Potenzialfreie Meldung Störung	Potenzialfreie Meldung Wartung	Gasmagnetventil Freigabe
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------


Anlage DDC












->vorherige Seite


40

Folgeblatt ->

51

			Datum	15.Apr.2024	Rathaus Rheinberg Lüftung Küche			CPU - Analoge Ausgänge 4xAO	Fabr.. Nr. 7161		= RLT		
				KW							+	Blatt	50
Änderung	Datum	Name									Auftr. Nr. 24300	Z.Nr.: 9668	Blatt





Zuluftventilator Störung

Zuluftventilator
Rep.-Schalter

Abluftventilator Störung

Abluftventilator
Rep.-Schalter


Reserve


Reserve

Reserve

Reserve

			Datum	06.Mai.2024	Rathaus Rheinberg Lüftung Küche		DDC - Digitale Eingänge 16 x DI	Fabr.. Nr. 7161		= RLT			
				KW								+	Blatt 52
Änderung	Datum	Name								Auftr. Nr. 24300	Z.Nr.: 9668		Blatt 121







Klemmenplan

Mueller

							OELFLEX 110 4G1,5 4x1,5 qmm	OELFLEX 110 4G1,5 4x1,5 qmm		Leiste X1 X1 = Klemmleiste Hauptstrom											Seite
							W-13M1/1	W-11M1/1	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Zuluftventilator								1		=RLT-11Q1	1	1		=RLT-11F1	2					=RLT/11.1	
=								2		=RLT-11Q1	3	2		=RLT-11F1	4					=RLT/11.2	
=								3		=RLT-11Q1	5	3		=RLT-11F1	6					=RLT/11.2	
=								gnge		=RLT-11Q1	PE	4			PE					=RLT/11.2	
Abluftventilator							1			=RLT-13Q1	1	5		=RLT-13F1	2					=RLT/13.1	
=							2			=RLT-13Q1	3	6		=RLT-13F1	4					=RLT/13.2	
=							3			=RLT-13Q1	5	7		=RLT-13F1	6					=RLT/13.2	
=							gnge			=RLT-13Q1	PE	8			PE					=RLT/13.2	

Klemmenplan

Mueller

							OELFLEX 110 3G1,5	3x1,5 qmm	NYM-J	1x16 qmm		Leiste X01 X01 = Klemmleiste vorm Hauptschalter										
							W-3E2	W-3W1	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					Seite	
Einspeisung											=RLT-F0		1		=RLT-3Q1	2;1/2					=RLT/3.0	
=											=RLT-F0		2		=RLT-3Q1	4					=RLT/3.1	
=											=RLT-F0		3		=RLT-3Q1	6					=RLT/3.1	
=													4		=RLT-3Q2	N					=RLT/3.1	
=													5								=RLT/3.1	
=								PE			=RLT-PA	PE	6								=RLT/3.2	
Gerätebeleuchtung							1				=RLT-3E2	L	7		=RLT-3S1	14					=RLT/3.7	
=							2				=RLT-3E2	N	8		=RLT-3M1	N					=RLT/3.7	
=							PE				=RLT-3E2	PE	9								=RLT/3.7	

Klemmenplan

Mueller

			2x2x0,75 qmm LIYCY-TP	2x2x0,75 qmm LIYCY-TP	2x0,5 qmm LIYCY	2x0,5 qmm LIYCY	2x0,5 qmm LIYCY	4x0,5 qmm LIYCY		Leiste X4 X4 = Klemmleiste Analoge Signale											Seite
			W-54B2	W-54B1	W-51B7	W-51B6	W-51B5	W-51B4	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Temperaturfühler Zuluft nach PWT								ws		=RLT-51B4	G	19								=RLT/51.3	
=								br		=RLT-51B4	G0	20									=RLT/51.4
=								gn		=RLT-51B4	U1	21		=RLT-46N1							=RLT/51.4
=								ge		=RLT-51B4	G0	22								=RLT/51.4	
Temperaturfühler Zuluft Gesamt							ws			=RLT-51B5	1	23		=RLT-46N1							=RLT/51.5
=							br			=RLT-51B5	2	24									=RLT/51.5
Temperaturfühler Abluft						ws				=RLT-51B6	1	25		=RLT-46N1							=RLT/51.6
=						br				=RLT-51B6	2	26									=RLT/51.6
Fortlufttemperatur					ws					=RLT-51B7	1	27			=RLT-46N1						=RLT/51.7
=					br					=RLT-51B7	2	28		=RLT-46N1	AIGND						=RLT/51.7
Differenzdrucksensor Außenluftfilter				ws						=RLT-54B1	UB+	29									=RLT/54.0
=				br						=RLT-54B1	GND	30									=RLT/54.1
=				gn						=RLT-54B1	AOU1	31		=RLT-54N1							=RLT/54.1
=				ge						=RLT-54B1	GND	32								=RLT/54.1	
Differenzdrucksensor Abluftfilter			ws							=RLT-54B2	UB+	33									=RLT/54.1
=			br							=RLT-54B2	GND	34									=RLT/54.2
=			gn							=RLT-54B2	AOU1	35		=RLT-54N1							=RLT/54.2
=			ge							=RLT-54B2	GND	36									=RLT/54.2

Klemmenplan

Mueller

								2x2x0,75 qmm	LTYCY-TP		Leiste X4 X4 = Klemmleiste Analoge Signale											Seite
								W-54B3	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel						
Vereisungsschutz PWT								ws		=RLT-54B3	UB+	37							=RLT/54.2			
=								br		=RLT-54B3	GND	38									=RLT/54.3	
=								gn		=RLT-54B3	AOU1	39			=RLT-54N1						=RLT/54.3	
=								ge		=RLT-54B3	GND	40									=RLT/54.3	
Reserve												41									=RLT/54.3	
=												42									=RLT/54.4	
=												43		=RLT-54N1						=RLT/54.4		
=												44								=RLT/54.4		
=												45		=RLT-54N1						=RLT/54.5		
=												46		=RLT-54N1	AIGND					=RLT/54.5		

Kabelübersicht

Mueller

Kabel	Quelle von	Ziel bis	Kabel	Anzahl Adern	Querschnitt	Bemerkung
W-3E2	X01	-3E2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Gerätebeleuchtung
W-3W1	X01	-PA	NYM-J	1	16 qmm	Potentialausgleich
W-9A1	X3	-9A1	J-Y(ST)-Y	4x2x	0,8 qmm	Brandnotabschaltung Option
W-9A2	X3	-9A2	J-Y(ST)-Y	2x2x	0,8 qmm	BMZ Kontakt
W-11M1/1	X1	-11Q1	OELFLEX 110 4G1,5	4	1,5 qmm	Zuluftventilator
W-11M1/2	X3	-11M1	OELFLEX 110 4X1	4	1 qmm	=
W-11M1/3	X4	-11M1	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-11Q1	X3	-11Q1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Rep.-Schalter Zuluftventilator
W-13M1/1	X1	-13Q1	OELFLEX 110 4G1,5	4	1,5 qmm	Abluftventilator
W-13M1/2	X3	-13M1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	=
W-13M1/3	X4	-13M1	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-13Q1	X3	-13Q1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Rep.-Schalter Abluftventilator
W-16Y1	X3	-16Y1	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	Außenluftklappe
W-16Y2	X3	-16Y2	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	Fortluftklappe
W-16Y3	X4	-16Y3	LIYCY	4	0,5 qmm	WRG/Bypass Klappe
W-17S1	X3	-17S1	J-Y(ST)-Y	2x2x	0,8 qmm	Endlagenschalter BSK
W-18B1	X3	-18B1	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Druckdose Abluft (Gasfreigabe)
W-26B1	X3	-26B1	OELFLEX 110 4X1	4	1 qmm	Rauchmelder ZUL
W-46A1/1	-46A1	-46N1	CAT 7 Kabel	8x	0,5 qmm	Bedientableau
W-46A1/2	X3	-46A1	J-Y(ST)-Y	4x2x	0,8 qmm	=
W-51B1	X4	-51B1	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdruckfühler Zuluft
W-51B2	X4	-51B2	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdruckfühler Abluft
W-51B3	X4	-51B3	LIYCY	2	0,5 qmm	Temperaturfühler Außenluft

1. Die Qualität und die Anforderungen an das Kabelsind beim Bauherrn oder bei der Baustellenüberwachung anzufragen. (zum Beispiel Halogenfrei, et cetera)

2. Die angegebenen Querschnitte der Kabel sind die Minimalanforderungen. Diese sind von der Elektro - Installationsfirma zu überprüfen. (Der Spannungsabfall ist zu berücksichtigen!)

3. Der Kabeltyp und Kabelquerschnitte sind gemäß DIN, VDE und EVU-Bestimmungen zu überprüfen

Stückliste


Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
-4K1	/4.3	1	Phasenüberwachung, 2 Wechsler	PFD2-E12	BTR Metz Connect GMBH	
-46N1	/46.0	1	High Power Controller	DEOS - 500/5 open	DEOS AG	
-54N1	/54.0	1	Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO	DS-C-AI8AO4	DEOS AG	
-52N1	/52.0	1	Digital Eingangsmodul 16 x DI	DS-C-DI 16	DEOS AG	
-46N2	/46.7	1	Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	DEOS AG	
-4F1	/4.3	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
-4F2	/4.4	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
-4F3	/4.5	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
-5F1	/5.2	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
-11F1	/11.1	1	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	Eaton Electric Gmbh	
-13F1	/13.1	1	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	Eaton Electric Gmbh	
-5F2	/5.3	1	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	Eaton Electric Gmbh	
-5F3	/5.4	1	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	Eaton Electric Gmbh	
-7S1	/7.1	1	Drucktaster Schwarz mit 1 Ö	M22-D-S+K01	Eaton Electric Gmbh	
-48H1	/48.0	1	Leuchtmelder grün 24V	M22-L-G+M22-A+LED-W	Eaton Electric Gmbh	
-48H2	/48.1	1	Leuchtmelder rot 24V	M22-L-R+M22-A+LED-W	Eaton Electric Gmbh	
-48H3	/48.2	1	Leuchtmelder GELB 24V	M22-L-Y+M22-A+LED-W	Eaton Electric Gmbh	
-47S1	/47.0	1	Wahlschalter schwarz - 3 Stellungen	M22-WRK3+K10+K10	Eaton Electric Gmbh	
-3S1	/3.7	1	Wahlschalter schwarz - 2 Stellungen	M22-WRK+K10	Eaton Electric Gmbh	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
-3B1	/3.8	1	Schaltschrankthermostat Kühlen	7T.81.0.000.2303	Finder Relais	
-3X1	/3.5	1	Steckdose 230V / 10 A gelb	7U.00.8.230.0012	Finder Relais	
-3X2	/3.6	1	Steckdose 230V / 10 A gelb	7U.00.8.230.0012	Finder Relais	
-48K1	/48.1	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-48K2	/48.2	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-48K3	/48.3	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-48K4	/48.4	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-48K7	/48.6	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-48K8	/48.7	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-49K1	/49.1	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-7K2	/7.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
-9K1	/9.5	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-9K2	/9.7	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-17K1	/17.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-18K1	/18.3	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-26K1	/26.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-7K1	/7.1	1	Zeitrelais 230V AC 4 Wechsler	85.04.8.240.0000 + 94.P4	Finder Relais	
-4H1	/4.6	1	LED Signalleuchte 230V	HD 16-22/230 LT	H.-J. Ehrlich KG	
-4H2	/4.6	1	LED Signalleuchte 230V	HD 16-22/230 LT	H.-J. Ehrlich KG	

			Datum	15.Apr.2024	Rathaus Rheinberg Lüftung Küche			Stückliste	Fabr.. Nr. 7161		= RLT	Blatt 101	
				KW							+		Blatt 121
Änderung	Datum	Name									Auftr. Nr. 24300		

Stückliste



Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
-4H3	/4.7	1	LED Signalleuchte 230V	HD 16-22/230 LT	H.-J. Ehrlich KG	
-46U1	/46.7	1	IXrouter3 Ethernet	IX2400		
-5G1	/5.2	1	Netzteil 230V AC / 24V DC - 10A	NDR-240-24	MeanWell	
X7		8	Durchgangsklemme	PT 2,5 OG	Phoenix Contact	
-Schrnk	/3.4	5	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO	Phoenix Contact	
-Schrnk	/3.4	8	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO BU	Phoenix Contact	
-Schrnk	/3.4	2	PE Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO-PE	Phoenix Contact	
X1		6	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
X3		38	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
X4		46	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
XR		3	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
X1		2	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
-46F1	/46.1	1	Sicherungsreihenklemme	USIG + ST-SI	Phoenix Contact	
-Schrnk	/3.4	1	Schaltschrank BHT: 800 x1000 x 300 mm	AX 1180.000	Rittal	
-3M1	/3.8	1	Filterluefter 230 V mittel	SK 3239.100	Rittal	
-3M1	/3.8	1	Austrittsfilter für SK 3239.100	SK 3239.200	Rittal	
-3Q1	/3.0	1	Hauptschalter 25A rot / gelber Griff	3LD2 150-0TK13	Siemens	
-3Q2	/3.3	1	FI / LS - Schalter 30 mA - B10	5SU1 356-6KK10	Siemens	

Artikelsummenstückliste

Mueller

Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Menge	Lager	Bestellen
MeanWell						
		Netzteil 230V AC / 24V DC - 10A	NDR-240-24	1		
Phoenix Contact						
	3209578	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO	5		
	3209581	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO BU	8		
	3209594	PE Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO-PE	2		
	0920083	Sicherungsreihenklemme	USIG + ST-SI	1		
Rittal						
	1180000	Schaltschrank BHT: 800 x1000 x 300 mm	AX 1180.000	1		
	3239100	Filterluefter 230 V mittel	SK 3239.100	1		
	3239200	Austrittsfilter für SK 3239.100	SK 3239.200	1		
Siemens						
	3LD2150-0TK13	Hauptschalter 25A rot / gelber Griff	3LD2 150-0TK13	1		
	5SU1356-6KK10	FI / LS - Schalter 30 mA - B10	5SU1 356-6KK10	1		



	Datum	06.Mai.2024	Rathaus Rheinberg Lüftung Küche
		KW	
Änderung	Datum	Name	



Schrankansicht
Außen

Fabr.. Nr. 7161

Auftr. Nr. 24300

Z.Nr.: 9668

= RLT
+

