





Langenbacher Str. 25
57586 Weitefeld
Tel.: 49 2743/807-0
Fax.: 49 2743/3028
info@rox-online.de
www.rox-online.de

Aderfarben

Hauptstrom	:	schwarz
230V AC / 230V/0	:	rot / rot - weiss
24V AC / 24V/0	:	grau / grau - weiss
24V + / 24V -	:	dunkelblau / blau - weiss
Fremdspannung	:	orange
DDC	:	braun
Messleitung	:	weiss
Neutralleiter	:	blau
Schutzleiter	:	grün - gelb

EN Vorschriften

HD 60364
EN 61439-1

VDE

VDE 0100
VDE 0660

Klemmleisten

X01	vor Hauptschalter
X1	Hauptstrom
X2	Steuerung 230 V
X3	Kleinspannung
X4	Analoge Signale
X5	Signalaustausch mit Fremdanlagen
X6	Busleitungen
X7	Fremdspannung
X8	Ex Bereich

International IEC

IEC 60364
IEC 61439-1

Schaltschrank

Schaltschrank	:	im Lüftungsgerät integriert
Gehäuse Farbe	:	
Schutzart	:	IP 54
Kabeleinführung	:	von unten
Türanschlag	:	beidseitig

Betriebswerte

Betriebsspannung	:	400V AC
Steuerung Allgemein	:	230V AC / 24V DC
Optische Anzeige	:	auf Display
Frequenz	:	50 Hz
Regelung	:	DEOS
Einspeisung	:	25 A

Projekt Seniorenheim Saarbrücken - Küche & Spülküche					Bauteil Lüftung									
Erstellt am		02.Jul.2024		Geplant : K. Werner		Höchste Seitenzahl:						120		
Letzte Änderung am:		31.Jul.2024		Gezeichnet : K. Werner		Anzahl der Seiten :						60		
Geprüft am:		10.Jul.2024		Name : Hr. Strunk										
										Folgeblatt -> 1.a				
			Datum	31.Jul.2024	Seniorenheim Saarbrücken - Küche & Spülküche Lüftung			Deckblatt		Fabr.. Nr. 7162_4		= RLT		
				KW								+		Blatt 1
Änderung	Datum	Name								Auftr. Nr. 24444		Z.Nr.: 9769		Blatt 120

Leistungsdaten Antriebe	kW	A	V	U/min
Zuluftventilator	4,3	10,0	400	1700
Abluftventilator	3	6,4	400	3000
sonstiges	2	4	400	
Gesamt	~5	~ 11		

Inhaltsverzeichnis


Mueller


Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=RLT/1	Deckblatt		10.Jul.2024	KW
=RLT/1.a	Leistungsdaten		02.Jul.2024	KW
=RLT/2	Inhaltsverzeichnis		29.Jul.2024	KW
=RLT/2.a	Inhaltsverzeichnis		29.Jul.2024	KW
=RLT/2.b	Inhaltsverzeichnis		29.Jul.2024	KW
=RLT/3	Einspeisung und Beleuchtung		29.Jul.2024	KW
=RLT/4	Netzüberwachung und Phasenleuchten		29.Jul.2024	KW
=RLT/5	Steuerspannung 230V AC und 24V DC		10.Jul.2024	KW
=RLT/7	Störung quittieren		02.Jul.2024	KW
=RLT/9	Brandnotabschaltung		03.Jul.2024	KW
=RLT/10	Anlagenkennzeichen Lüftung Küche		02.Jul.2024	KW
=RLT/11	Zuluftventilator		10.Jul.2024	KW
=RLT/13	Abluftventilator		29.Jul.2024	KW
=RLT/14	Abluftventilator		03.Jul.2024	KW
=RLT/16	Klappenantriebe		03.Jul.2024	KW
=RLT/17	Brandschutzklappen		03.Jul.2024	KW
=RLT/19	Frostschutz		03.Jul.2024	KW
=RLT/22	Erhitzerpumpe		10.Jul.2024	KW
=RLT/26	Rauchmelder ZUL		03.Jul.2024	KW
=RLT/27	Rauchmelder ABL		29.Jul.2024	KW
=RLT/30	Anlagenkennzeichen Allgemein		02.Jul.2024	KW
=RLT/31	Potenzialfreie Meldungen		02.Jul.2024	KW
=RLT/34	Anlagenkennzeichen Lüftung Spülküche		02.Jul.2024	KW
=RLT/35	Abluftventilator		29.Jul.2024	KW
=RLT/36	Klappenantriebe		03.Jul.2024	KW
=RLT/40	Anlagenkennzeichen DDC		02.Jul.2024	KW


Inhaltsverzeichnis


Mueller

Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=RLT/41	Übersicht Belegung DDC		02.Jul.2024	KW
=RLT/43	DEOS Steuercontroller Übersicht		02.Jul.2024	KW
=RLT/46	DDC - CPU Controller		10.Jul.2024	KW
=RLT/47	CPU - Digitale Eingänge 8 x DI		02.Jul.2024	KW
=RLT/48	CPU - Digitale Ausgänge 8 x DO		10.Jul.2024	KW
=RLT/49	CPU - Digitale Ausgänge 8 x DO		03.Jul.2024	KW
=RLT/50	CPU - Analoge Ausgänge 4xAO		29.Jul.2024	KW
=RLT/51	CPU - Analoge Eingänge 8xAI		29.Jul.2024	KW
=RLT/52	DDC - Digitale Eingänge 16 x DI		03.Jul.2024	KW
=RLT/53	DDC - Digitale Eingänge 16 x DI		03.Jul.2024	KW
=RLT/54	DDC - Analoge Ein / Ausgänge 8xAI / 4xAO		03.Jul.2024	KW
=RLT/55	DDC - Analoge Ein / Ausgänge 8xAI / 4xAO		29.Jul.2024	KW
=RLT/70	Klemmleistenübersicht		10.Jul.2024	KW
=RLT/71	Klemmenplan X1		03.Jul.2024	KW
=RLT/72	Klemmenplan X01		29.Jul.2024	KW
=RLT/73	Klemmenplan X3		03.Jul.2024	KW
=RLT/74	Klemmenplan X3		29.Jul.2024	KW
=RLT/75	Klemmenplan X3		10.Jul.2024	KW
=RLT/76	Klemmenplan X4		03.Jul.2024	KW
=RLT/77	Klemmenplan X4		29.Jul.2024	KW
=RLT/78	Klemmenplan X4		03.Jul.2024	KW
=RLT/79	Klemmenplan X4		03.Jul.2024	KW
=RLT/80	Klemmenplan X7		02.Jul.2024	KW
=RLT/81	Klemmenplan XR		10.Jul.2024	KW
=RLT/90	Kabelübersicht		29.Jul.2024	KW
=RLT/91	Kabelübersicht		10.Jul.2024	KW









85.04.8.240.0000 + 94.P4

14 ↘
12 ↘ 11 /7.2
24 ↘
22 ↘ 21 /9.5
34 ↘
32 ↘ 31 /11.4
44 ↘
42 ↘ 41 /13.4

55.34.8.230.0040 + 94.P4

14 ↘
12 ↘ 11 /19.4
24 ↘
22 ↘ 21 /26.5
34 ↘
32 ↘ 31 /27.5
44 ↘
42 ↘ 41 /35.4


55.34.8.230.0040 + 94.P4

14 ↘
12 ↘ 11
24 ↘
22 ↘ 21
34 ↘
32 ↘ 31
44 ↘
42 ↘ 41 /47.5


			Datum	02.Jul.2024	Seniorenheim Saarbrücken - Küche & Spülküche Lüftung
				KW	
Änderung	Datum	Name			



Störung quittieren		Fabr.. Nr. 7162_4		= RLT
		Auftr. Nr. 24444	Z.Nr.: 9769	+
				Blatt 7
				Blatt 120



Anlage Lüftung Küche




Leistungsdaten

P=	4,3	KW
I=	10,0	A
U=	400	V
N=	1700	U/min

Zuluftventilator

Rep.-Schalter
Zuluftventilator



55.34.9.024.0090 + 94.P4

14 ↴

12 ↴ 11 /13.4

24 ↴


22 ↴ 21

34 ↴

32 ↴ 31

44 ↴

42 ↴ 41 /52.7




16.9 / L5 24V+ ➡

L5 24V+ / 19.0 ➡

16.9 / 24V- ➡

24V- / 19.0 ➡



➡ alle weiteren BSK
in Reihe schalten

Endlagenschalter
BSK
(Option)


- 55.34.9.024.0090 + 94.P4
- 14 ↘
- 12 ↘ 11 /9.6
- 24 ↘
- 22 ↘ 21
- 34 ↘
- 32 ↘ 31
- 44 ↘
- 42 ↘ 41 /47.4

17.9 / L5 24V+ ➡

➡ L5 24V+ / 22.1

17.9 / 24V- ➡

➡ 24V- / 26.0



-19B1
JTF 21
Frostschutzthermostat

55.34.9.024.0090 + 94.P4	55.34.9.024.0090 + 94.P4
14 ↘	14 ↘
12 ↘ 11 /50.7	12 ↘ 11 /9.6
24 ↘	24 ↘
22 ↘ 21	22 ↘ 21 /19.5
34 ↘	34 ↘
32 ↘ 31 /49.2	32 ↘ 31
44 ↘	44 ↘
42 ↘ 41	42 ↘ 41 /52.6



22.8 / L5 24V+ ➔

L5 24V+ / 27.0 ➔

-7K2
/7.2
Reset

21
22

24

-26K1
/26.6
RM

21
22

24

-26K1
24V DC
RM

A1

A2

19.8 / 24V- ➔

24V- / 27.0 ➔


-X3

29

30

31

32



-26B1

Opfermann

UG-2-A2-O-STAND-ALONE

Rauchmelder ZUL

55.34.9.024.0090 + 94.P4

14

12 11 /9.7

24

22 21 /26.6

34

32 31


44

42 41 /47.6




26.8 / L5 24V+ ➔

L5 24V+ / 35.0 ➔



26.8 / 24V- ➔

24V- / 35.0 ➔




-27B1
Oppermann
UG-2-A2-O-STAND-ALONE

Rauchmelder ABL

55.34.9.024.0090 + 94.P4
14
12 11 /9.7
24
22 21 /27.6
34
32 31
44
42 41 /47.7



Anlage Allgemein




Potenzialfreie
Meldung
Betrieb

Potenzialfreie
Meldung
Störung

Potenzialfreie
Meldung
Wartung

Anlage Lüftung Küche



	Datum	29.Jul.2024	Seniorenheim Saarbrücken - Küche & Spülküche
		KW	
Änderung	Datum	Name	Lüftung



Abluftventilator

Fabr.. Nr. 7162_4


Auftr. Nr. 24444

Z.Nr.: 9769


= RLT
+


Blatt 35

Blatt 120



Anlage DDC





Einschaltung
Lüftung

Phasenüberwachung

Störung
BMZ Kontakt

Störung
Endschalter BSK


Störung quittieren


Störung
Rauchmelder
Zuluft


Störung
Rauchmelder
Abluft


Reserve


			Datum	02.Jul.2024	Seniorenheim Saarbrücken - Küche & Spülküche Lüftung		CPU - Digitale Eingänge 8 x DI	Fabr.. Nr. 7162_4		= RLT		Blatt 47
				KW						+	Blatt 120	
Änderung	Datum	Name								Auftr. Nr. 24444		











Zuluftventilator Störung

Zuluftventilator
Rep.-Schalter

Abluftventilator
Küche
Störung

Abluftventilator
Rep.-Schalter
Küche

Erhitzerpumpe Störung

Frostschutz Störung

Meldung
Abluft Küche
Handstellung

Reserve

			Datum	03.Jul.2024	Seniorenheim Saarbrücken - Küche & Spülküche Lüftung		DDC - Digitale Eingänge 16 x DI	Fabr.. Nr. 7162_4		= RLT		
				KW					+		Blatt	52
Änderung	Datum	Name							Auftr. Nr. 24444	Z.Nr.: 9769	Blatt	120


-52N1
/52.0

DS-C-DI 16

Digital Eingangsmodul 16 x DI

Teil 2 von 2

Digitale Eingänge 24V DC



Abluftventilator
Spülküche
Störung

Abluftventilator
Rep.-Schalter
Spülküche

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

			Datum	03.Jul.2024	Seniorenheim Saarbrücken - Küche & Spülküche		DDC - Digitale Eingänge 16 x DI	Fabr.. Nr. 7162_4		= RLT			
				KW						+		Blatt 53	
								Lüftung					Blatt 120
Änderung	Datum	Name						Auftr. Nr. 24444		Z.Nr.: 9769			

-54N1
/41.3
/43.4
/55.0


DS-C-AI8AO4
Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO

Universelle Analoge Eingänge

Teil 1 von 2

CG ○
H ○
L ○
0V ○
+24V ○

CAN Bus zu
den Modulen



Differenzdrucksensor
Außenluftfilter
Küche

Differenzdrucksensor
Abluftfilter
Küche

Differenzdrucksensor
Zuluftfilter
Küche

Temperaturfühler
RL PWW

Reserve

Differenzdrucksensor
Abluft
Spülküche

Fortlufttemperatur
Spülküche

Differenzdrucksensor
Abluftfilter
Spülküche

	Datum	03.Jul.2024	Seniorenheim Saarbrücken - Küche & Spülküche Lüftung
		KW	
Änderung	Datum	Name	




DDC - Analoge
Ein / Ausgänge 8xAI / 4xAO

Fabr.. Nr. 7162_4

Auftr. Nr. 24444

Z.Nr.: 9769

= RLT	Blatt 54 Blatt 120
+	



Klemmenplan

Mueller

								1x16 qmm		Leiste X01 X01 = Klemmleiste vorm Hauptschalter												
								NYM-J	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite		
Einspeisung									W-3W1		=RLT-F0		1		=RLT-3Q1	1;1/2					=RLT/3.0	
=											=RLT-F0		2		=RLT-3Q1	3						=RLT/3.1
=											=RLT-F0		3		=RLT-3Q1	5						=RLT/3.1
=									PE				4		=RLT-3F1	N					=RLT/3.1	
=													5									=RLT/3.1
=											=RLT-PA	PE	6									=RLT/3.2
Schaltschrankbeleuchtung													7			=RLT-3B1		14				=RLT/3.8
=													8									=RLT/3.8
=													9								=RLT/3.8	

Klemmenplan

Mueller

							OELFLEX 110 3X1 3x1 qmm	OELFLEX 110 2X1 2x1 qmm		Leiste X3 X3 = Klemmleiste Kleinspannung											
							W-36Y1	W-35Q1	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
Rep.-Schalter Abluftventilator Spülküche								1		=RLT-35Q1	13	37	}	=RLT-35N1	01					=RLT/35.8	
=								2		=RLT-35Q1	14	38		=RLT-52N1				=RLT/35.8			
Fortluftklappe							1			=RLT-36Y1	2	39		=RLT-49K3	11			=RLT/36.2			
=							2			=RLT-36Y1	1	40		=RLT-35N1	55;0V					=RLT/36.2	
=							3			=RLT-36Y1	3	41		=RLT-49K3	14		=RLT/36.2				

Klemmenplan

Mueller

				4x0,5 qmm LTVCY	4x0,5 qmm LTVCY	4x0,5 qmm LTVCY	4x0,5 qmm LTVCY	2x0,5 qmm LTVCY		Leiste X4 X4 = Klemmleiste Analoge Signale											Seite
				W-50Y1	W-16Y5	W-16Y4	W-16Y3	W-11M1/3	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Zuluftventilator								ws		=RLT-11M1		1		=RLT-48K8	14					=RLT/11.7	
=								br		=RLT-11M1	GND	2		=RLT-7K1	31;A2						=RLT/11.7
Stellantrieb PWT							ws			=RLT-16Y3	2	3		=RLT-13K1	14						=RLT/16.4
=							br			=RLT-16Y3	1	4		X3	19					=RLT/16.4	
=						gn		=RLT-16Y3		3	5		=RLT-46N1							=RLT/16.5	
=						ge		=RLT-16Y3		5	6									=RLT/16.5	
Zuluftklappe						ws		=RLT-16Y4		2	7									=RLT/16.6	
=						br		=RLT-16Y4		1	8										=RLT/16.6
=						gn		=RLT-16Y4		3	9		=RLT-54N1								=RLT/16.6
=						ge				=RLT-16Y4	5	10								=RLT/16.7	
Abluftklappe					ws			=RLT-16Y5		2	11		X3	21						=RLT/16.7	
=					br			=RLT-16Y5		1	12		=RLT-17K1	A2						=RLT/16.8	
=					gn			=RLT-16Y5		3	13		=RLT-54N1								=RLT/16.8
=					ge			=RLT-16Y5		5	14										=RLT/16.8
WRG/Bypass Klappe				ws						=RLT-50Y1	24V	15		=RLT-50N1	7					=RLT/50.7	
=				br				=RLT-50Y1		0V	16		=RLT-50N1	8						=RLT/50.7	
Erhitzerventil				gn				=RLT-50Y1		Y	17		=RLT-19K1	11							=RLT/50.7
=				ge				=RLT-50Y1		U	18										=RLT/50.7

Klemmenplan

Mueller

										Leiste X7 X7 = Klemmleiste Fremdspannung											
									Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
Potenzialfreie Meldung Betrieb												1		=RLT-48K1	11					=RLT/31.2	
=												2		=RLT-48K1	14					=RLT/31.3	
Potenzialfreie Meldung Störung												3		=RLT-48K2	11					=RLT/31.3	
=												4		=RLT-48K2	14					=RLT/31.4	
Potenzialfreie Meldung Wartung												5		=RLT-48K3	11					=RLT/31.4	
=												6		=RLT-48K3	14					=RLT/31.5	

Kabelübersicht

Mueller

Kabel	Quelle von	Ziel bis	Kabel	Anzahl Adern	Querschnitt	Bemerkung
W-3W1	X01	-PA	NYM-J	1	16 qmm	Potentialausgleich
W-9A1	X3	-9A1	J-Y(ST)-Y	4x2x	0,8 qmm	Brandnotabschaltung
W-9A2	X3	-9A2	J-Y(ST)-Y	2x2x	0,8 qmm	BMZ Kontakt
W-11M1/1	X1	-11Q1	OELFLEX 110 4G1,5	4	1,5 qmm	Zuluftventilator
W-11M1/2	X3	-11M1	ÖLFLEX® CLASSIC 110	3X	1 mm	=
W-11M1/3	X4	-11M1	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-11Q1	X3	-11Q1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Rep.-Schalter Zuluftventilator
W-13M1	-13N1	-13Q1	OELFLEX 115 CY	4	1,5 qmm	Abluftventilator Küche
W-13Q1	X3	-13Q1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Rep.-Schalter Abluftventilator Küche
W-13R1	-13N1	-13R1	LIYCY	2	0,5 qmm	Wicklungsfühler Zuluftventilator Küche
W-16Y1	X3	-16Y1	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	Außenluftklappe
W-16Y2	X3	-16Y2	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	Fortluftklappe
W-16Y3	X4	-16Y3	LIYCY	4	0,5 qmm	Stellantrieb PWT
W-16Y4	X4	-16Y4	LIYCY	4	0,5 qmm	Zuluftklappe
W-16Y5	X4	-16Y5	LIYCY	4	0,5 qmm	Abluftklappe
W-17S1	X3	-17S1	J-Y(ST)-Y	2x2x	0,8 qmm	Endlagenschalter BSK (Option)
W-19B1	X3	-19B1	OELFLEX 110 4X1	4	1 qmm	Frostschutzthermostat
W-22M1	X1	-22M1	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Erhitzerpumpe
W-26B1	X3	-26B1	OELFLEX 110 4X1	4	1 qmm	Rauchmelder ZUL
W-27B1	X3	-27B1	OELFLEX 110 4X1	4	1 qmm	Rauchmelder ABL
W-35M1	-35N1	-35Q1	OELFLEX 115 CY	4	1,5 qmm	Abluftventilator Spülküche
W-35Q1	X3	-35Q1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Rep.-Schalter Abluftventilator Spülküche
W-35R1	-35N1	-35R1	LIYCY	2	0,5 qmm	Wicklungsfühler Zuluftventilator Küche

1. Die Qualität und die Anforderungen an das Kabelsind beim Bauherrn oder bei der Baustellenüberwachung anzufragen. (zum Beispiel Halogenfrei, et cetera)
2. Die angegebenen Querschnitte der Kabel sind die Minimalanforderungen. Diese sind von der Elektro - Installationsfirma zu überprüfen. (Der Spannungsabfall ist zu berücksichtigen!)
3. Der Kabeltyp und Kabelquerschnitte sind gemäß DIN, VDE und EVU-Bestimmungen zu überprüfen

Kabelübersicht

Mueller

Kabel	Quelle von	Ziel bis	Kabel	Anzahl Adern	Querschnitt	Bemerkung
W-36Y1	X3	-36Y1	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	Fortluftklappe
W-46A1/1	-46A1	-46N1	CAT 7 Kabel	8x	0,5 qmm	Bedientableau
W-50Y1	X4	-50Y1	LIYCY	4	0,5 qmm	WRG/Bypass Klappe
W-51B1	X4	-51B1	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor Zuluft
W-51B2	X4	-51B2	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor Abluft
W-51B3	X4	-51B3	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Vereisungsschutz PWT
W-51B4	X4	-51B4	LIYCY	2	0,5 qmm	Temperaturfühler Außenluft
W-51B5	X4	-51B5	LIYCY	4	0,5 qmm	Temperaturfühler Zuluft nach PWT
W-51B6	X4	-51B6	LIYCY	2	0,5 qmm	Temperaturfühler Zuluft Gesamt
W-51B7	X4	-51B7	LIYCY	2	0,5 qmm	Temperaturfühler Abluft
W-51B8	X4	-51B8	LIYCY	2	0,5 qmm	Temperaturfühler Fortluft
W-54B1	X4	-54B1	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor Außenluftfilter Küche
W-54B2	X4	-54B2	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor Abluftfilter Küche
W-54B3	X4	-54B3	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor Zuluftfilter Küche
W-54B4	X4	-54B4	LIYCY	2	0,5 qmm	Temperaturfühler RL PWW
W-54B6	X4	-54B6	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor Abluft Spülküche
W-54B7	X4	-54B7	LIYCY	2	0,5 qmm	Fortlufttemperatur Spülküche
W-54B8	X4	-54B8	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor Abluftfilter Spülküche

1. Die Qualität und die Anforderungen an das Kabel sind beim Bauherrn oder bei der Baustellenüberwachung anzufragen. (zum Beispiel Halogenfrei, et cetera)

2. Die angegebenen Querschnitte der Kabel sind die Minimalanforderungen. Diese sind von der Elektro - Installationsfirma zu überprüfen. (Der Spannungsabfall ist zu berücksichtigen!)

3. Der Kabeltyp und Kabelquerschnitte sind gemäß DIN, VDE und EVU-Bestimmungen zu überprüfen

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
-4K1	/4.3	1	Phasenüberwachung, 2 Wechsler	PFD2-E12	BTR Metz Connect GMBH	
-46N1	/46.0	1	High Power Controller	DEOS - 600/5 open EMS	DEOS AG	
-54N1	/54.0	1	Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO	DS-C-AI8AO4	DEOS AG	
-52N1	/52.0	1	Digital Eingangsmodul 16 x DI	DS-C-DI 16	DEOS AG	
-46N2	/46.7	1	Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	DEOS AG	
-35N1	/35.1	1	Frequenzumrichter 1,5KW / 4,1A / IP 20	FC-102 P1K5T4 E20 H3 X G	Danfoss	
-13N1	/13.1	1	Frequenzumrichter 3,0KW / 7,2A / IP 20	FC-102 P3K0T4 E20 H3 X G	Danfoss	
-4F1	/4.3	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
-4F2	/4.4	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
-4F3	/4.4	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
-5F1	/5.2	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
-22F1	/22.1	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
-35F1	/35.1	1	Sicherungsautomat B - 6A 3 polig 10 kA	FAZ-B6/3	Eaton Electric Gmbh	
-11F1	/11.1	1	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	Eaton Electric Gmbh	
-13F1	/13.1	1	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	Eaton Electric Gmbh	
-5F2	/5.3	1	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	Eaton Electric Gmbh	
-5F3	/5.4	1	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	Eaton Electric Gmbh	
-22F1	/22.1	1	Hilfsschalter für Automaten 1S / 1Ö	FAZ-XHIN11	Eaton Electric Gmbh	
-7S1	/7.1	1	Drucktaster Schwarz mit 1 Ö	M22-D-S+K01	Eaton Electric Gmbh	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
-3S1	/3.4	1	Kontaktelement 1 Schließer	M22-K10	Eaton Electric Gmbh	
-14S1	/14.0	1	Kontaktelement 1 Schließer	M22-K10	Eaton Electric Gmbh	
-48H1	/48.0	1	Leuchtmelder grün 24V	M22-L-G+M22-A+LED-W	Eaton Electric Gmbh	
-48H2	/48.1	1	Leuchtmelder rot 24V	M22-L-R+M22-A+LED-W	Eaton Electric Gmbh	
-4H1	/4.5	1	Leuchtmelder weiss 230V	M22-L-W+M22-A+LED230-W	Eaton Electric Gmbh	
-4H2	/4.6	1	Leuchtmelder weiss 230V	M22-L-W+M22-A+LED230-W	Eaton Electric Gmbh	
-4H3	/4.7	1	Leuchtmelder weiss 230V	M22-L-W+M22-A+LED230-W	Eaton Electric Gmbh	
-48H3	/48.2	1	Leuchtmelder GELB 24V	M22-L-Y+M22-A+LED-W	Eaton Electric Gmbh	
-14S1	/14.0	1	Wahlschalter schwarz - 3 Stellungen	M22-WRK3+K10+K10	Eaton Electric Gmbh	
-3S1	/3.4	1	Wahlschalter schwarz - 2 Stellungen	M22-WRK+K10	Eaton Electric Gmbh	
-47S1	/47.1	1	Wahlschalter schwarz - 2 Stellungen	M22-WRK+K10	Eaton Electric Gmbh	
-3B1	/3.8	1	Schaltschrankthermostat Kühlen	7T.81.0.000.2303	Finder Relais	
-3X1	/3.6	1	Steckdose 230V / 16 A gelb	7U.00.8.230.0012	Finder Relais	
-3X2	/3.6	1	Steckdose 230V / 16 A gelb	7U.00.8.230.0012	Finder Relais	
-48K1	/48.1	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-48K2	/48.2	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-48K3	/48.3	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-48K4	/48.4	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-48K7	/48.6	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
-48K8	/48.7	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-49K1	/49.1	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-49K2	/49.2	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-49K3	/49.3	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-49K4	/49.4	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-7K2	/7.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
-7K3	/7.3	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
-9K1	/9.5	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-9K2	/9.7	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-13K1	/13.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-14K1	/14.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-17K1	/17.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-19K1	/19.4	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-19K2	/19.5	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-26K1	/26.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-27K1	/27.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-7K1	/7.1	1	Zeitrelais 230V AC 4 Wechsler	85.04.8.240.0000 + 94.P4	Finder Relais	
-46U1	/46.7	1	IXrouter3 Ethernet	IX2400	IXON	
-5G1	/5.2	1	Netzteil 230V AC / 24V DC - 10A	NDR-240-24	MeanWell	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
-Schrack	/3.4	1	Bedientableau 250 x 180 mm	Schaltpanel	Mueller Schaltanlagen GmbH	
X7		6	Durchgangsklemme	PT 2,5 OG	Phoenix Contact	
-Schrack	/3.4	5	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO	Phoenix Contact	
-Schrack	/3.4	9	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO BU	Phoenix Contact	
-Schrack	/3.4	1	PE Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO-PE	Phoenix Contact	
X1		4	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
X01		1	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
X3		41	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
X4		70	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
XL		1	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
XR		3	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
XL		1	Klemme blau 2,5 qmm	PTI 2,5 BU	Phoenix Contact	
X1		2	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
X01		1	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
X01		1	Zugfederklemme 2,5 qmm blau	PTI 2.5 BU	Phoenix Contact	
-Schrack	/3.4	2	PE - Zugfederklemme 4 qmm	PTI 4-PE	Phoenix Contact	
X01		3	Klemme 6 qmm	PTI 6	Phoenix Contact	
X01		1	PE - Klemme 6 qmm	PTI 6-PE	Phoenix Contact	
X01		1	PE - Klemme 16 qmm	PTI 16/S-PE	Phoenix Contact	

Artikelsummenstückliste



Mueller

Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Menge	Lager	Bestellen
BTR Metz Connect GMBH						
	110292032215	Phasenüberwachung, 2 Wechsler	PFD2-E12	1		
DEOS AG						
		High Power Controller	DEOS - 600/5 open EMS	1		
		Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO	DS-C-AI8AO4	1		
		Digital Eingangsmodul 16 x DI	DS-C-DI 16	1		
		Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	1		
Danfoss						
		Frequenzumrichter 1,5KW / 4,1A / IP 20	FC-102 P1K5T4 E20 H3 X G	1		
	131B4219	Frequenzumrichter 3,0KW / 7,2A / IP 20	FC-102 P3K0T4 E20 H3 X G	1		
Eaton Electric Gmbh						
	278529	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	5		
	278841	Sicherungsautomat B - 6A 3 polig 10 kA	FAZ-B6/3	1		
	278843	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	2		
	278553	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	2		
	286054	Hilfsschalter für Automaten 1S / 1Ö	FAZ-XHIN11	1		
		Drucktaster Schwarz mit 1 Ö	M22-D-S+K01	1		
	216376	Kontaktelement 1 Schließer	M22-K10	2		
		Leuchtmelder grün 24V	M22-L-G+M22-A+LED-W	1		
		Leuchtmelder rot 24V	M22-L-R+M22-A+LED-W	1		
		Leuchtmelder weiss 230V	M22-L-W+M22-A+LED230-W	3		
		Leuchtmelder GELB 24V	M22-L-Y+M22-A+LED-W	1		
	216872	Wahlschalter schwarz - 3 Stellungen	M22-WRK3+K10+K10	1		
	216518	Wahlschalter schwarz - 2 Stellungen	M22-WRK+K10	2		
Finder Relais						
	7T.81.0.000.2303	Schaltschrankthermostat Kühlen	7T.81.0.000.2303	1		
	7U.00.8.230.0012	Steckdose 230V / 16 A gelb	7U.00.8.230.0012	2		
	38.51.7.024.0050	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	10		

Artikelsummenstückliste

Mueller

Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Menge	Lager	Bestellen
Finder Relais						
	55.34.8.230.0040	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	2		
	55.34.9.024.0090	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	9		
	85.04.8.240.0000	Zeitrelais 230V AC 4 Wechsler	85.04.8.240.0000 + 94.P4	1		
	IX2400	IXrouter3 Ethernet	IX2400	1		
MeanWell						
		Netzteil 230V AC / 24V DC - 10A	NDR-240-24	1		
Mueller Schaltanlagen GmbH						
		Bedientableau 250 x 180 mm	Schaltpanel	1		
Phoenix Contact						
	3209578	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO	5		
	3209581	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO BU	9		
	3209594	PE Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO-PE	1		
	3213964	PE - Zugfederklemme 4 qmm	PTI 4-PE	2		
	0920083	Sicherungsreihenklemme	USIG + ST-SI	1		
RINCK						
		Signalgeber 1,5 - 16V DC / 24V AC/DC	MV-REF 10V	1		
Rox Klimatechnik						
		Montageplatte / Tür	MONTAGEPLATTE	1		
Siemens						
	3LD2150-0TK13	Hauptschalter 25A rot / gelber Griff	3LD2 150-0TK13	1		
	5SU1356-6KK10	FI / LS - Schalter 30 mA - B10	5SU1 356-6KK10	1		



	Datum	29.Jul.2024	Seniorenheim Saarbrücken - Küche & Spülküche Lüftung
		KW	
Änderung	Datum	Name	



Schrankansicht

Fabr.. Nr. 7162_4

Auftr. Nr. 24444

Z.Nr.: 9769

= RLT
+

Blatt 120

Blatt 120