

Aderfarben

Hauptstrom	:	schwarz
230V AC / 230V/0	:	rot / rot-weiss
24V AC / 24V/0	:	grau / grau-weiss
24V + / 24V -	:	dunkelblau / blau-weiss
Fremdspannung	:	orange
DDC	:	braun
Messleitung	:	weiss
Neutralleiter	:	blau
Schutzleiter	:	grün-gelb

Klemmleisten

X01	vorm Hauptschalter
X1	Hauptstrom
X2	Steuerung 230V
X3	Kleinspannung
X4	Analoge Signale
X5	Signalaustausch mit Fremdanlagen
X6	Busleitungen
X7	Fremdspannung
X8	Ex Bereich

Schaltschrank

Schaltschrank	:	im Lüftungsgerät	Küche RLT 1
Gehäuse Farbe	:	integriert	Lobby RLT 2
Schutzart	:	IP 54	
Kabeleinführung	:	unten	
Türanschlag	:	Beidseitig	

Betriebswerte

Betriebsspannung	:	400V AC
Steuerung Allgemein	:	230V AC / 24V DC
Optische Anzeige	:	auf Display
Frequenz	:	50 Hz
Regelung	:	DEOS
Einspeisung Küche	:	160 A
Einspeisung Lobby	:	63 A

EN Vorschriften

HD 60364
EN 60204
EN 61439-1

VDE

VDE 0100
VDE 0113
VDE 0660

International IEC

IEC 60364
IEC 60204
IEC 61439-1

Projekt Mc Donalds - Standard NS01.0					Bauteil Lüftung Küche und Lobby		Kunde 									
Erstellt am		01.Aug.2022		Geplant : T. Becker		Höchste Seitenzahl:		59								
Letzte Änderung am:		13.Sep.2022		Gezeichnet : T. Becker		Anzahl der Seiten :		111								
Geprüft am: ->Blatt vorher		10.Aug.2022		Name : Hr. Strunk												
			Datum	13.Sep.2022	Mc Donalds - Standard NS01.0 Lüftung Küche und Lobby				Deckblatt		Fabr.. Nr. 67		= RLT_1			
				TB									+		Blatt 1	
Änderung	Datum	Name							Auftr. Nr. 22451		Z.Nr.: 9334		Blatt 59			

Folgeblatt -> 2

Inhaltsverzeichnis

Mueller

Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=RLT_1/1	Deckblatt		13.Sep.2022	TB
=RLT_1/1.a	Leistungsdaten		03.Aug.2022	TB
=RLT_1/2	Inhaltsverzeichnis		13.Sep.2022	TB
=RLT_1/2.a	Inhaltsverzeichnis		13.Sep.2022	TB
=RLT_1/2.b	Inhaltsverzeichnis		13.Sep.2022	TB
=RLT_1/2.c	Inhaltsverzeichnis		13.Sep.2022	TB
=RLT_1/2.d	Inhaltsverzeichnis		13.Sep.2022	TB
=RLT_1/3	Einspeisung		13.Sep.2022	TB
=RLT_1/4	Netzüberwachung		09.Aug.2022	TB
=RLT_1/5	Steuerspannung 230V AC und 24V DC Küche		13.Sep.2022	TB
=RLT_1/7	Störung quittieren Küche		03.Aug.2022	TB
=RLT_1/9	Sicherheitskette Küche		13.Sep.2022	TB
=RLT_1/10	Anlagenkennzeichen Lüftung Küche		02.Aug.2022	TB
=RLT_1/11	Zuluftventilator Küche		13.Sep.2022	TB
=RLT_1/13	Abluftventilator Küche		13.Sep.2022	TB
=RLT_1/14	Abluftventilator Küche		09.Aug.2022	TB
=RLT_1/16	Klappenantriebe Küche		05.Aug.2022	TB
=RLT_1/17	Brandschutzklappen		03.Aug.2022	TB
=RLT_1/18	Feuerlöschung Küchenmöbel		03.Aug.2022	TB
=RLT_1/20	Hauptgasventil		03.Aug.2022	TB
=RLT_1/21	Wärmepumpe 1 Küche		13.Sep.2022	TB
=RLT_1/22	Wärmepumpe 2 Küche		13.Sep.2022	TB
=RLT_1/23	Wärmepumpe 1 Küche Inneneinheit		03.Aug.2022	TB
=RLT_1/24	Wärmepumpe 2 Küche Inneneinheit		03.Aug.2022	TB
=RLT_1/26	Rauchmelder ZUL Küche		03.Aug.2022	TB
=RLT_1/30	Anlagenkennzeichen Allgemein		02.Aug.2022	TB

Inhaltsverzeichnis

Mueller

Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=RLT_1/31	Sammelmeldungen und Freigabe Küchengeräte und Türluftschleier		03.Aug.2022	TB
=RLT_1/35	Abluftventilator Nebenräume		13.Sep.2022	TB
=RLT_1/40	Anlagenkennzeichen DDC		02.Aug.2022	TB
=RLT_1/41	Übersicht Belegung DDC Küche		02.Aug.2022	TB
=RLT_1/42	Übersicht Belegung DDC Lobby		02.Aug.2022	TB
=RLT_1/43	DEOS Steuercontroller Übersicht		02.Aug.2022	TB
=RLT_1/46	DDC - CPU Controller		03.Aug.2022	TB
=RLT_1/47	CPU - Digitale Eingänge 8 x DI		13.Sep.2022	TB
=RLT_1/48	CPU - Digitale Ausgänge 8 x DO		09.Aug.2022	TB
=RLT_1/49	CPU - Digitale Ausgänge 8 x DO		09.Aug.2022	TB
=RLT_1/50	CPU - Analoge Ausgänge 4xAO		03.Aug.2022	TB
=RLT_1/51	CPU - Analoge Eingänge 8xAI		09.Aug.2022	TB
=RLT_1/52	DDC - Digitale Ein / Ausgänge 8 x DI / DO		13.Sep.2022	TB
=RLT_1/53	DDC - Digitale Ein / Ausgänge 8 x DI / DO		09.Aug.2022	TB
=RLT_1/54	DDC - Digitale Ein / Ausgänge 8 x DI / DO		03.Aug.2022	TB
=RLT_1/55	DDC - Digitale Ein / Ausgänge 8 x DI / DO		09.Aug.2022	TB
=RLT_1/56	DDC - Analoge Ein / Ausgänge 8 x AI / 4 x AO		05.Aug.2022	TB
=RLT_1/57	DDC - Analoge Ein / Ausgänge 8 x AI / 4 x AO		05.Aug.2022	TB
=RLT_1/59	Signalaustausch ISP 1 < - > ISP 2		13.Sep.2022	TB
=RLT_2/60	Anlagenkennzeichen Lüftung Lobby		02.Aug.2022	TB
=RLT_2/61	Einspeisung und Beleuchtung		13.Sep.2022	TB
=RLT_2/72	Zuluftventilator Lobby		13.Sep.2022	TB
=RLT_2/73	Abluftventilator Lobby		13.Sep.2022	TB
=RLT_2/75	Störung quittieren und Sicherheitskette		03.Aug.2022	TB
=RLT_2/76	Klappenantriebe Lobby		13.Sep.2022	TB
=RLT_2/80	Rauchmelder Lobby		13.Sep.2022	TB

Inhaltsverzeichnis

Mueller

Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=RLT_2/81	Wärmepumpe 1 Lobby		13.Sep.2022	TB
=RLT_2/82	Wärmepumpe 2 Lobby		13.Sep.2022	TB
=RLT_2/83	Wärmepumpe 1 Lobby Inneneinheit		13.Sep.2022	TB
=RLT_2/84	Wärmepumpe 2 Lobby Inneneinheit		13.Sep.2022	TB
=RLT_2/90	DDC Busmodul		09.Aug.2022	TB
=RLT_2/91	DDC - Digitale Ein / Ausgänge 8 x DI / DO		03.Aug.2022	TB
=RLT_2/92	DDC - Digitale Ein / Ausgänge 8 x DI / DO		09.Aug.2022	TB
=RLT_2/94	DDC - Analoge Ein / Ausgänge 8xAI / 4xAO		03.Aug.2022	TB
=RLT_2/95	DDC - Analoge Ein / Ausgänge 8xAI / 4xAO		13.Sep.2022	TB
=KLE/1	Klemmleistenübersicht		13.Sep.2022	TB
=KLE/2	Klemmleistenübersicht		13.Sep.2022	TB
=KLE/3	Klemmenplan 1X1		03.Aug.2022	TB
=KLE/4	Klemmenplan 1X1		03.Aug.2022	TB
=KLE/5	Klemmenplan 1X1.1		03.Aug.2022	TB
=KLE/6	Klemmenplan 1X01		09.Aug.2022	TB
=KLE/7	Klemmenplan 1X2		03.Aug.2022	TB
=KLE/8	Klemmenplan 1X3		05.Aug.2022	TB
=KLE/9	Klemmenplan 1X3		03.Aug.2022	TB
=KLE/10	Klemmenplan 1X3		13.Sep.2022	TB
=KLE/11	Klemmenplan 1X3		03.Aug.2022	TB
=KLE/12	Klemmenplan 1X3.1		13.Sep.2022	TB
=KLE/13	Klemmenplan 1X4		03.Aug.2022	TB
=KLE/14	Klemmenplan 1X4		05.Aug.2022	TB
=KLE/15	Klemmenplan 1X4		05.Aug.2022	TB
=KLE/16	Klemmenplan 1X6		03.Aug.2022	TB
=KLE/17	Klemmenplan 1X6.1		03.Aug.2022	TB

->Blatt vorher 2.a

Folgeblatt -> 2.c


Inhaltsverzeichnis


Mueller


Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=KLE/18	Klemmenplan 1X7		03.Aug.2022	TB
=KLE/19	Klemmenplan 2X1		13.Sep.2022	TB
=KLE/20	Klemmenplan 2X1		09.Aug.2022	TB
=KLE/21	Klemmenplan 2X1.1		03.Aug.2022	TB
=KLE/22	Klemmenplan 2X2		03.Aug.2022	TB
=KLE/23	Klemmenplan 2X3		13.Sep.2022	TB
=KLE/24	Klemmenplan 2X3		13.Sep.2022	TB
=KLE/25	Klemmenplan 2X3		13.Sep.2022	TB
=KLE/26	Klemmenplan 2X3.1		03.Aug.2022	TB
=KLE/27	Klemmenplan 2X4		03.Aug.2022	TB
=KLE/28	Klemmenplan 2X4		03.Aug.2022	TB
=KLE/29	Klemmenplan 2X4		03.Aug.2022	TB
=KLE/30	Klemmenplan 2X6		03.Aug.2022	TB
=KLE/31	Klemmenplan 2X6.1		03.Aug.2022	TB
=KLE/32	Klemmenplan 1XL		09.Aug.2022	TB
=KLE/33	Klemmenplan 2XL		03.Aug.2022	TB
=KBL/1	Kabelübersicht		09.Aug.2022	TB
=KBL/2	Kabelübersicht		09.Aug.2022	TB
=KBL/3	Kabelübersicht		09.Aug.2022	TB
=KBL/4	Kabelübersicht		09.Aug.2022	TB
=STL/1	Stückliste		13.Sep.2022	TB
=STL/2	Stückliste		13.Sep.2022	TB
=STL/3	Stückliste		13.Sep.2022	TB
=STL/4	Stückliste		13.Sep.2022	TB
=STL/5	Stückliste		13.Sep.2022	TB
=STL/6	Stückliste		13.Sep.2022	TB


->Blatt vorher 2.b

Folgeblatt -> 2.d









85.04.8.240.0000 + 94.P4

14 ↘

12 ↘ 11 /7.2

24 ↘

22 ↘ 21 /11.4

34 ↘

32 ↘ 31 /13.4

44 ↘

42 ↘ 41 /26.5

55.34.8.230.0040 + 94.P4

14 ↘

12 ↘ 11 /47.2

24 ↘


22 ↘ 21

34 ↘

32 ↘ 31

44 ↘

42 ↘ 41 /59.2




55.34.9.024.0090 + 94.P4

- 14 11
- 12 11 / 11.3
- 24 11
- 22 21
- 34 21
- 32 31
- 44 31
- 42 41




55.34.9.024.0090 + 94.P4

- 14 11
- 12 11
- 24 11
- 22 21 / 13.3
- 34 21
- 32 31
- 44 31
- 42 41

Anlage Lüftung Küche





Feuerlöschung
zwangs Ein





->Blatt vorher 13


Folgeblatt -> 16















24.8 / L5 24V+ →

→ L5 24V+ / 35.1

24.8 / 24V- →

→ 24V- / 35.1



Rauchmelder ZUL
Küche





Anlage Allgemein

->Blatt vorher 26

Folgeblatt -> 31

			Datum	02.Aug.2022	Mc Donalds - Standard NS01.0 Lüftung Küche und Lobby		Anlagenkennzeichen Allgemein	Fabr.. Nr. 67		= RLT_1		
				TB					+		Blatt	30
Änderung	Datum	Name							Auftr. Nr. 22451	Z.Nr.: 9334		Blatt





Anlage DDC

->Blatt vorher 35

Folgeblatt -> 41

		Datum	02.Aug.2022	Mc Donalds - Standard NS01.0 Lüftung Küche und Lobby		Anlagenkennzeichen DDC	Fabr.. Nr. 67		= RLT_1		
			TB						+	Blatt	40
Änderung	Datum	Name							Auftr. Nr. 22451	Z.Nr.: 9334	Blatt

=RLT_2-91N1

=RLT_2/91.0

Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO

DS-C-DI8 DO8T

DI0

=RLT_2/91.1

Zuluftventilator Lobby Störung/Rep.-Schalter

DI1

=RLT_2/91.2

Abluftventilator Lobby Störung/Rep.-Schalter

DI2

=RLT_2/91.3

Wärmepumpe 1 oder 2 Lobby Betrieb

DI3

=RLT_2/91.4

Wärmepumpe 1 oder 2 Lobby Störung

DI4

=RLT_2/91.5

Wärmepumpe 1 oder 2 Lobby Abtauen

DI5

=RLT_2/91.6

Rauchmelder Lobby

DI6

=RLT_2/91.7

Reserve

DI7

=RLT_2/91.8

Reserve

DO0

=RLT_2/92.1

Klappen Lobby

DO1

=RLT_2/92.2

Wärmepumpe 1 heizen Lobby

DO2

=RLT_2/92.3

Wärmepumpe 1 kühlen Lobby

DO3

=RLT_2/92.4

Wärmepumpe 2 heizen Lobby

DO4

=RLT_2/92.5

Wärmepumpe 2 kühlen Lobby

DO5

=RLT_2/92.6

Reserve

DO6

=RLT_2/92.6

Reserve

DO7

=RLT_2/92.7

Reserve

=RLT_2-94N1

=RLT_2/94.0

Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO

DS-C-AI8AO4

8 analoge Eingänge

aktiv/passiv

AI0

=RLT_2/94.1

Differenzdrucksensor Zuluft Lobby

aktiv/passiv

AI1

=RLT_2/94.2

Differenzdrucksensor Abluft Lobby

aktiv/passiv

AI2

=RLT_2/94.3

Differenzdrucksensor PWT Lobby

passiv

AI3

=RLT_2/94.4

Zulufttemperaturfühler hinter PWT Lobby

passiv

AI4

=RLT_2/94.5

Zulufttemperaturfühler Gesamt Lobby

aktiv/passiv

AI5

=RLT_2/94.6

Ablufttemperatur Lobby

aktiv/passiv

AI6

=RLT_2/94.7

Differenzdrucksensor Außenluftfilter Lobby

aktiv/passiv

AI7

=RLT_2/94.8

Differenzdrucksensor Abluftfilter Lobby

4 analoge Ausgänge

0...10V

AO0

=RLT_2/95.1

Zuluftventilator Lobby

AO1

=RLT_2/95.3

Abluftventilator Lobby

AO2

=RLT_2/95.5

Sollwert Wärmepumpen Lobby

AO3

=RLT_2/95.7


Stellantrieb PWT Lobby

->Blatt vorher41


Folgeblatt -> 43


			Datum	02.Aug.2022	Mc Donalds - Standard NS01.0		Übersicht Belegung DDC Lobby	Fabr.. Nr. 67		= RLT_1	
				TB					+	Blatt	42
Änderung	Datum	Name							Auftr. Nr. 22451	Z.Nr.: 9334	Blatt


ISP 1 - Küche





ISP 2 - Lobby
















Teil 5 von 5


Universelle Analoge Eingänge



CAN Bus zu den Modulen













-56N1
/41.6
/43.7
/57.0

DS-C-AI8AO4
Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO

Teil 1 von 2

Universelle Analoge Eingänge





55.9 / L6 24V+ → L6 24V+ / 57.0
55.9 / 24V- → 24V- / 57.0

-1X4 31 32 33 34 35


36 37 38 39

40 41 42 43


44 45 46 47




-56B1
CO 2 / Temp



-56B2
DPA2500 mit Display



-56B3
DPA2500 mit Display



-56B4
DPA2500 mit Display

Raumfühler
CO 2 / Temperatur
Lobby

Differenzdrucksensor
Außenluftfilter Küche


Differenzdrucksensor
Zuluftfilter Küche


Differenzdrucksensor
Abluftfilter Küche

Reserve



Reserve

Reserve






Anlage Lüftung Lobby



Schaltschrank-beleuchtung





Montageplatte


Türe Links

Türe Rechts

Gehäuse









Rauchmelder
Lobby

55.34.9.024.0090 + 94.P4
14
12 11 /80.6
24
22 21 =RLT_1/59.7
34
32 31
44
42 41 /91.6










Leistungsdaten			
P _{EL}	:	max. 6,9	KW
I	:	max. 18,4	A
U	:	400	V
I _{Betr.}	:		A


Wärmepumpe 2
Lobby
Außeneinheit


Wärmepumpe 2
Lobby
Inneneinheit













38.51.7.024.0050	55.34.9.024.0090 + 94.P4	38.51.7.024.0050	55.34.9.024.0090 + 94.P4	38.51.7.024.0050
14	14	14	14	14
12	12	12	12	12
11 /76.3	11 /83.4	11 /83.4	11 /84.4	11 /84.4
	24		24	
	22		22	
	21 /83.7		21 /84.7	
	34		34	
	32		32	
	31		31	
	44		44	
	42		42	
	41		41	





Klemmenplan

Mueller

										Leiste										
										1X1										
										1X1 = Klemmleiste Hauptstrom RLT 1										
				OELFLEX 110 4G1,5	OELFLEX 110 3G1,5	OELFLEX 110 5G6	OELFLEX 110 3G1,5	OELFLEX® CLASSIC 3x10 mm²	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite
				W-35M1	W-22A2/1	W-22A1/1	W-21A2/1	W-21A1/1												
Wärmepumpe 1 Küche Außeneinheit								1	GNYE	=RLT_1-21A1	L1	1	•	=RLT_1-21F1	2					=RLT_1/21.1
=								2		=RLT_1-21A1	N	2		1X2	2					=RLT_1/21.2
=										=RLT_1-21A1	PE	3								=RLT_1/21.2
Wärmepumpe 1 Küche Inneneinheit							1			=RLT_1-21A2	L	4	•	=RLT_1-21F2	2					=RLT_1/21.4
=							2			=RLT_1-21A2	N	5								=RLT_1/21.4
=							PE			=RLT_1-21A2	PE	6								=RLT_1/21.4
Wärmepumpe 2 Küche Außeneinheit						1				=RLT_1-22A1	L1	7	•	=RLT_1-22F1	2					=RLT_1/22.1
=						2				=RLT_1-22A1	L2	8		=RLT_1-22F1	4					=RLT_1/22.2
=						3				=RLT_1-22A1	L3	9		=RLT_1-22F1	6					=RLT_1/22.2
=						4			gnge	=RLT_1-22A1	N	10	•							=RLT_1/22.2
=										=RLT_1-22A1	PE	11								=RLT_1/22.2
Wärmepumpe 2 Küche Inneneinheit					1					=RLT_1-22A2	L	12		=RLT_1-22F2	2					=RLT_1/22.4
=					2					=RLT_1-22A2	N	13	•							=RLT_1/22.4
=					PE					=RLT_1-22A2	PE	14								=RLT_1/22.4
Abluftventilator Nebenräume				1						=RLT_1-35Q1	1	15		=RLT_1-35K1	2					=RLT_1/35.2
=				2						=RLT_1-35Q1	3	16		=RLT_1-35K1	4					=RLT_1/35.2
=				3						=RLT_1-35Q1	5	17		=RLT_1-35K1	6					=RLT_1/35.2
=				gnge						=RLT_1-35Q1	PE	18								=RLT_1/35.2

Klemmenplan

Mueller

										Leiste 1X1 1X1 = Klemmleiste Hauptstrom RLT 1										
									Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite
Abluftventilator Nebenräume												19	┐	1X1.1	4					=RLT_1/35.3

Klemmenplan

Mueller

						OELFLEX 110 10X1 10x1 qmm	OELFLEX 110 10X1 10x1 qmm	2x2x0,8 qmm J-Y(st)Y		Leiste 1X3 1X3 = Klemmleiste Kleinspannung RLT 1											
						W-22A2/3	W-21A2/3	W-18S4	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
Grill 3								rtsw		=RLT_1-18S4	21	19								=RLT_1/18.3	
=								wsge		=RLT_1-18S4	22	20			=RLT_1-18K1	A1					=RLT_1/18.3
Wärmepumpe 1 Küche Inneneinheit							1			=RLT_1-21A2	COM	21			=RLT_1-55K2	11					=RLT_1/23.4
=							2			=RLT_1-21A2	HEAT	22			=RLT_1-55K1	14					=RLT_1/23.4
=							3			=RLT_1-21A2	COOL	23			=RLT_1-55K2	14					=RLT_1/23.4
=							4			=RLT_1-21A2	1	24									=RLT_1/23.5
=							5			=RLT_1-21A2	2	25			=RLT_1-54N1						=RLT_1/23.5
=							6			=RLT_1-21A2	3	26									=RLT_1/23.6
=							7			=RLT_1-21A2	4	27			=RLT_1-54N1						=RLT_1/23.6
=							8		=RLT_1-21A2	TR	28			=RLT_1-55K1	21					=RLT_1/23.6	
=							9		=RLT_1-21A2	TR	29			=RLT_1-23R1	2					=RLT_1/23.7	
=							10		=RLT_1-21A2	F2	30									=RLT_1/23.7	
Wärmepumpe 2 Küche Inneneinheit							1		=RLT_1-22A2	COM	31			=RLT_1-55K4	11					=RLT_1/24.4	
=							2			=RLT_1-22A2	HEAT	32			=RLT_1-55K3	14					=RLT_1/24.4
=							3			=RLT_1-22A2	COOL	33			=RLT_1-55K4	14					=RLT_1/24.4
=							4			=RLT_1-22A2	1	34									=RLT_1/24.5
=							5			=RLT_1-22A2	2	35			=RLT_1-54N1						=RLT_1/24.5
=							6			=RLT_1-22A2	3	36									=RLT_1/24.6

Mueller

					6x2x0,8 qmm J-Y(ST)-Y	4x2x0,8 qmm J-Y(ST)-Y	4x1 qmm OELFLEX 110 4X1	10x1 qmm OELFLEX 110 10X1		Leiste 1X3 1X3 = Klemmleiste Kleinspannung RLT 1											Seite
					W-52A1	W-46A1	W-26B1	W-22A2/3	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Wärmepumpe 2 Küche Inneneinheit								7		=RLT_1-22A2	4	37		=RLT_1-54N1					=RLT_1/24.6		
=								8		=RLT_1-22A2	TR	38		=RLT_1-55K3	21				=RLT_1/24.6		
=								9		=RLT_1-22A2	TR	39		=RLT_1-23R1	6				=RLT_1/24.7		
=								10		=RLT_1-22A2	F2	40							=RLT_1/24.7		
Rauchmelder ZUL Küche							1		=RLT_1-26B1	1	41								=RLT_1/26.2		
=							2		=RLT_1-26B1	2	42			1X4	4;A2				=RLT_1/26.2		
=							3		=RLT_1-26B1		43			=RLT_1-48K2	11				=RLT_1/26.3		
=							4		=RLT_1-26B1		44			=RLT_1-7K1	41				=RLT_1/26.3		
Bedientableau						rt				=RLT_1-46A1	24V+	45		=RLT_1-46F1	2				=RLT_1/46.5		
=						bl			=RLT_1-46A1	24V-	46	=RLT_1-46N1		0V				=RLT_1/46.5			
=						ws			=RLT_1-46A1-46H1	+	47	=RLT_1-46N1						=RLT_1/46.5			
=						ge			=RLT_1-46A1-46H1	-	48							=RLT_1/46.5			
=						ws			=RLT_1-46A1-46H2	+	49	=RLT_1-46N1						=RLT_1/46.6			
=						gn				=RLT_1-46A1-46H2	-	50		=RLT_1-48H1	-				=RLT_1/46.6		
Externe Einschaltung Option										=RLT_1-67W1		51		=RLT_1-48K2	11;2.14				=RLT_1/47.1		
=										=RLT_1-67W1		52		=RLT_1-47S1	1.14				=RLT_1/47.1		
Lüftung Küche Ein					br					52A1-X15	1	53		=RLT_1-35F1	14				=RLT_1/52.1		
Mangelberger Bedientableau					ws					52A1-X15	2	54		=RLT_1-52N1					=RLT_1/52.1		

Klemmenplan

Mueller

										Leiste 1X3.1 1X3.1 = Klemmleiste Kleinspannung RLT 1 -> RLT 2											
									Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Signalaustausch Küche mit Lobby										2X3.1	1	1		=RLT_1-7K2	41						=RLT_1/59.4
=										2X3.1	2	2		1X4	44						=RLT_1/59.4
=										2X3.1	3	3		=RLT_1-56N1	-						=RLT_1/59.4
=										2X3.1	4	4		=RLT_1-9K1	A1						=RLT_1/59.4
=										2X3.1	5	5		=RLT_1-7K2	44						=RLT_1/59.4
=										2X3.1	6	6		=RLT_1-26K1	11						=RLT_1/59.4
=										2X3.1	7	7									=RLT_1/59.4
															</						

Klemmenplan

Mueller

			2x2x0,75 qmm LIYCY-TP	2x2x0,75 qmm LIYCY-TP	2x2x0,75 qmm LIYCY-TP	4x0,5 qmm LIYCY	4x0,5 qmm LIYCY	4x0,5 qmm LIYCY		Leiste 1X4 1X4 = Klemmleiste Analoge Signale Feld 1												
			W-51B3	W-51B2	W-51B1	W-50Y1	W-212A2/2	W-21A2/2	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					Seite	
Wärmepumpe 1 Küche Inneneinheit								ws		=RLT_1-21A2	Av1	1								=RLT_1/23.2		
=								br		=RLT_1-21A2	Av2	2			=RLT_1-18K3		A2					=RLT_1/23.3
Wärmepumpe 2 Küche Inneneinheit								ws		=RLT_1-22A2	Av1	3			=RLT_1-46N1							=RLT_1/24.2
=								br		=RLT_1-22A2	Av2	4		1X3	42						=RLT_1/24.3	
Stellantrieb PWT						ws				=RLT_1-50Y1	1	5									=RLT_1/50.7	
=						br				=RLT_1-50Y1	2	6										=RLT_1/50.7
Stellantrieb PWT						gn				=RLT_1-50Y1	8	7			=RLT_1-46N1							=RLT_1/50.7
=						ge				=RLT_1-50Y1	9	8										=RLT_1/50.7
Differenzdruckfühler Zuluft Küche					ws					=RLT_1-51B1	UB+	9								=RLT_1/51.1		
=					br					=RLT_1-51B1	GND	10									=RLT_1/51.1	
=					gn					=RLT_1-51B1	AOU1	11			=RLT_1-46N1						=RLT_1/51.1	
=					ge					=RLT_1-51B1	GND	12									=RLT_1/51.1	
Differenzdruckfühler Abluft Küche				ws						=RLT_1-51B2	UB+	13								=RLT_1/51.2		
=				br						=RLT_1-51B2	GND	14									=RLT_1/51.2	
=				gn						=RLT_1-51B2	AOU1	15			=RLT_1-46N1						=RLT_1/51.2	
=				ge						=RLT_1-51B2	GND	16									=RLT_1/51.2	
Differenzdruckfühler PWT Küche			ws							=RLT_1-51B3	UB+	17										=RLT_1/51.2
=			br						=RLT_1-51B3	GND	18			=RLT_1-53K1	A2					=RLT_1/51.3		

Mueller

[illegible]

Klemmenplan

Mueller

					4x0,5 qmm LYCY	4x0,5 qmm LYCY	2x0,5 qmm LYCY	2x0,5 qmm LYCY		Leiste 1X6 1X6 = Busleitungen Feld 1												
					W-212A2/2	W-21A2/2	W-22A1/2	W-21A1/2	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					Seite	
Wärmepumpe 1 Küche Außeneinheit								ws		=RLT_1-21A1	F1	1								=RLT_1/21.2		
=								br		=RLT_1-21A1	F2	2								=RLT_1/21.3		
Wärmepumpe 2 Küche Außeneinheit							ws			=RLT_1-22A1	F1	3								=RLT_1/22.2		
=							br		=RLT_1-22A1	F2	4									=RLT_1/22.3		
Wärmepumpe 1 Küche Inneneinheit						gn			=RLT_1-21A2	F1	5									=RLT_1/23.1		
=						ge			=RLT_1-21A2	F2	6									=RLT_1/23.1		
Wärmepumpe 2 Küche Inneneinheit					gn				=RLT_1-22A2	F1	7									=RLT_1/24.1		
=					ge				=RLT_1-22A2	F2	8									=RLT_1/24.1		

Klemmenplan

Mueller

										Leiste 1X6.1 1X6.1 = Klemmleiste Busleitung RLT 1 -> RLT 2											
									Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
Busleitung zur Lobby										2X6.1	1	1		=RLT_1-46N2	CG					=RLT_1/59.4	
=										2X6.1	2	2		=RLT_1-46N2	CH					=RLT_1/59.4	
=										2X6.1	3	3		=RLT_1-46N2	CL					=RLT_1/59.4	
=										2X6.1	4	4		=RLT_1-46N1	A+					=RLT_1/59.4	
=										2X6.1	5	5		=RLT_1-46N1	B-					=RLT_1/59.4	
=										2X6.1	6	6		=RLT_1-46N1	SG					=RLT_1/59.4	
														</							

Klemmenplan

Mueller

							OELFLEX 110 3G1,5	3x1,5 qmm	OELFLEX 110 5G6	5G6 qmm		Leiste 2X1 2X1 = Klemmleiste Hauptstrom RLT 2										
							W-82A2/1		W-82A1/1	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Wärmepumpe 2 Lobby Außeneinheit										gngge	=RLT_2-82A1	PE	19									=RLT_2/82.2
Wärmepumpe 2 Lobby Inneneinheit							1				=RLT_2-82A2	L	20			=RLT_2-82F2	2					=RLT_2/82.4
=							2				=RLT_2-82A2	N	21									
=							PE				=RLT_2-82A2	PE	22									=RLT_2/82.4

Klemmenplan

Mueller

							OELFLEX 110 3G1,5 3x1,5 qmm	OELFLEX 110 3G1,5 3x1,5 qmm		Leiste 2X2 2X2 = Klemmleiste Steuerspannung 230V - RLT 2											Seite
							W-82A2/4	W-81A2/4	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Wärmepumpe 1 Lobby Inneneinheit								1		=RLT_2-81A2	VD	1		=RLT_2-83K1	A1					=RLT_2/83.8	
=								2		=RLT_2-81A2	VD	2		=RLT_2-83K1	A2					=RLT_2/83.8	
=								PE		=RLT_2-81A2	PE	3			PE					=RLT_2/83.8	
Wärmepumpe 2 Lobby Inneneinheit							1			=RLT_2-82A2	VD	4		=RLT_2-84K1	A1					=RLT_2/84.8	
=							2			=RLT_2-82A2	VD	5		=RLT_2-84K1	A2					=RLT_2/84.8	
=							PE			=RLT_2-82A2	PE	6			PE					=RLT_2/84.8	

Klemmenplan

Mueller

								OELFLEX 110 10X1	Kabel	Leiste 2X3 2X3 = Klemmleiste Kleinspannung RLT 2											Seite
								W-82A2/3		Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Wärmepumpe 2 Lobby Inneneinheit								7		=RLT_2-82A2	4	37		=RLT_2-91N1							=RLT_2/84.6
=								8		=RLT_2-82A2	TR	38		=RLT_2-92K4	21						=RLT_2/84.6
=								9		=RLT_2-82A2	TR	39		=RLT_2-83R1	6						=RLT_2/84.7
=								10		=RLT_2-82A2	F2	40									=RLT_2/84.7

Klemmenplan

Mueller

										Leiste 2X3.1 2X3.1 = Klemmleiste Kleinspannung RLT 1 -> RLT 2										
									Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite
Signalaustausch Lobby mit Küche										=RLT_2-80K1	21	1		1X3.1	1					=RLT_1/59.5
=										=RLT_2-90N1	24V	2		1X3.1	2					=RLT_1/59.5
=										=RLT_2-75K1	11	3		1X3.1	3					=RLT_1/59.5
=										=RLT_2-75K2	A1	4		1X3.1	4					=RLT_1/59.5
=										=RLT_2-75K1	A1	5		1X3.1	5					=RLT_1/59.5
=										=RLT_2-80K1	24	6		1X3.1	6					=RLT_1/59.5
=												7		1X3.1	7					=RLT_1/59.5

Klemmenplan

Mueller

										Leiste 1XL											
									Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
Schaltschrankbeleuchtung										=RLT_1-3E2	L	1		=RLT_1-3S1	14					=RLT_1/3.5	
=										=RLT_1-3E2	N	2		=RLT_1-3F2	N.					=RLT_1/3.5	
																			</		

Klemmenplan

Mueller

										Leiste 2XL											
									Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
Schaltschrankbeleuchtung										=RLT_2-61E1	L	1		=RLT_2-61S1	14					=RLT_2/61.3	
=										=RLT_2-61E1	N	2		=RLT_2-61F1	N.					=RLT_2/61.3	
						</															

Kabelübersicht

Mueller

Kabel	Quelle von	Ziel bis	Kabel	Anzahl Adern	Querschnitt	Bemerkung
W-3W1	1X01	=RLT_1-PA	NYM-J	1	16 qmm	Potentialausgleich
W-11M1	=RLT_1-11N1	=RLT_1-11Q1	OELFLEX 115 CY	4	2,5 qmm	Zuluftventilator Küche
W-11Q1	1X3	=RLT_1-11Q1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Rep.-Schalter Zuluftventilator Küche
W-11R1	=RLT_1-11N1	=RLT_1-11R1	LIYCY	2	0,5 qmm	Wicklungsfühler Abluftventilator 1 Küche
W-13M1	=RLT_1-13N1	=RLT_1-13Q1	OELFLEX 115 CY	4	1,5 qmm	Abluftventilator Küche
W-13Q1	1X3	=RLT_1-13Q1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Rep.-Schalter Abluftventilator Küche
W-13R1	=RLT_1-13N1	=RLT_1-13R1	LIYCY	2	0,5 qmm	Wicklungsfühler Zuluftventilator Küche
W-16Y1	1X3	=RLT_1-16Y1	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	Außenluftklappe Küche
W-16Y2	1X3	=RLT_1-16Y2	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	Fortluftklappe Küche
W-17S1	1X3	=RLT_1-17S1	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Endlagenschalter BSK
W-18S1	1X3	=RLT_1-18S1	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Co Warn Anlage
W-18S2	1X3	=RLT_1-18S2	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Grill 1
W-18S3	1X3	=RLT_1-18S3	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Grill 2
W-18S4	1X3	=RLT_1-18S4	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Grill 3
W-20A1	1X2	=RLT_1-20A1	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Hauptgasventil
W-21A1/1	1X1	=RLT_1-21A1	ÖLFLEX® CLASSIC 110	3	10 mm²	Wärmepumpe 1 Küche Außeneinheit
W-21A1/2	1X6	=RLT_1-21A1	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-21A2/1	1X1	=RLT_1-21A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Wärmepumpe 1 Küche Inneneinheit
W-21A2/2	1X4	=RLT_1-21A2	LIYCY	4	0,5 qmm	=
W-21A2/3	1X3	=RLT_1-21A2	OELFLEX 110 10X1	10	1 qmm	=
W-21A2/4	1X2	=RLT_1-21A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	=
W-22A1/1	1X1	=RLT_1-22A1	OELFLEX 110 5G6	5G	6 qmm	Wärmepumpe 2 Küche Außeneinheit
W-22A1/2	1X6	=RLT_1-22A1	LIYCY	2	0,5 qmm	=

1. Die Qualität und die Anforderungen an das Kabelsind beim Bauherrn oder bei der Baustellenüberwachung anzufragen. (zum Beispiel Halogenfrei, et cetera)

2. Die angegebenen Querschnitte der Kabel sind die Minimalanforderungen. Diese sind von der Elektro - Installationsfirma zu überprüfen. (Der Spannungsabfall ist zu berücksichtigen!)

3. Der Kabeltyp und Kabelquerschnitte sind gemäß DIN, VDE und EVU-Bestimmungen zu überprüfen.

Kabelübersicht

Mueller

Kabel	Quelle von	Ziel bis	Kabel	Anzahl Adern	Querschnitt	Bemerkung
W-22A2/1	1X1	=RLT_1-22A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Wärmepumpe 2 Küche Inneneinheit
W-22A2/3	1X3	=RLT_1-22A2	OELFLEX 110 10X1	10	1 qmm	=
W-22A2/4	1X2	=RLT_1-22A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	=
W-26B1	1X3	=RLT_1-26B1	OELFLEX 110 4X1	4	1 qmm	Rauchmelder ZUL Küche
W-31A2	1X7	=RLT_1-31A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Freigabe Küchengeräte
W-35M1	1X1	=RLT_1-35Q1	OELFLEX 110 4G1,5	4	1,5 qmm	Abluftventilator Nebenräume
W-46A1	1X3	=RLT_1-46A1	J-Y(ST)-Y	4x2x	0,8 qmm	Bedientableau
W-50Y1	1X4	=RLT_1-50Y1	LIYCY	4	0,5 qmm	Stellantrieb PWT
W-51B1	1X4	=RLT_1-51B1	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdruckfühler Zuluft Küche
W-51B2	1X4	=RLT_1-51B2	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdruckfühler Abluft Küche
W-51B3	1X4	=RLT_1-51B3	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdruckfühler PWT Küche
W-51B4	1X4	=RLT_1-51B4	LIYCY	2	0,5 qmm	Außentemperaturfühler Küche
W-51B5	1X4	=RLT_1-51B5	LIYCY	2	0,5 qmm	Zulufttemperaturfühler hinter PWT Küche
W-51B6	1X4	=RLT_1-51B6	LIYCY	2	0,5 qmm	Zulufttemperaturfühler Gesamt
W-51B7	1X4	=RLT_1-51B7	LIYCY	2	0,5 qmm	Ablufttemperaturfühler Küche
W-51B8	1X4	=RLT_1-51B8	LIYCY	2	0,5 qmm	Fortlufttemperaturfühler Küche
W-52A1	52A1-X16	1X7	J-Y(ST)-Y	6x2x	0,8 qmm	Mangelberger Bedientableau
W-56B1	1X4	=RLT_1-56B1	LIYCY	5	0,5 qmm	Raumfühler CO 2 / Temperatur Lobby
W-56B2	1X4	=RLT_1-56B2	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor Außenluftfilter Küche
W-56B3	1X4	=RLT_1-56B3	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor Zuluftfilter Küche
W-56B4	1X4	=RLT_1-56B4	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor Abluftfilter Küche
W-72M1/1	2X1	=RLT_2-72Q1	OELFLEX 110 4G1,5	4	1,5 qmm	Zuluftventilator Lobby
W-72M1/2	2X6	=RLT_2-72M1	LIYCY	3	0,5 qmm	=

1. Die Qualität und die Anforderungen an das Kabelsind beim Bauherrn oder bei der Baustellenüberwachung anzufragen. (zum Beispiel Halogenfrei, et cetera)

2. Die angegebenen Querschnitte der Kabel sind die Minimalanforderungen. Diese sind von der Elektro - Installationsfirma zu überprüfen. (Der Spannungsabfall ist zu berücksichtigen!)

3. Der Kabeltyp und Kabelquerschnitte sind gemäß DIN, VDE und EVU-Bestimmungen zu überprüfen.

->Blatt vorher 1

Folgeblatt -> 3


			Datum	09.Aug.2022	Mc Donalds - Standard NS01.0 Lüftung Küche und Lobby		Kabelübersicht	Fabr.. Nr. 67		= KBL	Blatt 2	
				TB						+		Blatt 4
Änderung	Datum	Name										
Auftr. Nr. 22451		Z.Nr.: 9334										

Kabelübersicht

Mueller

Kabel	Quelle von	Ziel bis	Kabel	Anzahl Adern	Querschnitt	Bemerkung
W-72M1/3	2X3	=RLT_2-72M1	OELFLEX 110 4X1	4	1 qmm	Zuluftventilator Lobby
W-72M1/4	2X4	=RLT_2-72M1	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-72Q1	2X3	=RLT_2-72Q1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Rep.-Schalter Zuluftventilator Lobby
W-73M1/1	2X1	=RLT_2-73Q1	OELFLEX 110 4G1,5	4	1,5 qmm	Abluftventilator Lobby
W-73M1/2	2X6	=RLT_2-73M1	LIYCY	3	0,5 qmm	=
W-73M1/3	2X3	=RLT_2-73M1	OELFLEX 110 4X1	4	1 qmm	=
W-73M1/4	2X4	=RLT_2-73M1	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-73Q1	2X3	=RLT_2-73Q1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Rep.-Schalter Abluftventilator Lobby
W-76Y1	2X3	=RLT_2-76Y1	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	Außenluftklappe Lobby
W-76Y2	2X3	=RLT_2-76Y2	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	Fortluftklappe Lobby
W-80B1	2X3	=RLT_2-70B1	OELFLEX 110 4X1	4	1 qmm	Rauchmelder Lobby
W-81A1/1	2X1	=RLT_2-81A1	ÖLFLEX® CLASSIC 110	3	10 mm²	Wärmepumpe 1 Lobby Außeneinheit
W-81A1/2	2X6	=RLT_2-81A1	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-81A2/1	2X1	=RLT_2-81A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Wärmepumpe 1 Lobby Inneneinheit
W-81A2/2	2X4	=RLT_2-81A2	LIYCY	4	0,5 qmm	Wärmepumpe 1 Lobby Inneneinheit
W-81A2/3	2X3	=RLT_2-81A2	OELFLEX 110 10X1	10	1 qmm	=
W-81A2/4	2X2	=RLT_2-81A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	=
W-82A1/1	2X1	=RLT_2-82A1	OELFLEX 110 5G6	5G	6 qmm	Wärmepumpe 2 Lobby Außeneinheit
W-82A1/2	2X6	=RLT_2-82A1	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-82A2/1	2X1	=RLT_2-82A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Wärmepumpe 2 Lobby Inneneinheit
W-82A2/2	2X4	=RLT_2-82A2	LIYCY	4	0,5 qmm	Wärmepumpe 2 Lobby Inneneinheit
W-82A2/3	2X3	=RLT_2-82A2	OELFLEX 110 10X1	10	1 qmm	=
W-82A2/4	2X2	=RLT_2-82A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	=

1. Die Qualität und die Anforderungen an das Kabel sind beim Bauherrn oder bei der Baustellenüberwachung anzufragen. (zum Beispiel Halogenfrei, et cetera)
2. Die angegebenen Querschnitte der Kabel sind die Minimalanforderungen. Diese sind von der Elektro - Installationsfirma zu überprüfen. (Der Spannungsabfall ist zu berücksichtigen!)
3. Der Kabeltyp und Kabelquerschnitte sind gemäß DIN, VDE und EVU-Bestimmungen zu überprüfen.

			Datum	09.Aug.2022	Mc Donalds - Standard NS01.0 Lüftung Küche und Lobby		Kabelübersicht	Fabr.. Nr. 67		= KBL		
				TB						+	Blatt	3
Änderung	Datum	Name								Auftr. Nr. 22451	Z.Nr.: 9334	Blatt

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT_1-46N1	=RLT_1/46.1	1	High Power Controller	DEOS - 500/5 open	DEOS AG	
=RLT_1-56N1	=RLT_1/56.0	1	Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO	DS-C-AI8AO4	DEOS AG	
=RLT_2-94N1	=RLT_2/94.0	1	Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO	DS-C-AI8AO4	DEOS AG	
=RLT_1-52N1	=RLT_1/52.0	1	Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO	DS-C-DI8 DO8T	DEOS AG	
=RLT_1-54N1	=RLT_1/54.0	1	Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO	DS-C-DI8 DO8T	DEOS AG	
=RLT_2-91N1	=RLT_2/91.0	1	Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO	DS-C-DI8 DO8T	DEOS AG	
=RLT_1-46N2	=RLT_1/46.7	1	Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	DEOS AG	
=RLT_2-90N1	=RLT_2/90.2	1	Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	DEOS AG	
=RLT_2-90N2	=RLT_2/90.4	1	Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	DEOS AG	
=RLT_1-11N1	=RLT_1/11.1	1	Frequenzumrichter 5,5KW / 13A / IP 20	FC-102 P5K5T4 E20 H3 X G	Danfoss	
=RLT_1-13N1	=RLT_1/13.1	1	Frequenzumrichter 5,5KW / 13A / IP 20	FC-102 P5K5T4 E20 H3 X G	Danfoss	
=RLT_1-35K1	=RLT_1/35.4	1	Schuetz 4 KW 24V DC 1S	DIL MC9-10 (24VDC)	Eaton Electric Gmbh	43
=RLT_1-4F1	=RLT_1/4.3	1	Sicherungsautomat B - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-B4/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-4F2	=RLT_1/4.4	1	Sicherungsautomat B - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-B4/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-4F3	=RLT_1/4.4	1	Sicherungsautomat B - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-B4/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-21F2	=RLT_1/21.4	1	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-22F2	=RLT_1/22.4	1	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_2-81F2	=RLT_2/81.4	1	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_2-82F2	=RLT_2/82.4	1	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	Eaton Electric Gmbh	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT_1-35F1	=RLT_1/35.2	1	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_2-72F3	=RLT_2/72.1	1	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_2-73F1	=RLT_2/73.1	1	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-11F1	=RLT_1/11.1	1	Sicherungsautomat B - 16A 3 polig 10 kA	FAZ-B16/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-13F1	=RLT_1/13.1	1	Sicherungsautomat B - 16A 3 polig 10 kA	FAZ-B16/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-5F2	=RLT_1/5.3	1	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-5F3	=RLT_1/5.4	1	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-5F1	=RLT_1/5.2	1	Sicherungsautomat C - 6A 1 polig 10 kA	FAZ-C6/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-22F1	=RLT_1/22.1	1	Sicherungsautomat C - 25A 3 polig 10 kA	FAZ-C25/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_2-82F1	=RLT_2/82.1	1	Sicherungsautomat C - 25A 3 polig 10 kA	FAZ-C25/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-21F1	=RLT_1/21.1	1	Sicherungsautomat C - 40A 1 polig 10 kA	FAZ-C40/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_2-81F1	=RLT_2/81.1	1	Sicherungsautomat C - 40A 1 polig 10 kA	FAZ-C40/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-35F1	=RLT_1/35.2	1	Hilfsschalter, 1S+1Ö, 3A, 230VAC	FAZ-XHINW1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-7S1	=RLT_1/7.1	1	Drucktaster Schwarz mit 1 Ö	M22-D-S+K01	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3S1	=RLT_1/3.5	1	Kontaktelement 1 Schließer	M22-K10	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-14S1	=RLT_1/14.0	2	Kontaktelement 1 Schließer	M22-K10	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-48H1	=RLT_1/48.1	1	Leuchtmelder rot 24V	M22-L-R+M22-A+LED-W	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_2-61S1	=RLT_2/61.3	1	Wahlschalter 1-2 Schwarz mit 1 S	M22-WKV+K10	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-14S1	=RLT_1/14.0	1	Wahlschalter schwarz - 3 Stellungen	M22-WRK3+K10+K10	Eaton Electric Gmbh	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT_1-47S1	=RLT_1/47.0	1	Wahlschalter schwarz - 3 Stellungen	M22-WRK3+K10+K10	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-67S1	(RLT01.MP1)	1	Wahlschalter schwarz - 3 Stellungen	M22-WRK3+K10+K10	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3S1	=RLT_1/3.5	1	Wahlschalter schwarz - 2 Stellungen	M22-WRK+K10	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3Q1	=RLT_1/3.1	1	Fingerschutz für NZM 1	NZM1-XIPK	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3Q1	=RLT_1/3.1	1	Abdeckung Schraubanschluß	NZM1-XKSA	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3Q1	=RLT_1/3.1	1	Drehgriff rot - GELB für NZMN 1	NZM1-XTVDVR	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3Q1	=RLT_1/3.1	1	Hauptschalter 160 A 3 polig	PN1-160	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3B2	=RLT_1/3.8	1	Schaltschrankthermostat Kühlen	7T.81.0.000.2303	Finder Relais	
=RLT_1-3X1	=RLT_1/3.6	1	Steckdose 230V / 10 A gelb	07.98.00	Finder Relais	
=RLT_1-3X2	=RLT_1/3.7	1	Steckdose 230V / 10 A gelb	07.98.00	Finder Relais	
=RLT_1-48K1	=RLT_1/48.4	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-48K2	=RLT_1/48.5	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-48K3	=RLT_1/48.6	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-48K4	=RLT_1/48.6	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-48K5	=RLT_1/48.7	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-53K1	=RLT_1/53.1	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-53K2	=RLT_1/53.2	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-53K3	=RLT_1/53.3	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-53K4	=RLT_1/53.4	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT_1-53K5	=RLT_1/53.5	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-53K6	=RLT_1/53.6	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-55K2	=RLT_1/55.2	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-55K4	=RLT_1/55.4	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_2-92K1	=RLT_2/92.1	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_2-92K3	=RLT_2/92.3	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_2-92K5	=RLT_2/92.5	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-7K2	=RLT_1/7.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-23K1	=RLT_1/23.8	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-24K1	=RLT_1/24.8	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_2-83K1	=RLT_2/83.8	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_2-84K1	=RLT_2/84.8	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-9K1	=RLT_1/9.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-9K2	=RLT_1/9.7	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-13K1	=RLT_1/13.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-14K2	=RLT_1/14.7	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-18K1	=RLT_1/18.5	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-18K2	=RLT_1/18.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-18K3	=RLT_1/18.7	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT_1-26K1	=RLT_1/26.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-55K1	=RLT_1/55.1	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-55K3	=RLT_1/55.3	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_2-75K1	=RLT_2/75.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_2-75K2	=RLT_2/75.4	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_2-80K1	=RLT_2/80.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_2-92K2	=RLT_2/92.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_2-92K4	=RLT_2/92.4	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-14K1	=RLT_1/14.5	1	Multifunktions Zeitrelais	83.02.0.240.0000	Finder Relais	
=RLT_1-7K1	=RLT_1/7.1	1	Zeitrelais 230V AC 4 Wechsler	85.04.8.240.0000 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-4K1	=RLT_1/4.3	1	Phasenüberwachung, 2 Wechsler	PFD2-E12		
=RLT_1-5G1	=RLT_1/5.2	1	Netzteil 230V AC / 24V DC - 10A	NDR-240-24	MeanWell	
=RLT_1	=RLT_1/3.3	1	Bedientableau 250 x 180 mm	Schaltpanel	Mueller Schaltanlagen GmbH	
=RLT_1-23R1	=RLT_1/23.7	1	Montageplatte mit 16 Lötunkten	MP 16	Murr Elektronik	
=RLT_2-83R1	=RLT_2/83.7	1	Montageplatte mit 16 Lötunkten	MP 16	Murr Elektronik	
=RLT_1	=RLT_1/3.3	10	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO	Phoenix Contact	
=RLT_1	=RLT_1/3.3	15	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO BU	Phoenix Contact	
=RLT_1	=RLT_1/3.3	2	PE Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO-PE	Phoenix Contact	
1X1		5	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
1X01		1	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
1X2		3	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
1XL		1	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
2X1		8	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
2X2		2	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
2X3		40	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
2X3.1		7	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
2X4		38	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
2X6		14	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
2X6.1		6	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
2XL		1	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
1X1		3	Klemme blau 2,5 qmm	PTI 2,5 BU	Phoenix Contact	
1X01		1	Klemme blau 2,5 qmm	PTI 2,5 BU	Phoenix Contact	
1X2		3	Klemme blau 2,5 qmm	PTI 2,5 BU	Phoenix Contact	
1XL		1	Klemme blau 2,5 qmm	PTI 2,5 BU	Phoenix Contact	
2XL		1	Klemme blau 2,5 qmm	PTI 2,5 BU	Phoenix Contact	
1X1		3	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
1X01		1	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
1X2		3	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
2X1		4	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
2X2		2	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
2X1		2	Zugfederklemme 2,5 qmm blau	PTI 2.5 BU	Phoenix Contact	
1X1		3	Klemme 6 qmm	PTI 6	Phoenix Contact	
2X1		3	Klemme 6 qmm	PTI 6	Phoenix Contact	
1X1		1	Klemme blau 6 qmm	PTI 6 BU	Phoenix Contact	
2X1		1	Klemme blau 6 qmm	PTI 6 BU	Phoenix Contact	
1X1		1	PE - Klemme 6 qmm	PTI 6-PE	Phoenix Contact	
2X1		1	PE - Klemme 6 qmm	PTI 6-PE	Phoenix Contact	
1X1		1	Klemme 16 qmm	PTI 16/S	Phoenix Contact	
2X1		1	Klemme 16 qmm	PTI 16/S	Phoenix Contact	
1X1		1	Klemme blau 16 qmm	PTI 16/S BU	Phoenix Contact	
2X1		1	Klemme blau 16 qmm	PTI 16/S BU	Phoenix Contact	
1X1		1	PE - Klemme 16 qmm	PTI 16/S-PE	Phoenix Contact	
2X1		1	PE - Klemme 16 qmm	PTI 16/S-PE	Phoenix Contact	
2X2		2	N - Trennklemme 2,5 qmm	PTN 2,5	Phoenix Contact	
1X3		30	Doppelstockklemme 2,5 qmm	PTTBS 2,5	Phoenix Contact	
1X3.1		4	Doppelstockklemme 2,5 qmm	PTTBS 2,5	Phoenix Contact	
1X4		24	Doppelstockklemme 2,5 qmm	PTTBS 2,5	Phoenix Contact	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
1X6		4	Doppelstockklemme 2,5 qmm	PTTBS 2,5	Phoenix Contact	
1X6.1		3	Doppelstockklemme 2,5 qmm	PTTBS 2,5	Phoenix Contact	
1X7		5	Doppelstockklemme	PTTBS 2,5 OG	Phoenix Contact	
1X7		1	Schutzleiter-Doppelstockklemme	PTTBS 2,5-PE	Phoenix Contact	
=RLT_2-83R1	=RLT_2/83.7	0	Trennklemme 2,5 qmm	ST 2,5-TG	Phoenix Contact	
1X1.1		4	Durchgangsklemme	UK 35	Phoenix Contact	
2X1.1		4	Durchgangsklemme	UK 35	Phoenix Contact	
1X01		1	Hochstromklemme	UKH 95	Phoenix Contact	
=RLT_1-46F1	=RLT_1/46.1	1	Sicherungsreihenklemme	USIG	Phoenix Contact	
1X01		1	PE - Klemme 16 qmm	USLKG 16	Phoenix Contact	
1X1.1		1	PE - Klemme 35 qmm	USLKG 35	Phoenix Contact	
1X01		1	PE - Klemme 35 qmm	USLKG 35	Phoenix Contact	
2X1.1		1	PE - Klemme 35 qmm	USLKG 35	Phoenix Contact	
1X01		1	PE - Klemme 95 qmm	USLKG 95	Phoenix Contact	
=RLT_1	=RLT_1/3.3	2	Montageplatte / Tür	MONTAGEPLATTE	Rox Klimatechnik	
=RLT_1-59F1	=RLT_1/59.1	1	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000	SV 3431.020	Rittal	
=RLT_1-3F2	=RLT_1/3.4	1	FI / LS - Schalter 30 mA - B10	5SU1 356-6KK10	Siemens	
=RLT_2-61F1	=RLT_2/61.2	1	FI / LS - Schalter 30 mA - B10	5SU1 356-6KK10	Siemens	
=RLT_1-3F1	=RLT_1/3.4	1	D02-Sicherungssockel E18, 1-polig	31291	Wöhner	

Artikelsummenstückliste



Mueller

Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Menge	Lager	Bestellen
				0		
DEOS AG						
		High Power Controller	DEOS - 500/5 open	1		
		Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO	DS-C-AI8AO4	2		
		Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO	DS-C-DI8 DO8T	3		
		Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	3		
Danfoss						
	131F3157	Frequenzumrichter 5,5KW / 13A / IP 20	FC-102 P5K5T4 E20 H3 X G	2		
Eaton Electric Gmbh						
	277468	Schuetz 4 KW 24V DC 1S	DIL MC9-10 (24VDC)	1		
	278527	Sicherungsautomat B - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-B4/1	3		
	278531	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	4		
	278843	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	3		
	278847	Sicherungsautomat B - 16A 3 polig 10 kA	FAZ-B16/3	2		
	278553	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	2		
	278555	Sicherungsautomat C - 6A 1 polig 10 kA	FAZ-C6/1	1		
	278875	Sicherungsautomat C - 25A 3 polig 10 kA	FAZ-C25/3	2		
	278565	Sicherungsautomat C - 40A 1 polig 10 kA	FAZ-C40/1	2		
	286055	Hilfsschalter, 1S+1Ö, 3A, 230VAC	FAZ-XHINW1	1		
		Drucktaster Schwarz mit 1 Ö	M22-D-S+K01	1		
	216376	Kontaktelement 1 Schließer	M22-K10	3		
		Leuchtmelder rot 24V	M22-L-R+M22-A+LED-W	1		
		Wahlschalter 1-2 Schwarz mit 1 S	M22-WKV+K10	1		
	216872	Wahlschalter schwarz - 3 Stellungen	M22-WRK3+K10+K10	3		
	216518	Wahlschalter schwarz - 2 Stellungen	M22-WRK+K10	1		
		Fingerschutz für NZM 1	NZM1-XIPK	1		
		Abdeckung Schraubanschluß	NZM1-XKSA	1		



Artikelsummenstückliste

Mueller

Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Menge	Lager	Bestellen
Eaton Electric Gmbh						
		Drehgriff rot - GELB für NZMN 1	NZM1-XTVDVR	1		
	281235	Hauptschalter 160 A 3 polig	PN1-160	1		
Finder Relais						
	7T.81.0.000.2303	Schaltschrankthermostat Kühlen	7T.81.0.000.2303	1		
	07.98.00	Steckdose 230V / 10 A gelb	07.98.00	2		
	38.51.7.024.0050	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	16		
	55.34.8.230.0040	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	5		
	55.34.9.024.0090	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	15		
	83.02.0.240.0000	Multifunktions Zeitrelais	83.02.0.240.0000	1		
	85.04.8.240.0000	Zeitrelais 230V AC 4 Wechsler	85.04.8.240.0000 + 94.P4	1		
	110292032215	Phasenüberwachung, 2 Wechsler	PFD2-E12	1		
MeanWell						
		Netzteil 230V AC / 24V DC - 10A	NDR-240-24	1		
Mueller Schaltanlagen GmbH						
		Bedientableau 250 x 180 mm	Schaltpanel	1		
Murr Elektronik						
		Montageplatte mit 16 Lötunkten	MP 16	2		
Phoenix Contact						
	3209578	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO	10		
	3209581	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO BU	15		
	3209594	PE Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO-PE	2		
	3213968	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	126		
	3213969	Klemme blau 2,5 qmm	PTI 2,5 BU	9		
	3213962	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	13		
	3213969	Zugfederklemme 2,5 qmm blau	PTI 2.5 BU	2		
	3213972	Klemme 6 qmm	PTI 6	6		



->Blatt vorher =STL/22



->Blatt vorher 1

			Datum	13.Sep.2022	Mc Donalds - Standard NS01.0 Lüftung Küche und Lobby	
				TB		
Änderung	Datum	Name				



Schrankansicht
RLT_2

Fabr.. Nr. 67

Auftr. Nr. 22451

Z.Nr.: 9334

= SSA
+

Folgeblatt ->

Blatt 2

Blatt 2

