

Aderfarben

Hauptstrom	:	schwarz
230V AC / 230V/0	:	rot / rot-weiss
24V AC / 24V/0	:	grau / grau-weiss
24V + / 24V -	:	dunkelblau / blau-weiss
Fremdspannung	:	orange
DDC	:	braun
Messleitung	:	weiss
Neutralleiter	:	blau
Schutzleiter	:	grün-gelb
Sonstiges	:	violet

EN Vorschriften

HD 60364
EN 61439-1

VDE

VDE 0100
VDE 0660

Klemmleisten

X01	vorm Hauptschalter
X1	Hauptstrom
X2	Steuerung 230V
X3	Kleinspannung
X4	Analoge Signale
X5	Signalaustausch mit Fremdanlagen
X6	Busleitungen
X7	Fremdspannung
X8	Ex Bereich

International IEC

IEC 60364
IEC 61439-1

Schaltschrank

Schaltschrank	:	im Lüftungsgerät	Küche RLT 1
Gehäuse Farbe	:	integriert	Lobby RLT 2
Schutzart	:	IP 54	
Kabeleinführung	:	unten	
Türanschlag	:	Beidseitig	

Betriebswerte

Betriebsspannung	:	400V AC
Steuerung Allgemein	:	230V AC / 24V DC
Optische Anzeige	:	auf Display
Frequenz	:	50 Hz
Regelung	:	DEOS
Einspeisung Küche	:	125 A
Einspeisung Lobby	:	63 A

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Inhaltsverzeichnis

Mueller

Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=RLT_1/1	Deckblatt		29.Okt.2024	Götte
=RLT_1/1.a	Leistungsdaten		24.Okt.2024	Götte
=RLT_1/2	Inhaltsverzeichnis		29.Okt.2024	Götte
=RLT_1/2.a	Inhaltsverzeichnis		29.Okt.2024	Götte
=RLT_1/2.b	Inhaltsverzeichnis		29.Okt.2024	Götte
=RLT_1/2.c	Inhaltsverzeichnis		29.Okt.2024	Götte
=RLT_1/2.d	Inhaltsverzeichnis		29.Okt.2024	Götte
=RLT_1/3	Einspeisung		29.Okt.2024	Götte
=RLT_1/4	Netzüberwachung		24.Okt.2024	Götte
=RLT_1/5	Steuerspannung 230V AC und 24V DC Küche		24.Okt.2024	Götte
=RLT_1/7	Störung quittieren Küche		24.Okt.2024	Götte
=RLT_1/8	Zählerwerterfassung		24.Okt.2024	Götte
=RLT_1/9	Sicherheitskette Küche		24.Okt.2024	Götte
=RLT_1/10	Anlagenkennzeichen Lüftung Küche		24.Okt.2024	Götte
=RLT_1/11	Zuluftventilator Küche		28.Okt.2024	Götte
=RLT_1/13	Abluftventilator Küche		28.Okt.2024	Götte
=RLT_1/14	Abluftventilator Küche		28.Okt.2024	Götte
=RLT_1/16	Klappenantriebe Küche		24.Okt.2024	Götte
=RLT_1/17	Brandschutzklappen		24.Okt.2024	Götte
=RLT_1/18	Feuerlöschung Küchenmöbel		24.Okt.2024	Götte
=RLT_1/20	Hauptgasventil		24.Okt.2024	Götte
=RLT_1/21	Wärmepumpe Küche		29.Okt.2024	Götte
=RLT_1/23	Wärmepumpe Küche Inneneinheit 1		29.Okt.2024	Götte
=RLT_1/24	Wärmepumpe Küche Inneneinheit 2		29.Okt.2024	Götte
=RLT_1/26	Rauchmelder ZUL Küche		24.Okt.2024	Götte
=RLT_1/30	Anlagenkennzeichen Allgemein		24.Okt.2024	Götte

Inhaltsverzeichnis

Mueller

Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=RLT_1/31	Sammelmeldungen und Freigabe K�chenger�te und T�rluftschleier		24.Okt.2024	G�tte
=RLT_1/40	Anlagenkennzeichen DDC		24.Okt.2024	G�tte
=RLT_1/41	�bersicht Belegung DDC K�che		24.Okt.2024	G�tte
=RLT_1/42	�bersicht Belegung DDC Lobby		24.Okt.2024	G�tte
=RLT_1/43	DEOS Steuercontroller �bersicht		29.Okt.2024	G�tte
=RLT_1/46	DDC - CPU Controller		24.Okt.2024	G�tte
=RLT_1/47	CPU - Digitale Eing�nge 8 x DI		24.Okt.2024	G�tte
=RLT_1/48	CPU - Digitale Ausg�nge 8 x DO		24.Okt.2024	G�tte
=RLT_1/49	CPU - Digitale Ausg�nge 8 x DO		24.Okt.2024	G�tte
=RLT_1/50	CPU - Analoge Ausg�nge 4xAO		28.Okt.2024	G�tte
=RLT_1/51	CPU - Analoge Eing�nge 8xAI		24.Okt.2024	G�tte
=RLT_1/54	DDC - Digitale Ein / Ausg�nge 8 x DI / DO		24.Okt.2024	G�tte
=RLT_1/55	DDC - Digitale Ein / Ausg�nge 8 x DI / DO		24.Okt.2024	G�tte
=RLT_1/56	DDC - Analoge Ein / Ausg�nge 8 x AI / 4 x AO		24.Okt.2024	G�tte
=RLT_1/57	DDC - Analoge Ein / Ausg�nge 8 x AI / 4 x AO		24.Okt.2024	G�tte
=RLT_1/59	Signalaustausch ISP 1 < - > ISP 2		28.Okt.2024	G�tte
=RLT_2/60	Anlagenkennzeichen L�ftung Lobby		24.Okt.2024	G�tte
=RLT_2/72	Zuluftventilator Lobby		28.Okt.2024	G�tte
=RLT_2/73	Abluftventilator Lobby		28.Okt.2024	G�tte
=RLT_2/75	St�rung quittieren und Sicherheitskette		28.Okt.2024	G�tte
=RLT_2/76	Klappenantriebe Lobby		28.Okt.2024	G�tte
=RLT_2/80	Rauchmelder Lobby		24.Okt.2024	G�tte
=RLT_2/81	W�rmepumpe 1 Lobby		29.Okt.2024	G�tte
=RLT_2/82	W�rmepumpe 2 Lobby		29.Okt.2024	G�tte
=RLT_2/83	W�rmepumpe 1 Lobby Inneneinheit		29.Okt.2024	G�tte
=RLT_2/84	W�rmepumpe 2 Lobby Inneneinheit		24.Okt.2024	G�tte

Inhaltsverzeichnis


Mueller


Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=RLT_2/90	DDC Busmodul		29.Okt.2024	KW
=RLT_2/91	DDC - Digitale Ein / Ausgänge 8 x DI / DO		28.Okt.2024	Götte
=RLT_2/92	DDC - Digitale Ein / Ausgänge 8 x DI / DO		29.Okt.2024	KW
=RLT_2/94	DDC - Analoge Ein / Ausgänge 8xAI / 4xAO		24.Okt.2024	Götte
=RLT_2/95	DDC - Analoge Ein / Ausgänge 8xAI / 4xAO		28.Okt.2024	Götte
=KLE/1	Klemmleistenübersicht		29.Okt.2024	Götte
=KLE/2	Klemmleistenübersicht		29.Okt.2024	Götte
=KLE/3	Klemmenplan 1X1		29.Okt.2024	Götte
=KLE/4	Klemmenplan 1X1.1		24.Okt.2024	Götte
=KLE/5	Klemmenplan 1X01		24.Okt.2024	Götte
=KLE/6	Klemmenplan 1X2		24.Okt.2024	Götte
=KLE/7	Klemmenplan 1X3		28.Okt.2024	Götte
=KLE/8	Klemmenplan 1X3		24.Okt.2024	Götte
=KLE/9	Klemmenplan 1X3		24.Okt.2024	Götte
=KLE/10	Klemmenplan 1X3		24.Okt.2024	Götte
=KLE/11	Klemmenplan 1X3.1		24.Okt.2024	Götte
=KLE/12	Klemmenplan 1X4		24.Okt.2024	Götte
=KLE/13	Klemmenplan 1X4		24.Okt.2024	Götte
=KLE/14	Klemmenplan 1X4		24.Okt.2024	Götte
=KLE/15	Klemmenplan 1X6		24.Okt.2024	Götte
=KLE/16	Klemmenplan 1X6.1		24.Okt.2024	Götte
=KLE/17	Klemmenplan 1X7		24.Okt.2024	Götte
=KLE/18	Klemmenplan 2X1		28.Okt.2024	Götte
=KLE/19	Klemmenplan 2X1		28.Okt.2024	Götte
=KLE/20	Klemmenplan 2X1.1		24.Okt.2024	Götte
=KLE/21	Klemmenplan 2X2		24.Okt.2024	Götte


Inhaltsverzeichnis


Mueller


Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=KLE/22	Klemmenplan 2X3		24.Okt.2024	Götte
=KLE/23	Klemmenplan 2X3		24.Okt.2024	Götte
=KLE/24	Klemmenplan 2X3		24.Okt.2024	Götte
=KLE/25	Klemmenplan 2X3.1		24.Okt.2024	Götte
=KLE/26	Klemmenplan 2X4		28.Okt.2024	Götte
=KLE/27	Klemmenplan 2X4		24.Okt.2024	Götte
=KLE/28	Klemmenplan 2X4		24.Okt.2024	Götte
=KLE/29	Klemmenplan 2X6		28.Okt.2024	Götte
=KLE/30	Klemmenplan 2X6.1		24.Okt.2024	Götte
=KLE/31	Klemmenplan 1XL		24.Okt.2024	Götte
=KLE/32	Klemmenplan 1XR		24.Okt.2024	Götte
=KBL/1	Kabelübersicht		29.Okt.2024	Götte
=KBL/2	Kabelübersicht		28.Okt.2024	Götte
=KBL/3	Kabelübersicht		29.Okt.2024	Götte
=KBL/4	Kabelübersicht		28.Okt.2024	Götte
=STL/1	Stückliste		28.Okt.2024	Götte
=STL/2	Stückliste		28.Okt.2024	Götte
=STL/3	Stückliste		28.Okt.2024	Götte
=STL/4	Stückliste		28.Okt.2024	Götte
=STL/5	Stückliste		28.Okt.2024	Götte
=STL/6	Stückliste		29.Okt.2024	Götte
=STL/7	Stückliste		29.Okt.2024	Götte
=STL/8	Stückliste		29.Okt.2024	Götte
=STL/20	Artikelsummenstückliste		28.Okt.2024	Götte
=STL/21	Artikelsummenstückliste		28.Okt.2024	Götte
=STL/22	Artikelsummenstückliste		28.Okt.2024	Götte













Anlage Lüftung Küche








Endlagenschalter
BSK

- 55.34.9.024.0090 + 94.P4
- 14 ↘
 - 12 ↘ 11 /9.2
 - 24 ↘
 - 22 ↘ 21
 - 34 ↘
 - 32 ↘ 31
 - 44 ↘
 - 42 ↘ 41 /47.4



Co Warn
Anlage

Grill 1

Grill 2


Grill 3


Grill 4

55.34.9.024.0090 + 94.P4
14 7
12 11 /9.2
24 7
22 21 /14.3
34 7
32 31 /14.6
44 7
42 41 /31.4

55.34.9.024.0090 + 94.P4
14 7
12 11
24 7
22 21
34 7
32 31 /20.3
44 7
42 41 /47.5

55.34.9.024.0090 + 94.P4
14 7
12 11 /14.4
24 7
22 21
34 7
32 31
44 7
42 41 /54.8







Leistungsdaten			
P _{EL}	:	max. 11,71	KW
I	:	max. 27	A
U	:	400	V
I _{Betr.}	:		A

Wärmepumpe
Küche
Außeneinheit

Wärmepumpe
Küche
Inneneinheit 1

Wärmepumpe
Küche
Inneneinheit 2





24.8 / L5 24V+ ➔

L5 24V+ / 47.0 ➔

-7K1
/7.1
Reset

-26K1
/26.6
RM

-26K1
24V DC
RM

-1X3

45

46

47

48

1

2

+

-

24V AC / DC

NC

NO

COM

Alarm

-26B1

Opfermann

UG-2-A2-O-STAND-ALONE

Rauchmelder ZUL
Küche

55.34.9.024.0090 + 94.P4

14

12

24

22

34

32

44

42

11 /9.1


21 /26.6

31

41 /47.6



Anlage Allgemein



Freigabe
Küchengeräte

Anlage DDC

=RLT_2-91N1

=RLT_2/91.0

Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO
DS-C-DI8 DO8T

DI0

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DO0

DO1

DO2

DO3

DO4

DO5

DO6

DO7

=RLT_2/91.1

=RLT_2/91.2

=RLT_2/91.3

=RLT_2/91.4

=RLT_2/91.5

=RLT_2/91.6

=RLT_2/91.7

=RLT_2/91.8

=RLT_2/92.1

=RLT_2/92.2

=RLT_2/92.3

=RLT_2/92.4

=RLT_2/92.5

=RLT_2/92.6

=RLT_2/92.6

=RLT_2/92.7

Störung Zuluftventilator/ Rep.-Schalter Lobby

Störung Abluftventilator/ Rep.-Schalter Lobby

Betrieb Wärmepumpe 1 Lobby

Störung Wärmepumpe 1 Lobby

Abtauen Wärmepumpe 1 + 2 Lobby

Störung Rauchmelder Lobby

Betrieb Wärmepumpe 2 Lobby

Störung Wärmepumpe 2 Lobby

Klappen Lobby

Wärmepumpe 1 heizen Lobby

Wärmepumpe 1 kühlen Lobby

Wärmepumpe 2 heizen Lobby

Wärmepumpe 2 kühlen Lobby

Reserve

Reserve

Reserve

=RLT_2-94N1

=RLT_2/94.0

Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO
DS-C-AI8AO4

8 analoge Eingänge

aktiv

aktiv

aktiv

aktiv

passiv

passiv

aktiv

aktiv

AI0

AI1

AI2

AI3

AI4

AI5

AI6

AI7

=RLT_2/94.1

=RLT_2/94.2

=RLT_2/94.3

=RLT_2/94.4

=RLT_2/94.5

=RLT_2/94.6

=RLT_2/94.7

=RLT_2/94.8

Differenzdrucksensor Zuluft Lobby

Differenzdrucksensor Abluft Lobby

Differenzdrucksensor PWT Lobby

Zulufttemperaturfühler hinter PWT Lobby

Zulufttemperaturfühler Gesamt Lobby

Ablufttemperatur Lobby

Differenzdrucksensor Außenluftfilter Lobby

Differenzdrucksensor Abluftfilter Lobby

4 analoge Ausgänge
0...10V

AO0

AO1

AO2

AO3

=RLT_2/95.1

=RLT_2/95.3

=RLT_2/95.5

=RLT_2/95.7

Zuluftventilator Lobby

Abluftventilator Lobby

Sollwert Wärmepumpen Lobby

Stellantrieb PWT Lobby


ISP 1 - Küche

-46N1
/46.1




High Power Controller
DEOS - 600/5 open EMS

-54N1
/54.0




Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO
DS-C-DI8 DO8T

-56N1
/56.0



Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO
DS-C-AI8AO4


-46N2
/46.7



Schalter off


ISP 2 - Lobby

=RLT_2-90N1 =RLT_2-91N1
=RLT_2/90.2 =RLT_2/91.0




Schalter off
Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO
DS-C-DI8 DO8T

=RLT_2-94N1
=RLT_2/94.0





Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO
DS-C-AI8AO4


=RLT_2-90N2
=RLT_2/90.4




Schalter on











Teil 5 von 5



Universelle Analoge Eingänge

CG ○
H ○
L ○
0V ○
+24V ○

CAN Bus zu den Modulen









Teil 1 von 2


Universelle Analoge Eingänge


Blatt 59





Anlage Lüftung Lobby






Leistungsdaten	
P= 4,3	KW
I= 10	A
U= 400	V
N= 1700	U/min

Abluftventilator
Lobby

Rep.-Schalter
Abluftventilator
Lobby



55.34.9.024.0090 + 94.P4

14 ↘

12 ↘ 11 /72.4

24 ↘

22 ↘ 21 /73.4

34 ↘

32 ↘ 31 /80.5

44 ↘

42 ↘ 41

55.34.9.024.0090 + 94.P4

14 ↘

12 ↘ 11 /72.6

24 ↘

22 ↘ 21 /73.6

34 ↘

32 ↘ 31

44 ↘

42 ↘ 41

55.34.9.024.0090 + 94.P4

14 ↘

12 ↘ 11 /73.6

24 ↘


22 ↘ 21 /76.5


34 ↘

32 ↘ 31

44 ↘

42 ↘ 41







Rauchmelder
Lobby

55.34.9.024.0090 + 94.P4
14
12 11 /80.6
24
22 21 =RLT_1/59.7
34
32 31
44
42 41 /91.6








Leistungsdaten			
P _{EL}	:	max. 9,96	KW
I	:	max. 15,6	A
U	:	400	V
I _{Betr.}	:		A

Wärmepumpe 2
Lobby
Außeneinheit


Wärmepumpe 2
Lobby
Inneneinheit




-91N1
=RLT_1/42.0
=RLT_1/43.1
/92.0


DS-C-DI8 DO8T
Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO


Teil 1 von 2





38.51.7.024.0050	55.34.9.024.0090 + 94.P4	38.51.7.024.0050	55.34.9.024.0090 + 94.P4	38.51.7.024.0050
14 ↘	14 ↘	14 ↘	14 ↘	14 ↘
12 ↘ 11 /76.3	12 ↘ 11 /83.4	12 ↘ 11 /83.4	12 ↘ 11 /84.4	12 ↘ 11 /84.4
	24 ↘		24 ↘	
	22 ↘ 21 /83.7		22 ↘ 21 /84.7	
	34 ↘		34 ↘	
	32 ↘ 31		32 ↘ 31	
	44 ↘		44 ↘	
	42 ↘ 41		42 ↘ 41	





Klemmenleistenübersicht

Mueller

Klemmenleiste	Klemmenleistendefinitionstext	Klemmen					Seite Klemmenplan
		erste	Letzte	Summe PE	Summe N	Gesamtzahl	
1X1	1X1 = Klemmleiste Hauptstrom RLT 1	1	11	3	3	11	=KLE/3
1X1.1	Zwischenklemme RLT 1	1	5	1	1	5	=KLE/4
1X01	1X01 = Klemmleiste vorm Hauptschalter RLT 1	1	7	4	2	7	=KLE/5
1X2	1X2 = Klemmleiste Steuerspannung 230V - RLT 1	1	9	3	3	9	=KLE/6
1X3	1X3 = Klemmleiste Kleinspannung RLT 1	1	56	0	0	56	=KLE/7
1X3.1	1X3.1 = Klemmleiste Kleinspannung RLT 1 -> RLT 2	1	7	0	0	7	=KLE/11
1X4	1X4 = Klemmleiste Analoge Signale Feld 1	1	49	0	0	49	=KLE/12
1X6	1X6 = Busleitungen Feld 1	1	6	0	0	6	=KLE/15
1X6.1	1X6.1 = Klemmleiste Busleitung RLT 1 -> RLT 2	1	10	0	0	10	=KLE/16
1X7	1X7 = Klemmleiste Freigabe Küchengeräte Feld 1	1	3	1	0	3	=KLE/17
2X1	2X1 = Klemmleiste Hauptstrom RLT 2	1	24	6	4	24	=KLE/18
2X1.1	Zwischenklemme RLT 2	1	5	1	1	5	=KLE/20
2X2	2X2 = Klemmleiste Steuerspannung 230V - RLT 2	1	6	2	2	6	=KLE/21
2X3	2X3 = Klemmleiste Kleinspannung RLT 2	1	40	0	0	40	=KLE/22
2X3.1	2X3.1 = Klemmleiste Kleinspannung RLT 1 -> RLT 2	1	7	0	0	7	=KLE/25
2X4	2X4 = Klemmleiste Analoge Signale RLT 2	1	41	0	0	41	=KLE/26
2X6	2X6 = Busleitungen Feld 2	1	8	0	0	8	=KLE/29
2X6.1	2X6.1 = Klemmleiste Busleitung RLT 1 -> RLT 2	1	10	0	0	10	=KLE/30

			Datum	29.Okt.2024	Mc Donald ´s - Bielefeld Lüftung Küche und Lobby		Klemmleistenübersicht	Fabr.. Nr. 7307		= KLE		
				Götte					+		Blatt	1
Änderung	Datum	Name							Auftr. Nr. 24537	Z.Nr.: 9819	Blatt	32

Klemmenplan

Mueller

										Leiste										
										1X1										
										1X1 = Klemmleiste Hauptstrom RLT 1										
						OELFLEX 110 3G1,5 3x1,5 qmm	OELFLEX 110 3G1,5 3x1,5 qmm	OELFLEX 110 5G6 5G6 qmm								Kabel				
						W-81A3/1	W-21A2/1	W-21A1/1		Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss					
Wärmepumpe Küche Außeneinheit								1		=RLT_1-21A1	L1	1		=RLT_1-21P1	5					=RLT_1/21.1
=								2		=RLT_1-21A1	L2	2		=RLT_1-21P1	6					=RLT_1/21.2
=								3		=RLT_1-21A1	L3	3		=RLT_1-21P1	7					=RLT_1/21.2
=								4		=RLT_1-21A1	N	4		1X2	2;4					=RLT_1/21.2
=								gnge		=RLT_1-21A1	PE	5								=RLT_1/21.2
Wärmepumpe Küche Inneneinheit 1							1			=RLT_1-21A2	L	6		=RLT_1-21F2	2					=RLT_1/21.4
=							2			=RLT_1-21A2	N	7	}	=RLT_1-21P1	4					=RLT_1/21.4
=							PE			=RLT_1-21A2	PE	8								=RLT_1/21.4
Wärmepumpe Küche Inneneinheit 2						1				=RLT_1-21A3	L	9		=RLT_1-21F3	2					=RLT_1/21.6
=						2				=RLT_1-21A3	N	10		1X1.1	4					=RLT_1/21.6
=						PE				=RLT_1-21A3	PE	11								=RLT_1/21.6

Klemmenplan

Mueller

									Kabel	Leiste 1X1.1 Zwischenklemme RLT 1						Kabel					Seite
										Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss						
Spannungsversorgung Anlage Küche -> Lobby									Kabel	2X1.1	1	1		=RLT_1-59F1	1	Kabel					=RLT_1/59.4
=										2X1.1	2	2		=RLT_1-59F1	3						=RLT_1/59.4
=										2X1.1	3	3		=RLT_1-59F1	5						=RLT_1/59.4
=									Kabel	2X1.1	4	4		1X1	10	Kabel					=RLT_1/59.4
=										2X1.1	5	5									=RLT_1/59.4
									Kabel							Kabel					
									Kabel							Kabel					
									Kabel							Kabel					

Klemmenplan

Mueller

								1x16 qmm		Leiste 1X01 1X01 = Klemmleiste vorm Hauptschalter RLT 1												
								W-3W1	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					Seite	
Einspeisung Küche												1		=RLT_1-3F1	N					=RLT_1/3.1		
=												2										=RLT_1/3.1
=												3										=RLT_1/3.2
=								PE		=RLT_1-PA	PE	4								=RLT_1/3.2		
Schaltschrank kühlen												5		=RLT_1-3B1	14						=RLT_1/3.8	
=												6									=RLT_1/3.8	
=											PE	7									=RLT_1/3.8	

Klemmenplan

Mueller

										Leiste 1X3 1X3 = Klemmleiste Kleinspannung RLT 1											Seite
						4x2x0,8 qmm J-Y(ST)-Y	4x1 qmm OELFLEX 110 4X1	10x1 qmm OELFLEX 110 10X1			Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Wärmepumpe Küche Inneneinheit 2								3		=RLT_1-21A3	COOL	37		=RLT_1-55K4	14						=RLT_1/24.4
=								4		=RLT_1-21A3	1	38	•								=RLT_1/24.5
=								5		=RLT_1-21A3	2	39		=RLT_1-54N1							=RLT_1/24.5
=								6		=RLT_1-21A3	3	40	•								=RLT_1/24.6
=								7		=RLT_1-21A3	4	41		=RLT_1-54N1							=RLT_1/24.6
=								8		=RLT_1-21A3	TR	42		=RLT_1-55K3	21						=RLT_1/24.6
=								9		=RLT_1-21A3	TR	43		=RLT_1-23R1	6						=RLT_1/24.7
=								10		=RLT_1-21A3	F2	44									=RLT_1/24.7
Rauchmelder ZUL Küche							1			=RLT_1-26B1	1	45	•								=RLT_1/26.2
=							2			=RLT_1-26B1	2	46		1X4	8;A2						=RLT_1/26.2
=							3			=RLT_1-26B1		47	•								=RLT_1/26.3
=							4			=RLT_1-26B1		48		=RLT_1-7K1	41						=RLT_1/26.3
Bedientableau						rt				=RLT_1-46A1	24V+	49		=RLT_1-46F1	1;+						=RLT_1/46.5
=						bl				=RLT_1-46A1	24V-	50	•	=RLT_1-46N1	0V						=RLT_1/46.5
=						ws				=RLT_1-46A1-46H1	+	51		=RLT_1-46N1	DI						=RLT_1/46.5
=						ge				=RLT_1-46A1-46H1	-	52	•								=RLT_1/46.5
=						ws				=RLT_1-46A1-46H2	+	53		=RLT_1-46N1							=RLT_1/46.6
=						gn				=RLT_1-46A1-46H2	-	54	•	1XR	-						=RLT_1/46.6

Klemmenplan

Mueller

										Leiste 1X3 1X3 = Klemmleiste Kleinspannung RLT 1												
									Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite		
Externe Einschaltung Option										=RLT_1-47W1		55	└─┐	=RLT_1-47S1	2.14						=RLT_1/47.1	
=										=RLT_1-47W1		56		=RLT_1-47S1	1.14						=RLT_1/47.1	

Klemmenplan

Mueller

			2x2x0,75 qmm LIYCY-TP	2x2x0,75 qmm LIYCY-TP	2x2x0,75 qmm LIYCY-TP	4x0,5 qmm LIYCY	4x0,5 qmm LIYCY	4x0,5 qmm LIYCY		Leiste 1X4 1X4 = Klemmleiste Analoge Signale Feld 1											Seite
			W-51B3	W-51B2	W-51B1	W-21A3/2	W-21A2/2	W-16Y3	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
WRG-Klappe PWT Küche								ws		=RLT_1-16Y3	2	1		=RLT_1-13K1	14;13					=RLT_1/16.7	
=								br		=RLT_1-16Y3	1	2		1X3	11;A2					=RLT_1/16.7	
=								gn		=RLT_1-16Y3	3	3		=RLT_1-46N1						=RLT_1/16.8	
=								ge		=RLT_1-16Y3	5	4								=RLT_1/16.8	
Wärmepumpe Küche Inneneinheit 1							ws			=RLT_1-21A2	Av1	5							=RLT_1/23.2		
=							br			=RLT_1-21A2	Av2	6			=RLT_1-18K3		A2		=RLT_1/23.3		
Wärmepumpe Küche Inneneinheit 2						ws				=RLT_1-21A3	Av1	7			=RLT_1-46N1				=RLT_1/24.2		
=						br				=RLT_1-21A3	Av2	8			1X3		46		=RLT_1/24.3		
Differenzdrucksensor Zuluft Küche					ws					=RLT_1-51B1	UB+	9					=RLT_1/51.1				
=					br					=RLT_1-51B1	GND	10						=RLT_1/51.1			
=					gn					=RLT_1-51B1	AOU1	11			=RLT_1-46N1			=RLT_1/51.1			
=					ge					=RLT_1-51B1	GND	12						=RLT_1/51.1			
Differenzdrucksensor Abluft Küche				ws						=RLT_1-51B2	UB+	13							=RLT_1/51.2		
=				br						=RLT_1-51B2	GND	14								=RLT_1/51.2	
=				gn						=RLT_1-51B2	AOU1	15		=RLT_1-46N1				=RLT_1/51.2			
=				ge						=RLT_1-51B2	GND	16						=RLT_1/51.2			
Differenzdrucksensor PWT Küche			ws							=RLT_1-51B3	UB+	17							=RLT_1/51.2		
=			br							=RLT_1-51B3	GND	18							=RLT_1/51.3		

Klemmenplan

Mueller

					2x2x0,75 qmm LTVCY-TP	2x2x0,75 qmm LTVCY-TP	2x2x0,75 qmm LTVCY-TP	5x0,5 qmm LTVCY		Leiste 1X4 1X4 = Klemmleiste Analoge Signale Feld 1											Seite	
					W-56B4	W-56B3	W-56B2	W-56B1	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel						
Raumtemperatur Lobby								gr		=RLT_1-56B1	GND	37						=RLT_1/56.1				
Differenzdrucksensor Außenluftfilter Küche							ws			=RLT_1-56B2	UB+	38									=RLT_1/56.2	
=							br			=RLT_1-56B2	GND	39									=RLT_1/56.3	
=							gn			=RLT_1-56B2	AOU1	40			=RLT_1-56N1						=RLT_1/56.3	
=							ge			=RLT_1-56B2	GND	41									=RLT_1/56.3	
Differenzdrucksensor Zuluftfilter Küche						ws				=RLT_1-56B3	UB+	42									=RLT_1/56.3	
=						br				=RLT_1-56B3	GND	43									=RLT_1/56.4	
=						gn				=RLT_1-56B3	AOU1	44			=RLT_1-56N1						=RLT_1/56.4	
=						ge				=RLT_1-56B3	GND	45									=RLT_1/56.4	
Differenzdrucksensor Abluftfilter Küche					ws					=RLT_1-56B4	UB+	46			1X3.1	2					=RLT_1/56.4	
=					br					=RLT_1-56B4	GND	47			=RLT_1-56N1	-					=RLT_1/56.5	
=					gn					=RLT_1-56B4	AOU1	48			=RLT_1-56N1						=RLT_1/56.5	
=					ge					=RLT_1-56B4	GND	49			=RLT_1-56N1	AIGND					=RLT_1/56.5	

Klemmenplan

Mueller

						4x0,5 qmm LTVCY	4x0,5 qmm LTVCY	2x0,5 qmm LTVCY		Leiste 1X6 1X6 = Busleitungen Feld 1											
						W-21A3/2	W-21A2/2	W-21A1/2	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
Wärmepumpe Küche Außeneinheit								ws		=RLT_1-21A1	F1	1						=RLT_1/21.2			
=							br	=RLT_1-21A1		F2	2									=RLT_1/21.3	
Wärmepumpe Küche Inneneinheit 1							gn	=RLT_1-21A2		F1	3									=RLT_1/23.1	
=							ge		=RLT_1-21A2	F2	4									=RLT_1/23.1	
Wärmepumpe Küche Inneneinheit 2						gn			=RLT_1-21A3	F1	5									=RLT_1/24.1	
=						ge			=RLT_1-21A3	F2	6									=RLT_1/24.1	

Klemmenplan

Mueller

								OELFLEX 110 3G1,5 3x1,5 qmm		Leiste 1X7 1X7 = Klemmleiste Freigabe Küchengeräte Feld 1											
								W-31A2	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
Freigabe Küchengeräte								1		=RLT_1-31A2		1		=RLT_1-13K1	21					=RLT_1/31.4	
=								2		=RLT_1-31A2		2		=RLT_1-18K1	44					=RLT_1/31.4	
=								PE		=RLT_1-31A2	PE	3								=RLT_1/31.5	

Klemmenplan

Mueller

							OELFLEX 110 3G1,5 3x1,5 qmm	OELFLEX 110 5G6 5G6 qmm		Leiste 2X1 2X1 = Klemmleiste Hauptstrom RLT 2											
							W-82A2/1	W-82A1/1	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
Wärmepumpe 2 Lobby Außeneinheit								3	gnge	=RLT_2-82A1	L3	19		=RLT_2-82P1	7					=RLT_2/82.2	
=								4		=RLT_2-82A1	N	20		=RLT_2-82P1	4					=RLT_2/82.2	
=										=RLT_2-82A1	PE	21								=RLT_2/82.2	
Wärmepumpe 2 Lobby Inneneinheit							1			=RLT_2-82A2	L	22		=RLT_2-82F2	2					=RLT_2/82.4	
=							2			=RLT_2-82A2	N	23		=RLT_2-82P1	4					=RLT_2/82.4	
=							PE			=RLT_2-82A2	PE	24								=RLT_2/82.4	

Klemmenplan

Mueller

										Leiste 2X1.1 Zwischenklemme RLT 2											
									Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
Spannungsversorgung Anlage Küche -> Lobby										=RLT_2-72F1	1	1		1X1.1	1					=RLT_1/59.5	
=										=RLT_2-72F1	3	2		1X1.1	2					=RLT_1/59.5	
=										=RLT_2-72F1	5	3		1X1.1	3					=RLT_1/59.5	
=										=RLT_2-72P1	4	4		1X1.1	4					=RLT_1/59.5	
=												5		1X1.1	5					=RLT_1/59.5	
																</					

Klemmenplan

Mueller

		OELFLEX 110 4X1	OELFLEX 110 3X1	OELFLEX 110 3X1	OELFLEX 110 2X1	OELFLEX 110 4X1	OELFLEX 110 2X1	OELFLEX 110 4X1	Leiste 2X3 2X3 = Klemmleiste Kleinspannung RLT 2											Seite
		W-80B1	W-76Y2	W-76Y1	W-73Q1	W-73M1/2	W-72Q1	W-72M1/2	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				
Zuluftventilator Lobby								1		=RLT_2-72M1	Din1	1		=RLT_2-75K1	14					=RLT_2/72.4
=								2		=RLT_2-72M1	NO	2		=RLT_2-80K1	21					=RLT_2/72.5
=								3		=RLT_2-72M1	COM	3								=RLT_2/72.5
Rep.-Schalter Zuluftventilator Lobby							1			=RLT_2-72Q1	13	4								=RLT_2/72.8
=							2			=RLT_2-72Q1	14	5		=RLT_2-91N1						=RLT_2/72.8
Abluftventilator Lobby						1				=RLT_2-73M1	Din1	6		=RLT_2-75K1	24					=RLT_2/73.4
=						2				=RLT_2-73M1	NO	7								=RLT_2/73.5
=						3				=RLT_2-73M1	COM	8								=RLT_2/73.5
Rep.-Schalter Abluftventilator Lobby					1					=RLT_2-73Q1	13	9								=RLT_2/73.8
=					2					=RLT_2-73Q1	14	10		=RLT_2-91N1						=RLT_2/73.8
Außenluftklappe Lobby				1						=RLT_2-76Y1	2	11		=RLT_2-92K1	11					=RLT_2/76.2
=				2						=RLT_2-76Y1	1	12		=RLT_2-75K3	A2					=RLT_2/76.2
=				3						=RLT_2-76Y1	3	13		=RLT_2-92K1	14;24					=RLT_2/76.3
Fortluftklappe Lobby			1							=RLT_2-76Y2	2	14		=RLT_2-92K1	11;22					=RLT_2/76.5
=			2							=RLT_2-76Y2	1	15		2X4	7					=RLT_2/76.5
=			3							=RLT_2-76Y2	3	16		=RLT_2-75K3	21					=RLT_2/76.5
Rauchmelder Lobby		1								=RLT_2-80B1	1	17		2X4	6					=RLT_2/80.2
=		2								=RLT_2-80B1	2	18		2X4	7;A2					=RLT_2/80.2

Klemmenplan

Mueller

								OELFLEX 110 10X1	Kabel	Leiste 2X3 2X3 = Klemmleiste Kleinspannung RLT 2											Seite
								W-82A2/3		Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss						
Wärmepumpe 2 Lobby Inneneinheit								7		=RLT_2-82A2	4	37		=RLT_2-91N1							=RLT_2/84.6
=								8		=RLT_2-82A2	TR	38		=RLT_2-92K4	21						=RLT_2/84.6
=								9		=RLT_2-82A2	TR	39		=RLT_2-83R1	6						=RLT_2/84.7
=								10		=RLT_2-82A2	F2	40									=RLT_2/84.7

Klemmenplan

Mueller

							2x2x0,75 qmm LTICY-TP	2x2x0,75 qmm LTICY-TP		Leiste 2X4 2X4 = Klemmleiste Analoge Signale RLT 2											
							W-94B8	W-94B7	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
Differenzdrucksensor Außenluftfilter Lobby								ge		=RLT_2-94B7	GND	37								=RLT_2/94.7	
Differenzdrucksensor Abluftfilter Lobby							ws	=RLT_2-94B8		UB+	38									=RLT_2/94.7	
=							br	=RLT_2-94B8		GND	39									=RLT_2/94.7	
=							gn		=RLT_2-94B8	AOU1	40		=RLT_2-94N1						=RLT_2/94.8		
=							ge		=RLT_2-94B8	GND	41		=RLT_2-94N1	AIGND			=RLT_2/94.8				

Klemmenplan

Mueller

										Leiste 1XL 1XL = Klemmleiste Beleuchtung											
									Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
Schaltschrankbeleuchtung										=RLT_1-3E1	L	1		=RLT_1-3S1	14					=RLT_1/3.5	
=										=RLT_1-3E1	N	2		=RLT_1-3F1	N.					=RLT_1/3.5	

Klemmenplan

Mueller

									Kabel	Leiste 1XR 1XR = Router Feld 1						Kabel					
										Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss					Seite	
Bedientableau									Kabel	=RLT_1-46U1	+	+	'	1X3	49	Kabel					=RLT_1/46.7
=								=RLT_1-46U1		-	-	'	1X3	54						=RLT_1/46.8	
=								=RLT_1-46U1		DI	DI	'	1X3	51						=RLT_1/46.7	
									Kabel							Kabel					
									Kabel							Kabel					
									Kabel							Kabel					

Kabelübersicht

Mueller

Kabel	Quelle von	Ziel bis	Kabel	Anzahl Adern	Querschnitt	Bemerkung
W-3W1	1X01	=RLT_1-PA	NYM-J	1	16 qmm	Potentialausgleich
W-9A1	1X3	=RLT_1-9A1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Not Aus Küche
W-11M1	=RLT_1-11N1	=RLT_1-11Q1	OELFLEX 115 CY	4	1,5 qmm	Abluftventilator Küche
W-11Q1	1X3	=RLT_1-11Q1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Rep.-Schalter Abluftventilator Küche
W-11R1	=RLT_1-11N1	=RLT_1-11R1	LIYCY	2	0,5 qmm	Wicklungsfühler Zuluftventilator Küche
W-13M1	=RLT_1-13N1	=RLT_1-13Q1	OELFLEX 115 CY	4	1,5 qmm	Abluftventilator Küche
W-13Q1	1X3	=RLT_1-13Q1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Rep.-Schalter Abluftventilator Küche
W-13R1	=RLT_1-13N1	=RLT_1-13R1	LIYCY	2	0,5 qmm	Wicklungsfühler Zuluftventilator Küche
W-16Y1	1X3	=RLT_1-16Y1	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	Außenluftklappe Küche
W-16Y2	1X3	=RLT_1-16Y2	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	Fortluftklappe Küche
W-16Y3	1X4	=RLT_1-16Y3	LIYCY	4	0,5 qmm	WRG-Klappe PWT Küche
W-17S1	1X3	=RLT_1-17S1	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Endlagenschalter BSK
W-18S1	1X3	=RLT_1-18S1	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Co Warn Anlage
W-18S2	1X3	=RLT_1-18S2	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Grill 1
W-18S3	1X3	=RLT_1-18S3	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Grill 2
W-18S4	1X3	=RLT_1-18S4	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Grill 3
W-18S5	1X3	=RLT_1-18S5	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Grill 4
W-20A1	1X2	=RLT_1-20A1	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Hauptgasventil
W-21A1/1	1X1	=RLT_1-21A1	OELFLEX 110 5G6	5G	6 qmm	Wärmepumpe Küche Außeneinheit
W-21A1/2	1X6	=RLT_1-21A1	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-21A2/1	1X1	=RLT_1-21A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Wärmepumpe Küche Inneneinheit 1
W-21A2/2	1X4	=RLT_1-21A2	LIYCY	4	0,5 qmm	Wärmepumpe Küche Inneneinheit 1
W-21A2/3	1X3	=RLT_1-21A2	OELFLEX 110 10X1	10	1 qmm	=

1. Die Qualität und die Anforderungen an das Kabel sind beim Bauherrn oder bei der Baustellenüberwachung anzufragen. (zum Beispiel Halogenfrei, et cetera)

2. Die angegebenen Querschnitte der Kabel sind die Minimalanforderungen. Diese sind von der Elektro - Installationsfirma zu überprüfen. (Der Spannungsabfall ist zu berücksichtigen!)

3. Der Kabeltyp und Kabelquerschnitte sind gemäß DIN, VDE und EVU-Bestimmungen zu überprüfen

Kabelübersicht

Mueller

Kabel	Quelle von	Ziel bis	Kabel	Anzahl Adern	Querschnitt	Bemerkung
W-21A2/4	1X2	=RLT_1-21A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Wärmepumpe Küche Inneneinheit 1
W-21A3/2	1X4	=RLT_1-21A3	LIYCY	4	0,5 qmm	Wärmepumpe Küche Inneneinheit 2
W-21A3/3	1X3	=RLT_1-21A3	OELFLEX 110 10X1	10	1 qmm	=
W-21A3/4	1X2	=RLT_1-21A3	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	=
W-26B1	1X3	=RLT_1-26B1	OELFLEX 110 4X1	4	1 qmm	Rauchmelder ZUL Küche
W-31A2	1X7	=RLT_1-31A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Freigabe Küchengeräte
W-46A1	1X3	=RLT_1-46A1	J-Y(ST)-Y	4x2x	0,8 qmm	Bedientableau
W-51B1	1X4	=RLT_1-51B1	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor Zuluft Küche
W-51B2	1X4	=RLT_1-51B2	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor Abluft Küche
W-51B3	1X4	=RLT_1-51B3	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor PWT Küche
W-51B4	1X4	=RLT_1-51B4	LIYCY	2	0,5 qmm	Außentemperaturfühler Küche
W-51B5	1X4	=RLT_1-51B5	LIYCY	4	0,5 qmm	Zulufttemperaturfühler hinter PWT Küche
W-51B6	1X4	=RLT_1-51B6	LIYCY	2	0,5 qmm	Zulufttemperaturfühler Gesamt
W-51B7	1X4	=RLT_1-51B7	LIYCY	2	0,5 qmm	Ablufttemperaturfühler Küche
W-51B8	1X4	=RLT_1-51B8	LIYCY	2	0,5 qmm	Fortlufttemperaturfühler Küche
W-56B1	1X4	=RLT_1-56B1	LIYCY	5	0,5 qmm	Raumfühler CO 2 / Temperatur Lobby
W-56B2	1X4	=RLT_1-56B2	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor Außenluftfilter Küche
W-56B3	1X4	=RLT_1-56B3	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor Zuluftfilter Küche
W-56B4	1X4	=RLT_1-56B4	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor Abluftfilter Küche
W-72M1/1	2X1	=RLT_2-72Q1	OELFLEX 110 4G2,5	4	2,5 qmm	Zuluftventilator Lobby
W-72M1/2	2X3	=RLT_2-72M1	OELFLEX 110 4X1	4	1 qmm	=
W-72M1/3	2X4	=RLT_2-72M1	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-72Q1	2X3	=RLT_2-72Q1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Rep.-Schalter Zuluftventilator Lobby

1. Die Qualität und die Anforderungen an das Kabel sind beim Bauherrn oder bei der Baustellenüberwachung anzufragen. (zum Beispiel Halogenfrei, et cetera)
2. Die angegebenen Querschnitte der Kabel sind die Minimalanforderungen. Diese sind von der Elektro - Installationsfirma zu überprüfen. (Der Spannungsabfall ist zu berücksichtigen!)
3. Der Kabeltyp und Kabelquerschnitte sind gemäß DIN, VDE und EVU-Bestimmungen zu überprüfen

Kabelübersicht

Mueller

Kabel	Quelle von	Ziel bis	Kabel	Anzahl Adern	Querschnitt	Bemerkung
W-73M1/1	2X1	=RLT_2-73Q1	OELFLEX 110 4G2,5	4	2,5 qmm	Abluftventilator Lobby
W-73M1/2	2X3	=RLT_2-73M1	OELFLEX 110 4X1	4	1 qmm	=
W-73M1/3	2X4	=RLT_2-73M1	LIYCY	3	0,5 qmm	=
W-73Q1	2X3	=RLT_2-73Q1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Rep.-Schalter Abluftventilator Lobby
W-76Y1	2X3	=RLT_2-76Y1	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	Außenluftklappe Lobby
W-76Y2	2X3	=RLT_2-76Y2	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	Fortluftklappe Lobby
W-76Y3	2X4	=RLT_2-76Y3	LIYCY	4	0,5 qmm	Stellantrieb PWT Lobby
W-80B1	2X3	=RLT_2-80B1	OELFLEX 110 4X1	4	1 qmm	Rauchmelder Lobby
W-81A1/1	2X1	=RLT_2-81A1	OELFLEX 110 5G6	5G	6 qmm	Wärmepumpe 1 Lobby Außeneinheit
W-81A1/2	2X6	=RLT_2-81A1	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-81A2/1	2X1	=RLT_2-81A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Wärmepumpe 1 Lobby Inneneinheit
W-81A2/2	2X4	=RLT_2-81A2	LIYCY	4	0,5 qmm	Wärmepumpe 1 Lobby Inneneinheit
W-81A2/3	2X3	=RLT_2-81A2	OELFLEX 110 10X1	10	1 qmm	=
W-81A2/4	2X2	=RLT_2-81A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	=
W-81A3/1	1X1	=RLT_1-21A3	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Wärmepumpe Küche Inneneinheit 2
W-82A1/1	2X1	=RLT_2-82A1	OELFLEX 110 5G6	5G	6 qmm	Wärmepumpe 2 Lobby Außeneinheit
W-82A1/2	2X6	=RLT_2-82A1	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-82A2/1	2X1	=RLT_2-82A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Wärmepumpe 2 Lobby Inneneinheit
W-82A2/2	2X4	=RLT_2-82A2	LIYCY	4	0,5 qmm	Wärmepumpe 2 Lobby Inneneinheit
W-82A2/3	2X3	=RLT_2-82A2	OELFLEX 110 10X1	10	1 qmm	=
W-82A2/4	2X2	=RLT_2-82A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	=
W-94B1	2X4	=RLT_2-94B1	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor Zuluft Lobby
W-94B2	2X4	=RLT_2-94B2	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor Abluft Lobby

1. Die Qualität und die Anforderungen an das Kabelsind beim Bauherrn oder bei der Baustellenüberwachung anzufragen. (zum Beispiel Halogenfrei, et cetera)

2. Die angegebenen Querschnitte der Kabel sind die Minimalanforderungen. Diese sind von der Elektro - Installationsfirma zu überprüfen. (Der Spannungsabfall ist zu berücksichtigen!)

3. Der Kabeltyp und Kabelquerschnitte sind gemäß DIN, VDE und EVU-Bestimmungen zu überprüfen

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT_1-3T1	=RLT_1/3.1	1	Stromwandler 150/5 A	SCT-T24 150/5A	B+GE-Tech	11
=RLT_1-3T2	=RLT_1/3.1	1	Stromwandler 150/5 A	SCT-T24 150/5A	B+GE-Tech	12
=RLT_1-3T3	=RLT_1/3.1	1	Stromwandler 150/5 A	SCT-T24 150/5A	B+GE-Tech	13
=RLT_1-4K1	=RLT_1/4.3	1	Phasenüberwachung, 2 Wechsler	PFD2-E12	BTR Metz Connect GMBH	
=RLT_1-46N1	=RLT_1/46.1	1	High Power Controller	DEOS - 600/5 open EMS	DEOS AG	
=RLT_1-56N1	=RLT_1/56.0	1	Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO	DS-C-AI8AO4	DEOS AG	
=RLT_2-94N1	=RLT_2/94.0	1	Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO	DS-C-AI8AO4	DEOS AG	
=RLT_1-54N1	=RLT_1/54.0	1	Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO	DS-C-DI8 DO8T	DEOS AG	
=RLT_2-91N1	=RLT_2/91.0	1	Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO	DS-C-DI8 DO8T	DEOS AG	
=RLT_1-46N2	=RLT_1/46.7	1	Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	DEOS AG	
=RLT_2-90N1	=RLT_2/90.2	1	Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	DEOS AG	
=RLT_2-90N2	=RLT_2/90.4	1	Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	DEOS AG	
=RLT_1-11N1	=RLT_1/11.1	1	Frequenzumrichter 4,0KW / 10A / IP 20	FC-102 P4K0T4 E20 H3 X G	Danfoss	
=RLT_1-13N1	=RLT_1/13.1	1	Frequenzumrichter 4,0KW / 10A / IP 20	FC-102 P4K0T4 E20 H3 X G	Danfoss	
=RLT_1-8P1	=RLT_1/8.1	1	KWH Zähler 400V / 63 A Wandlermessung	EASTRON SDM 630M - CT	EASTRON	
=RLT_2-72P1	=RLT_2/72.0	1	KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V2 / MID	EASTRON	
=RLT_2-73P1	=RLT_2/73.0	1	KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V2 / MID	EASTRON	
=RLT_1-11P1	=RLT_1/11.0	1	KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V3 / MID	EASTRON	
=RLT_1-13P1	=RLT_1/13.0	1	KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V3 / MID	EASTRON	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT_1-21P1	=RLT_1/21.0	1	KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V3 / MID	EASTRON	
=RLT_2-81P1	=RLT_2/81.0	1	KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V3 / MID	EASTRON	
=RLT_2-82P1	=RLT_2/82.0	1	KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V3 / MID	EASTRON	
=RLT_1-4F1	=RLT_1/4.3	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-4F2	=RLT_1/4.4	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-4F3	=RLT_1/4.4	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-21F2	=RLT_1/21.4	1	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-21F3	=RLT_1/21.6	1	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_2-81F2	=RLT_2/81.4	1	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_2-82F2	=RLT_2/82.4	1	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-11F1	=RLT_1/11.1	1	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-13F1	=RLT_1/13.1	1	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_2-72F1	=RLT_2/72.2	1	Sicherungsautomat B - 16A 3 polig 10 kA	FAZ-B16/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_2-73F1	=RLT_2/73.2	1	Sicherungsautomat B - 16A 3 polig 10 kA	FAZ-B16/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-5F2	=RLT_1/5.3	1	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-5F3	=RLT_1/5.4	1	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-5F1	=RLT_1/5.2	1	Sicherungsautomat C - 6A 1 polig 10 kA	FAZ-C6/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_2-82F1	=RLT_2/82.1	1	Sicherungsautomat C - 25A 3 polig 10 kA	FAZ-C25/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-21F1	=RLT_1/21.1	1	Sicherungsautomat C - 32A 3 polig 10 kA	FAZ-C32/3	Eaton Electric Gmbh	

Stückliste

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT_2-81F1	=RLT_2/81.1	1	Sicherungsautomat C - 32A 3 polig 10 kA	FAZ-C32/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-7S1	=RLT_1/7.1	1	Drucktaster Schwarz mit 1 Ö	M22-D-S+K01	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-14S1	=RLT_1/14.0	2	Kontaktelement 1 Schließer	M22-K10	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-14S1	=RLT_1/14.0	1	Wahlschalter schwarz - 3 Stellungen	M22-WRK3+K10+K10	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-47S1	=RLT_1/47.0	1	Wahlschalter schwarz - 3 Stellungen	M22-WRK3+K10+K10	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3S1	=RLT_1/3.5	1	Wahlschalter schwarz - 2 Stellungen	M22-WRK+K10	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3Q1	=RLT_1/3.1	1	Fingerschutz für NZM 1	NZM1-XIPK	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3Q1	=RLT_1/3.1	1	Abdeckung Schraubanschluß	NZM1-XKSA	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3Q1	=RLT_1/3.1	1	Drehgriff rot - GELB für NZMN 1	NZM1-XTVDVR	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3Q1	=RLT_1/3.1	1	Hauptschalter 125 A 3 polig	PN1-125	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3B1	=RLT_1/3.8	1	Schaltschrankthermostat Kühlen	7T.81.0.000.2303	Finder Relais	
=RLT_1-3X1	=RLT_1/3.6	1	Steckdose 230V / 16 A gelb	7U.00.8.230.0012	Finder Relais	
=RLT_1-48K1	=RLT_1/48.4	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-48K3	=RLT_1/48.6	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-48K4	=RLT_1/48.6	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-48K5	=RLT_1/48.7	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-55K2	=RLT_1/55.2	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-55K4	=RLT_1/55.4	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_2-92K1	=RLT_2/92.1	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT_2-92K3	=RLT_2/92.3	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_2-92K5	=RLT_2/92.5	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-7K2	=RLT_1/7.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-23K1	=RLT_1/23.8	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-24K1	=RLT_1/24.8	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_2-83K1	=RLT_2/83.8	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_2-84K1	=RLT_2/84.8	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-9K1	=RLT_1/9.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-9K2	=RLT_1/9.3	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-9K3	=RLT_1/9.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-13K1	=RLT_1/13.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-14K2	=RLT_1/14.7	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-17K1	=RLT_1/17.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-18K1	=RLT_1/18.5	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-18K2	=RLT_1/18.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-18K3	=RLT_1/18.7	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-26K1	=RLT_1/26.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-55K1	=RLT_1/55.1	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-55K3	=RLT_1/55.3	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT_2-75K1	=RLT_2/75.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_2-75K2	=RLT_2/75.4	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_2-75K3	=RLT_2/75.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_2-80K1	=RLT_2/80.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_2-92K2	=RLT_2/92.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_2-92K4	=RLT_2/92.4	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-14K1	=RLT_1/14.5	1	Multifunktions Zeitrelais	83.02.0.240.0000	Finder Relais	
=RLT_1-7K1	=RLT_1/7.1	1	Zeitrelais 230V AC 4 Wechsler	85.04.8.240.0000 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-46U1	=RLT_1/46.7	1	IXrouter3 Ethernet	IX2400	IXON	
=RLT_1-48H2	=RLT_1/48.1	1	LED ROT 24V DC	17-040.2	Lumitas	
=RLT_1-48H1	=RLT_1/48.1	1	LED grün 24V DC	17-040.5	Lumitas	
=RLT_1-4H1	=RLT_1/4.5	1	LED grün 230V AC	17-510431	Lumitas	
=RLT_1-4H2	=RLT_1/4.6	1	LED grün 230V AC	17-510431	Lumitas	
=RLT_1-4H3	=RLT_1/4.7	1	LED grün 230V AC	17-510431	Lumitas	
=RLT_1-5G1	=RLT_1/5.2	1	Netzteil 230V AC / 24V DC - 10A	NDR-240-24	MeanWell	
=RLT_1-Schrank	=RLT_1/3.3	1	Bedientableau 250 x 180 mm	Schaltpanel	Mueller Schaltanlagen GmbH	
=RLT_1-23R1	=RLT_1/23.7	1	Montageplatte mit 6 Lötunkten	MP 6	Murr Elektronik	
=RLT_2-83R1	=RLT_2/83.7	1	Montageplatte mit 6 Lötunkten	MP 6	Murr Elektronik	
1X7		2	Durchgangsklemme	PT 2,5 OG	Phoenix Contact	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
2X6.1		10	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
1X01		1	Klemme blau 2,5 qmm	PTI 2,5 BU	Phoenix Contact	
1X2		2	Klemme blau 2,5 qmm	PTI 2,5 BU	Phoenix Contact	
1XL		1	Klemme blau 2,5 qmm	PTI 2,5 BU	Phoenix Contact	
2X2		2	Klemme blau 2,5 qmm	PTI 2,5 BU	Phoenix Contact	
1X1		2	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
1X01		1	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
1X2		3	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
2X1		2	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
2X2		2	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
2X1		6	Zugfederklemme 4 qmm	PTI 4	Phoenix Contact	
2X1		2	PE - Zugfederklemme 4 qmm	PTI 4-PE	Phoenix Contact	
1X1		3	Klemme 16 qmm	PTI 16/S	Phoenix Contact	
2X1		6	Klemme 16 qmm	PTI 16/S	Phoenix Contact	
1X1		1	PE - Klemme 16 qmm	PTI 16/S-PE	Phoenix Contact	
1X01		1	PE - Klemme 16 qmm	PTI 16/S-PE	Phoenix Contact	
2X1		2	PE - Klemme 16 qmm	PTI 16/S-PE	Phoenix Contact	
=RLT_1-Schrank	=RLT_1/3.3	1	PE - Klemme 16 qmm	PTI 16/S-PE	Phoenix Contact	
1X1		2	N - Trennklemme 2,5 qmm	PTN 2,5	Phoenix Contact	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
1X2		1	N - Trennklemme 2,5 qmm	PTN 2,5	Phoenix Contact	
2X1		2	N - Trennklemme 2,5 qmm	PTN 2,5	Phoenix Contact	
1X1		1	N-Trennklemme	PTN 16/S	Phoenix Contact	
2X1		2	N-Trennklemme	PTN 16/S	Phoenix Contact	
1X1.1		3	Durchgangsklemme	UK 35	Phoenix Contact	
2X1.1		3	Durchgangsklemme	UK 35	Phoenix Contact	
1X1.1		1	Durchgangsklemme	UK 35 BU	Phoenix Contact	
2X1.1		1	Durchgangsklemme	UK 35 BU	Phoenix Contact	
1X01		1	Hochstromklemme	UKH 50 BU	Phoenix Contact	
=RLT_1-46F1	=RLT_1/46.1	1	Sicherungsreihenklemme	USIG + ST-SI	Phoenix Contact	
1X1.1		1	PE - Klemme 35 qmm	USLKG 35	Phoenix Contact	
2X1.1		1	PE - Klemme 35 qmm	USLKG 35	Phoenix Contact	
1X01		2	PE - Klemme 50 qmm	USLKG 50	Phoenix Contact	
=RLT_1-Schrank	=RLT_1/3.3	2	Montageplatte / Tür	MONTAGEPLATTE	Rox Klimatechnik	
=RLT_1-59F1	=RLT_1/59.1	1	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000	SV 3431.020	Rittal	
=RLT_1-3F1	=RLT_1/3.4	1	FI / LS - Schalter 30 mA - B10	5SU1 356-6KK10	Siemens	

Artikelsummenstückliste

Mueller

Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Menge	Lager	Bestellen
				0		
B+GE-Tech						
		Stromwandler 150/5 A	SCT-T24 150/5A	3		
BTR Metz Connect GMBH						
	110292032215	Phasenüberwachung, 2 Wechsler	PFD2-E12	1		
DEOS AG						
		High Power Controller	DEOS - 600/5 open EMS	1		
		Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO	DS-C-AI8AO4	2		
		Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO	DS-C-DI8 DO8T	2		
		Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	3		
Danfoss						
		Frequenzumrichter 4,0KW / 10A / IP 20	FC-102 P4K0T4 E20 H3 X G	2		
EASTRON						
		KWH Zähler 400V / 63 A Wandlermessung	EASTRON SDM 630M - CT	1		
		KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V2 / MID	2		
		KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V3 / MID	5		
Eaton Electric Gmbh						
	278529	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	3		
	278531	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	4		
	278843	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	2		
	278847	Sicherungsautomat B - 16A 3 polig 10 kA	FAZ-B16/3	2		
	278553	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	2		
	278555	Sicherungsautomat C - 6A 1 polig 10 kA	FAZ-C6/1	1		
	278875	Sicherungsautomat C - 25A 3 polig 10 kA	FAZ-C25/3	1		
	278876	Sicherungsautomat C - 32A 3 polig 10 kA	FAZ-C32/3	2		
		Drucktaster Schwarz mit 1 Ö	M22-D-S+K01	1		
	216376	Kontaktelement 1 Schließer	M22-K10	2		

Artikelsummenstückliste



Mueller

Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Menge	Lager	Bestellen
Eaton Electric Gmbh						
	216872	Wahlschalter schwarz - 3 Stellungen	M22-WRK3+K10+K10	2		
	216518	Wahlschalter schwarz - 2 Stellungen	M22-WRK+K10	1		
		Fingerschutz für NZM 1	NZM1-XIPK	1		
		Abdeckung Schraubanschluß	NZM1-XKSA	1		
		Drehgriff rot - GELB für NZMN 1	NZM1-XTVDVR	1		
		Hauptschalter 125 A 3 polig	PN1-125	1		
Finder Relais						
	7T.81.0.000.2303	Schaltschrankthermostat Kühlen	7T.81.0.000.2303	1		
	7U.00.8.230.0012	Steckdose 230V / 16 A gelb	7U.00.8.230.0012	1		
	38.51.7.024.0050	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	9		
	55.34.8.230.0040	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	5		
	55.34.9.024.0090	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	18		
	83.02.0.240.0000	Multifunktions Zeitrelais	83.02.0.240.0000	1		
	85.04.8.240.0000	Zeitrelais 230V AC 4 Wechsler	85.04.8.240.0000 + 94.P4	1		
	IX2400	IXrouter3 Ethernet	IX2400	1		
Lumitas						
		LED ROT 24V DC	17-040.2	1		
		LED grün 24V DC	17-040.5	1		
		LED grün 230V AC	17-510431	3		
MeanWell						
	NDR-240-24	Netzteil 230V AC / 24V DC - 10A	NDR-240-24	1		
Mueller Schaltanlagen GmbH						
		Bedientableau 250 x 180 mm	Schaltpanel	1		
Murr Elektronik						
		Montageplatte mit 6 Lötunkten	MP 6	2		

Artikelsummenstückliste

Mueller

Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Menge	Lager	Bestellen
Phoenix Contact						
	3212329	Durchgangsklemme	PT 2,5 OG	2		
	3209536	PE Zugfederklemme 2,5 qmm	PT 2,5-PE	1		
	3209578	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO	6		
	3209581	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO BU	16		
	3213968	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	248		
	3213969	Klemme blau 2,5 qmm	PTI 2,5 BU	6		
	3213962	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	10		
	3213970	Zugfederklemme 4 qmm	PTI 4	6		
	3213964	PE - Zugfederklemme 4 qmm	PTI 4-PE	2		
	3214029	Klemme 16 qmm	PTI 16/S	9		
	3214024	PE - Klemme 16 qmm	PTI 16/S-PE	5		
	3213963	N - Trennklemme 2,5 qmm	PTN 2,5	5		
	3214025	N-Trennklemme	PTN 16/S	3		
	3008012	Durchgangsklemme	UK 35	6		
	3008025	Durchgangsklemme	UK 35 BU	2		
	3009105	Hochstromklemme	UKH 50 BU	1		
	0920083	Sicherungsreihenklemme	USIG + ST-SI	1		
	0444019	PE - Klemme 35 qmm	USLKG 35	2		
	0443049	PE - Klemme 50 qmm	USLKG 50	2		
Rox Klimatechnik						
		Montageplatte / Tür	MONTAGEPLATTE	2		
Rittal						
	3431020	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000	SV 3431.020	1		
Siemens						
	5SU1356-6KK10	FI / LS - Schalter 30 mA - B10	5SU1 356-6KK10	1		



	Datum	29.Okt.2024	Mc Donald ´s - Bielefeld Lüftung Küche und Lobby
		Götte	
Änderung	Datum	Name	



Schrankansicht
RLT_1

Fabr.. Nr. 7307
Auftr. Nr. 24537

Z.Nr.: 9819

= SSA
+

